

Schientiefenadapter für Server-Racks - 1HE

StarTech ID: RDA1U



Mit diesem Tiefenadaptersatz können Sie die Montagetiefe einer Rack-Einheit (1 HE) in Ihrem Server-Rack um bis zu 10 cm erweitern oder verringern. Falls Sie den Adaptersatz bei einer Zwei-Pfosten-Installation verwenden, können die Erweiterungsstücke eine Last mit einem Gesamtgewicht von 4,5 kg tragen. Falls Sie den Adaptersatz bei einer Vier-Pfosten-Installation verwenden, können die Erweiterungsstücke eine Last mit einem Gesamtgewicht von 40 kg tragen. Sie können sogar zwei Erweiterungsklemmsätze bei einer Vier-Pfosten-Installation verwenden und dabei die gleiche Belastbarkeit in Bezug auf das Gewicht erzielen.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Montieren Sie Geräte, die zu lang oder zu kurz sind

Sie können diesen Adaptersatz verwenden, um Geräte in Ihr Server-Rack zu montieren, die bis zu 10 cm länger oder kürzer als die Montagetiefe des Racks sind.

Sparen Sie Geld durch Montage aller Geräte in einem Rack

Mit diesem Adaptersatz können Sie Ihr Server-Rack so anpassen, dass es für verschiedene Montagetiefen geeignet ist, sodass Sie die Möglichkeit haben, Geräte mit verschiedenen Tiefen im selben Rack zu montieren. So können Sie auf kostensparende, mühelose Weise Ihre Geräte in einem einzigen Rack zusammenführen, sodass Sie nur ein Server-Rack statt zwei verwalten müssen.

Kabelführungsflexibilität

Der Tiefenadaptersatz kann auch für die Kabelführung verwendet werden. Sie können Geräte mit 10 cm Abstand zum Ende der Schienen montieren, damit Kabel nicht über das Rack hinausragen. Sie können mit dem Schientiefenadapter Geräte mit dichter Verkabelung montieren, z. B. Patchpanels, PDUs oder Netzwerk-

Switches, um die Auswirkungen von Kabelzug zu minimieren und einfacheren Zugang zu den Kabeln zu gewähren.

Der RDA1U wird mit einer 2-jährigen Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Applications

- Montieren Sie Geräte, die bis zu vier Zoll länger oder kürzer als das Server-Rack sind
- Sorgen Sie für Flexibilität bei der Montagetiefe durch Verbesserung des Kabelmanagements

Features

- Erhöhen oder reduzieren Sie die Montagetiefe einer Rack-Einheit (1U) in Ihrem Server-Rack um 10 cm
- Sparen Sie Geld durch Installation von Geräten mit verschiedenen Montagetiefen im selben Rack
- TAA-konform
- Sie haben eine leichtere Führung der Kabel innerhalb des Racks, indem Sie die Tiefe Ihrer Geräte ändern
- Trägt eine Last mit einem Gesamtgewicht von 40 kg bei einer Vier-Pfosten-Installation oder 2,5 kg bei einer Zwei-Pfosten-Installation

Technical Specifications

Warranty	2 Years
U-Höhe	1U
Allgemeine Spezifikationen	40 kg
Allgemeine Spezifikationen	2,5 kg
Produktbreite	1.8 in [45 mm]
Produktgewicht	4.1 oz [116 g]
Produkthöhe	0.8 in [21 mm]
Produktlänge	4 in [101 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.3 lb [0.2 kg]
Im Paket enthalten	2 - Tragrahmen für Tiefenadapter
Im Paket enthalten	4 - 10-32 x 5/8" Schrauben
Im Paket enthalten	4 - 10-32 Käfigmuttern
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Certifications, Reports and Compatibility

