

# HP LaserJet Pro MFP M26 serie

Kleine prijs. Topperformance. Slimme keus.



Print, scan en kopieer uiterst betrouwbaar met de voordeligste compacte draadloze laser-MFP van HP. Produceer professionele documenten en behaal het resultaat dat u verwacht.



HP LaserJet Pro MFP M26a



HP LaserJet Pro MFP M26nw

## Voornaamste kenmerken

- Printen, scannen en kopiëren met één compact apparaat
- De kwaliteit en betrouwbaarheid die u verwacht van de industrieleider in laserprinters
- Printsnelheden tot 18 ppm
- Ethernet en draadloos (M26nw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint®, Google Cloud Print, Mopria-gecertificeerd®, Wireless Direct Printing<sup>5,7</sup> (M26nw)

## Uitstekende, betrouwbare kwaliteit zonder compromis

- U krijgt telkens opnieuw scherpe zwarte tekstdocumenten van de industrieleider in laserprinters.<sup>2</sup>
- Start taken snel en gemakkelijk op het eenvoudige bedieningspaneel.
- Bespaar stroom met HP Auto-On/Auto-Off technologie.<sup>3</sup>
- Begin direct uit de doos te printen dankzij een voorgeïnstalleerde originele HP LaserJet tonercartridge.

## Compact model met een hoge zakelijke productiviteit

- Werk productief met snelheden tot 18 pagina's per minuut.<sup>4</sup>
- Print, scan en kopieer met een compacte laserprinter die geschikt voor kleine werkplekken.
- Produceer snel hoogwaardige pagina's met betrouwbare originele HP tonercartridges.

## De verbonden MFP die bij uw manier van werken past

- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.<sup>5</sup>
- Print gemakkelijk vanaf mobiele devices met Android™ versie 4.4 of hoger of Google Chrome™-besturingssystemen.<sup>5</sup>
- Print rechtstreeks vanaf mobiele devices zonder het netwerk op te gaan.<sup>7</sup>
- Print op vrijwel elke locatie met HP ePrint.<sup>8</sup>



Auto on/off



Instant-on technology



ePrint



Wireless



Wireless direct

## Productronleiding

### HP LaserJet Pro MFP M26nw

1. Flatbed scanner accepteert documenten tot 216 bij 297 mm
2. HP ePrint, Google Cloud Print, Mopria-gecertificeerd, Wireless Direct Printing
3. Ingebouwde draadloze netwerkinterface (802.11b/g/n)
4. Hi-Speed USB 2.0-poort, Fast Ethernet netwerkpoort
5. Uitvoer voor 100 vel
6. Klep boven, toegang tot tonercartridges
7. 2-regelig LCD-bedieningspaneel
8. Multi-purpose lade voor 150 vel



## Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
Bestelnr.	T0L49A	T0L50A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Printen, kopiëren, scannen
Afdruksnelheid (zwart en kleur)	Tot 18 ppm, A4	Tot 18 ppm, A4
Netwerken	Nee	Via ingebouwde 10/100Base-TX netwerkinterface
Mobiele printcapaciteit	Nee	HP ePrint <sup>8</sup> , Google Cloud Print, Mopria-gecertificeerd <sup>6</sup> , Wireless Direct Printing <sup>5,7</sup>

## Accessoires, supplies en support

<b>Supplies</b>	<b>CF279A</b> HP 79A originele zwarte LaserJet tonercartridge 1000 pagina's
	<b>CHP110</b> HP Office Paper, 500 vel, A4/210 x 297 mm
	<b>CHP310</b> HP LaserJet papier, 500 vel, A4/210 x 297 mm
<b>Service en support</b>	<b>UH761E</b> HP 3 jaar Care Pack met standaard exchange voor LaserJet printers <b>UH757E</b> HP 3 jaar Care Pack met exchange op volgende werkdag voor LaserJet printers <b>UH764E</b> HP 3 jaar Care Pack met retour aan depot voor LaserJet printers (UH761E: alle landen van EMEA, uitgezonderd het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije, UH757E: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechische Republiek, Griekenland, Hongarije, Polen, Slowakije, UH764E: het Midden-Oosten, Afrika, Zuid-Afrika, Israël, Turkije)

## Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
Bestelnr.	TOL49A	TOL50A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	
Bedieningspaneel	7 leds (Toner, Attentie, Gereed, Aantal kopieën, Donker/licht, In/uitzoomen, Aan-uit); 6 knoppen (Omhoog, Omlaag, Annuleren, Instellingen, Kopiëren, Aan-uit)	2 lampjes (draadloos, voeding); 13 knoppen (Draadloos, ePrint, Instellingen, Kopiëren, Links, Rechts, OK, Terug, Annuleren, Aantal kopieën, Donker/Licht, Kopieerinstellingen, Aan-uit)
<b>Printen</b>		
Printtechnologie	Laser	
Printsnelheid <sup>1</sup>	<b>Zwart (A4, standaard):</b> Tot 18 ppm	
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	<b>Zwart (A4, gereed):</b> Vanaf 9,0 seconden; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 9,7 sec; Vanaf 9,8 sec	<b>Zwart (A4, gereed):</b> Vanaf 9,2 seconden; <b>Zwart (A4, slaapstand):</b> Vanaf 9,6 sec; Vanaf 9,8 sec
Printresolutie	<b>Zwart (beste):</b> 600 x 600 dpi; <b>Technologie:</b> HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Maandelijks printvolume <sup>3</sup>	Tot 5000 pagina's (A4); <b>Aanbevolen aantal pagina's per maand:</b> 100 tot 1000	
Slimme printersoftwarefuncties	HP Auto-On/Auto-Off	HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria, Embedded Web Server
Standaard printertalen	PCLm/PCLmS	
Fonts en lettertypen	Betrouwbare OS-fonts en lettertypen	
Printgebied	<b>Printmarges:</b> Boven: 2 mm, Onder: 5 mm, Links: 3 mm, Rechts: 4 mm; <b>Maximaal bedrukbaar gebied:</b> 209 x 349 mm	
Dubbelzijdig printen	Handmatig duplex	
<b>Kopiëren</b>		
Kopieërsnelheid <sup>4</sup>	<b>Zwart (A4):</b> 18 kpm	
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Lichter/donkerder; Verkleinen/vergroten; Optimaliseren (concept, tekst, combinatie, afbeelding); Papierformaat; <b>Maximumaantal kopieën:</b> Tot 99 kopieën; <b>Kopieerresolutie:</b> 600 x 600 dpi; <b>Verkleinen/vergroten:</b> 25 tot 400%	
<b>Scannen</b>		
Scansnelheid		
Bestandsformaat voor scannen	Windows-scansoftware ondersteunt de volgende bestandsformaten: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Mac-scansoftware ondersteunt de volgende bestandsformaten: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, doorzoekbare PDF, RTF, TXT	
Scannerspecificaties	<b>Scannertype:</b> Flatbed; <b>Scantechnologie:</b> CIS; <b>Invoermodi voor scannen:</b> Solution Center Lite (Windows Vista®) of Device Stage (Windows® 7, 8); TWAIN-compatibele of WIA-compatibele software; <b>Twain-versie:</b> Versie 1.9; <b>Maximum scanformaat (flatbed, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optische scanresolutie:</b> Tot 1200 dpi	
Aanbevolen aantal scans per maand	100 - 1000	
Te scannen oppervlak	<b>Maximum mediaformaat (flatbed):</b> 216 x 297 mm	
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256	
Digital sending	<b>Standaard:</b> Scannen naar e-mail via HP software; Scannen naar applicatie via HP software; Scannen naar bestand via HP software	
Processorsnelheid	600 MHz	
<b>Interfacemogelijkheden</b>		
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wireless 802.11b/g/n
Draadloos	Nee	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	Nee	HP ePrint; Mopria
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Nee	Via ingebouwde 10/100Base-TX netwerkinterface
<b>Geheugen</b>	<b>Standaard:</b> 128 MB;	
<b>Mediaverwerking</b>		
Aantal papierladen	<b>Standaard:</b> 1; <b>Maximum:</b> 1	
Mediatypen	Papier (gewoon, LaserJet), enveloppen, transparanten, etiketten, kaarten, briefkaarten	
Mediaformaat	<b>Aangepast (metrisch):</b> 76 x 127 tot 216 x 356 mm <b>Ondersteund (metrisch):</b> A4; A5; Enveloppen (ISO DL, C5, B5); Briefkaarten (JIS enkel en dubbel)	

Model	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
Bestelnr.	TOL49A	TOL50A
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> 150 vel <b>Standaarduitvoer:</b> 100 vel	
Mediagewicht	60 tot 163 gr/m <sup>2</sup> ; <b>Automatische documentinvoer:</b> 60 tot 163 gr/m <sup>2</sup>	
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> Vellen: 150; enveloppen: 10 <b>Maximum:</b> 150 vel	
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> 100 vel Enveloppen: Tot 10 enveloppen Transparanten: Tot 10 vel <b>Maximum:</b> 100 vel	
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Installatie van de complete software ondersteund op: Windows® 10 32-bits/64-bits, Windows® 8 & 8.1 32-bits/64-bits, Windows® 7 32-bits/64-bits, Windows Vista® 32-bits/64-bits; Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32-bits/64-bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32-bits/64-bits (SP1 en hoger); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB vrije schijfruimte, internettoegang is vereist	
<b>Compatibele netwerkbesturingssystemen</b>	Installatie van de complete software ondersteund op: Windows® 10 32-bits/64-bits, Windows® 8 & 8.1 32-bits/64-bits, Windows® 7 32-bits/64-bits, Windows Vista® 32-bits/64-bits; Alleen driverinstallatie ondersteund op: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32-bits/64-bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32-bits/64-bits (SP1 en hoger); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB vrije schijfruimte, internettoegang is vereist	
<b>Minimum systeemeisen</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10 (32-bits/64-bits), Windows® 8 (32-bits/64-bits), Windows® 7 (32-bits/64-bits): 1-GHz 32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor, 1 GB RAM (32-bits) of 2 GB RAM (64-bits), 400 MB* vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Vista® 32-bits: 1-GHz 32-bits (x86) processor, 1 GB RAM (32-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; Windows Server 2003 32-bits (SP1 of hoger), Windows Server 2003 R2 32-bits, Windows Server 2008 32-bits (SP1 of hoger), Windows Server 2008 64-bits (SP1 of hoger), Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1): 1-GHz 32-bits (x86) processor, 1 GB RAM (32-bits), 400 MB vrije schijfruimte, cd/dvd-rom drive of internet, USB- of netwerkpoort; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11, 1 GB vrije schijfruimte, internettoegang	
<b>Inbegrepen software</b>	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS printerdriver, HP WIA scandriver, HP TWAIN scandriver, HP Scan, statusmeldingen, HP Update, DXP; Mac HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware-updater	
<b>Beveiligingsbeheer</b>		Geïntegreerde netwerkwebserver met wachtwoordbeveiliging; 802.11: WEP, WPA, WPA2; SNMPv1-community wachtwoord wijzigen
<b>Printerbeheer</b>	Windows: HP Device Toolbox, statusmeldingen (standaardinstallatie)	
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
Afmetingen printer (B x D x H) <sup>5</sup>	<b>Minimum:</b> 42 x 26,6 x 25,4 cm; <b>Maximum:</b> 42 x 36,5 x 41 cm	
Afmetingen verpakking (B x D x H)	497 x 332 x 350 mm	
Gewicht printer	8 kg	
Gewicht verpakking	10,3 kg	
<b>Omgevingscondities</b>	<b>Temperatuur:</b> 15 tot 32,5 °C; <b>Luchtvochtigheid:</b> 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid	
<b>Gegevensopslag</b>	<b>Temperatuur:</b> -20 tot 60 °C; <b>Luchtvochtigheid:</b> 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid	
<b>Geluid</b>	<b>Geluidskrachtmissie:</b> 6,2 B(A); <b>Geluidsdruk:</b> 47 dB(A)	
<b>Voeding</b>	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 12%), 50/60 Hz (± 3 Hz); <b>Gebruik:</b> 355 watt (printen), 2,2 watt (standby), 1,4 watt (slaapstand), 0,8 watt (auto-uit/wake-on-USB, ingeschakeld bij levering), 0,15 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,15 watt (handmatig uit); <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 0,606 kWh/week; Energy Star: 0,579 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Ingebouwde voedingsmodule	
<b>Certificaten</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver <b>Blue Angel-compatibel:</b> Ja; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-gequalificeerd, EPEAT® Silver <b>Blue Angel-compatibel:</b> Nee; Raadpleeg het ECI-document
<b>Inhoud van de doos<sup>6</sup></b>	HP LaserJet Pro M26a printer; Voorgeïnstalleerde originele HP zwarte LaserJet introductietoner cartridge (500 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Garantiegids; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer	HP LaserJet Pro M26nw printer; Voorgeïnstalleerde originele HP zwarte LaserJet introductietoner cartridge (500 pagina's); Installatiegids; Installatieposter; Supportflyer; Garantiegids; Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel
<b>Garantie</b>	Een jaar exchangegarantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.	

## Voetnoten

<sup>1</sup> Claim over laagste prijs is gebaseerd op aanbevolen verkoopadviesprijs van fabrikant (MRSP). De werkelijke prijzen kunnen afwijken.

<sup>2</sup> Gebaseerd op het WW marktaandeel van geleverde units van 1996 t/m 2015, WW categorieën monochrome en kleurenlaser. Bron: IDC 2015Q4 Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker.

<sup>3</sup> HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen.

<sup>4</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

<sup>5</sup> De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk met een 2,4-GHz router.

<sup>6</sup> De functie werkt niet met een iPhone®, een iPad® of mobiele apparaten met Windows®. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk heeft u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>7</sup> De functie werkt met apparaten met Android™ 4.4 of later. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi®-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

<sup>8</sup> Een internetverbinding naar een printer die HP ePrint ondersteunt is vereist. Registratie van een ePrint account voor de printer is vereist. Mogelijk heeft u een app of software nodig. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. De printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

## Technische specificaties disclaimers

<sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

<sup>2</sup> Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

<sup>3</sup> Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.

<sup>4</sup> Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.

<sup>5</sup> Laden en deksels niet uitgeschoven.

<sup>6</sup> Originele HP zwarte LaserJet introductietoner cartridge (500 pagina's). Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

