

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M26



Un petit prix. Des grandes performances.

Imprimez, numérisez et copiez avec une fiabilité optimale, avec l'imprimante multifonctions laser sans fil HP au prix le plus bas. ¹ Obtenez des résultats professionnels et les performances que vous attendez.



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26a



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26nw

Points forts

- Imprimez, numérisez et copiez depuis un périphérique compact
- La qualité et la fiabilité que vous attendez du leader du secteur de l'impression laser
- Vitesses d'impression pouvant atteindre 18 ppm
- Ethernet et sans fil (M26nw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint[®], Google Cloud Print, certification Mopria[®], impression directe sans fil^{5,7} (M26nw)

Qualité exceptionnelle, fiable, sans compromis

- Comptez encore et toujours sur des documents avec du texte d'un noir éclatant, imprimés par le leader du marché des impressions laser. ²
- Réalisez vos tâches rapidement et facilement grâce à un panneau de commande facile à utiliser.
- Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off. ³
- Lancez l'impression dès le déballage, grâce à la cartouche préinstallée de toner HP LaserJet authentique.

Productivité d'entreprise impressionnante dans un format compact

- Restez productif avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 18 pages par minute. ⁴
- Imprimez, numérisez et copiez avec une imprimante laser compacte qui s'adapte aux espaces réduits.
- Obtenez des pages d'une grande qualité et des performances maximales avec les cartouches toner HP Laserjet.

Imprimante multifonctions parfaitement connectée pour s'adapter à vos méthodes de travail

- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil. ⁵
- Imprimez facilement à partir de périphériques portables Android™ 4.4 ou version ultérieure ou des systèmes d'exploitation Google Chrome™. ⁵
- Imprimez directement à partir de votre périphérique portable sans accéder au réseau. ⁷
- Imprimez où que vous soyez avec HP ePrint. ⁸



Auto on/off



Instant-on technology



ePrint



Wireless



Wireless direct

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26nw

1. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 297 mm
2. HP ePrint, Google Cloud Print, certification Mopria, impression directe sans fil
3. Mise en réseau sans fil intégrée (802.11b/g/n)
4. Port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet
5. Bac de sortie 100 feuilles
6. Accès au toner par le capot supérieur
7. Panneau de commande LCD 2 lignes
8. Bac universel de 150 feuilles



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26nw
Référence du produit	T0L49A	T0L50A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, numérisation
Vitesse d'impression (noir et couleur)	Jusqu'à 18 ppm, A4	Jusqu'à 18 ppm, A4
Mise en réseau	Non	Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée
Fonctionnalité d'impression mobile	Non	HP ePrint [®] , Google Cloud Print, certification Mopria [®] , impression directe sans fil ^{5,7}

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF279A Cartouche de toner LaserJet HP 79A noir originale 1 000 pages
	CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
	CHP310 Papier LaserJet HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
Service et Assistance	UH761E HP Care Pack avec échange standard pour les imprimantes LaserJet, 3 ans UH757E HP Care Pack avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet, 3 ans UH764E HP Care Pack avec retour atelier pour les imprimantes LaserJet, 3 ans (UH761E : tous les pays de la zone EMEA, sauf le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Afrique du Sud, Israël, la Turquie, UH757E : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse, UH764E : Moyen-Orient, Afrique, Afrique du Sud, Israël, Turquie)

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26nw
Référence du produit	TOL49A	TOL50A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	
Panneau de commande	7 voyants (Toner, Attention, Prêt, Nombre de copie, Foncé/clair, Zoom avant/arrière, Alimentation) ; Boutons (Haut, Bas, Annuler, Configuration, Copie, Alimentation)	2 voyants (sans fil, alimentation) ; 13 boutons (Sans fil, ePrint, Installation, Copie, Gauche, Droite, Ok, Retour, Annuler, Nombre de copies, Foncé/clair, Paramètres de copie, Alimentation)
Impression		
Technologie d'impression	Laser	
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 18 ppm	
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): Rapide, à peine 9,0 secondes; Noir (A4, veille): En 9,7 secondes seulement; en 9,8 secondes seulement	Noir (A4, prêt): En 9,2 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 9,6 secondes seulement; En 9,8 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 600 x 600 ppp; Technologie: HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 5 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 1000	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP Auto-On/Auto-Off	HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria, serveur Web intégré
Langages de l'imprimante standard	PCLm/PCLmS	
Polices et types de caractères	Dépend des polices et des graisses de caractères du système d'exploitation	
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 2 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 3 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale: 209 x 349 mm	
Impression recto verso	recto verso manuel	
Copie		
Vitesse de copie ⁴	Noir (A4): Jusqu'à 18 cpm	
Caractéristiques de copie	Nombre de copies ; Plus clair/plus foncé ; Réduire/Agrandir ; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image) ; Format du papier; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %	
Numérisation		
Vitesse de numérisation		
Format du fichier de numérisation	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG ; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF recherchable, RTF, TXT	
Caractéristiques du scanner	type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes de numérisation: Solution Center Lite (Windows Vista®) or Device Stage (Windows® 7, 8); Logiciel conforme TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 1.9; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1200 ppp	
Volume de numérisation mensuel recommandé	100 à 1 000	
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 216 x 297 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256	
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail via HP Software; Numérisation vers application via HP Software; Numérisation vers fichier via HP Software	
Vitesse du processeur	600 MHz	
Connectivité		
Standard	1 port USB 2.0 haut débit	1 USB 2.0 haut débit ; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX ; 1 port sans fil 802.11b/g/n
Sans fil	Non	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	Non	HP ePrint; Mopria;
Fonctions réseau	Non	Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée
Mémoire	Standard: 128 Mo;	
Gestion des supports		
Nombre de bacs papier	Standard: 1; Maximum: 1	
Types de supports	Papier (ordinaire, laser), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales	
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; Enveloppes (ISO, DL, C5, B5) ; Cartes postales (JIS simple et double) ;	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M26nw
Référence du produit	TOL49A	TOL50A
Gestion des supports	Entrée standard: Jusqu'à 150 feuilles Sortie standard: Jusqu'à 100 feuilles	
Grammage du support	60 à 163 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 60 à 163 g/m ²	
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 150 ; enveloppes : 10 Maximum: Jusqu'à 150 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 10 feuilles Maximum: Jusqu'à 100 feuilles	
Systèmes d'exploitation supportés	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows® 10 32 bits et 64 bits, Windows® 8 & 8.1 32 bits et 64 bits, Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits; Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bits et 64 bits (SP1 ou version ultérieure); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows® 10 32 bits et 64 bits, Windows® 8 & 8.1 32 bits et 64 bits, Windows® 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista® 32 bits et 64 bits; Installations de pilotes uniquement prises en charge sous : Windows® 2012; Windows® Server 2008 32 bits et 64 bits, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32 bits et 64 bits (SP1 ou version ultérieure); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis	
Configuration minimale du système	Windows: Windows® 10 (32 bits et 64 bits), Windows® 8 (32 bits et 64 bits), Windows® 7 (32 bits et 64 bits) : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo* d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Windows Vista® 32-bits : Processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo* d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Windows Server 2003 32 bits (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 R2 32 bits, Windows Server 2008 32 bits (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 64 bits (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) : Processeur 1 GHz 32 bits (x86), 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo* d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Mac: Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11, 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, accès Internet	
Logiciels fournis	Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCLmS, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN , HP Scan, alarmes d'état, mise à jour HP, DXP : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression PCLmS HP, HP Scan, assistant de configuration HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de microprogramme HP	
Gestion de la sécurité		Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP, WPA, WPA2 ; modification de mot de passe communauté SNMPv1
Gestion d'imprimante	Windows : HP Device Toolbox, alertes d'état (installation par défaut)	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) ⁵	Minimum: 42 x 26,6 x 25,4 cm; Maximum: 42 x 36,5 x 41 cm	
Dimensions du colis (L x P x H)	497 x 332 x 350 mm	
Poids de l'imprimante	8 kg	
Poids du colis	10,3 kg	
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5°C; Humidité: 30 à 70% HR	
Stockage	Température: De -20 à 60 °C; Humidité: 10 à 90% HR	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,2 B (A); Pression sonore émise: 47 dB(A)	
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation: 355 watts (Impression active), 2,2 watts (Prêt), 1,4 watt (Veille), 0,8 watt (Arrêt automatique/wake on USB, activé à l'expédition) 0,15 watt (Arrêt automatique/Marche manuelle), 0,15 watt (Arrêt manuel); Consommation d'électricité typique: Blue Angel : 0,606 kWh/semaine; Energy Star : 0,579 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré	
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver Conforme Blue Angel: Oui; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Conforme ENERGY STAR® , EPEAT® Silver Conforme Blue Angel: Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)
Contenu de l'emballage ⁶	Imprimante HP LaserJet Pro M26a; Toner de démarrage LaserJet noir préinstallé conçu par HP (500 pages); Guide d'installation; Poster d'installation ; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Pro M26nw; Toner de démarrage LaserJet noir préinstallé conçu par HP (500 pages); Guide d'installation; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.	

Notes de bas de page

¹ Affirmation du prix le plus bas basée sur les prix de vente recommandé par le fabricant (MRSF). Les prix réels peuvent varier.

² Basé sur des parts de marché au niveau international des unités expédiées de l'année civile 1996 à l'année civile 2015, pour les catégories d'imprimantes laser couleur et monochromes au niveau mondial. Source : IDC Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker, 4e trimestre 2015.

³ Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

⁴ Mesure effectuée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁵ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs de 2,4 GHz.

⁶ La fonctionnalité ne s'exécute pas sur un iPhone®, un iPad® ou des périphériques mobiles Windows®. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷ La fonctionnalité s'exécute sur des périphériques Android™ 4.4 ou version ultérieure. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

⁸ Nécessite une connexion Internet à une imprimante compatible HP ePrint. L'imprimante nécessite l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut également être requis. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de service. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

⁴ Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁵ Bacs et couvercles non déployés.

⁶ Cartouche échantillon d'encre noire LaserJet authentique HP (rendement de 500 pages). Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

