

HP LaserJet Pro MFP M26-serien



Lågt pris. Prestanda som imponerar. Ett smart val.

Skriv ut, skanna och kopiera med beprövad tillförlitlighet med hjälp av den billigaste kompakta trådlösa lasermultifunktionsskrivaren från HP. Uppnå professionell kvalitet och den prestanda du förväntar dig.



HP LaserJet Pro MFP M26a



HP LaserJet Pro MFP M26nw

Höjdpunkter

- Skriv ut, skanna och kopiera med en kompakt enhet
- Den kvalitet och tillförlitlighet du förväntar dig från branschledaren inom laserutskrift
- Skriv ut upp till 18 sid/min
- Ethernet och trådlöst (M26nw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- HP ePrint®, Google Cloud Print, Mopria-certifierad⁶, trådlös direktutskrift^{5,7} (M26nw)

Enastående tillförlitlig kvalitet utan kompromisser

- Gång efter gång kan du förvänta dig dokument med skarp, svart text från branschledaren inom laserutskrift.²
- Hantera uppgifter snabbt och enkelt – med den enkla kontrollpanelen.
- Hjälptill att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.³
- Börja skriva ut direkt från start med hjälp av en förinstallerad HP LaserJet-originaltonerkassett.

Maximal produktivitet för verksamheten i kompakt format

- Var produktiv med utskriftshastigheter på upp till 18 sid/min.⁴
- Skriv ut, skanna och kopiera med en kompakt laserskrivare som ryms på små arbetsytor.
- Skriv ut sidor av hög kvalitet med tillförlitlig prestanda med HPs originaltonerkassetter.

Den välanslutna multifunktionsskrivaren matchar ditt arbetssätt

- Enkel åtkomst, utskrift och delning av resurser via Ethernet och trådlösa nätverk.⁵
- Skriv enkelt ut från mobila enheter med Android™ version 4.4 eller senare eller med Google Chrome™-operativsystem.⁵
- Skriv ut direkt från din mobila enhet – utan tillgång till ett nätverk.⁷
- Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst med HP ePrint.⁸



Auto on/off



Instant-on technology



ePrint



Wireless



Wireless direct

Produkt Rundtur

HP LaserJet Pro MFP M26nw

1. Flatbäddsskanner hanterar papper upp till 216 x 297 mm
2. HP ePrint, Google Cloud Print, Mopria-certifierad, trådlös direktutskrift
3. Inbyggt trådlöst nätverk (802.11b/g)
4. Hi-Speed USB 2.0-port, Fast Ethernet-nätverksport
5. 100-arks utmatningsfack
6. Lock på ovansida för åtkomst till tonerkassetter
7. 2-raders LCD-kontrollpanel
8. Kombifack för 150 ark



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
Produktnummer	T0L49A	T0L50A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna
Utskriftshastighet (svart och färg)	Upp till 18 sidor/minut, A4	Upp till 18 sidor/minut, A4
Nätverk	Nej	Via inbyggd 10/100 Base-TX-nätverksfunktion
Kapacitet för mobil utskrift	Nej	HP ePrint [®] , Google Cloud Print, Mopria-certifierad [®] , trådlös direktutskrift ^{5,7}

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF279A HP 79A svart original LaserJet-tonerkassett 1 000 sidor
	CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
	CHP310 HP Laserjet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
Service och support	UH761E HP 3 års Care Pack med standardutbyte för LaserJet-skrivare
	UH757E HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för LaserJet-skrivare
	UH764E HP 3 års Care Pack med retur till depå för LaserJet-skrivare
	(UH761E: alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UH757E: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UH764E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro MFP M26a		HP LaserJet Pro MFP M26nw
Produktnummer	TOL49A		TOL50A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna		
Kontrollpanel	7 lampor (toner, varning, klar, antal kopior, mörk/ljus, zooma in/ut, ström); 6 knappar (upp, ned, avbryt, installation, kopiera, ström)	2 lampor (trådlöst, strömansluten); 13 knappar (trådlöst, ePrint, Setup, kopiering, vänster, höger, Ok, tillbaka, avbryt, antal kopior, mörk/ljus, kopiEinställning, ström)	
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet¹	Svart (A4, normal): Upp t 18 sid/min		
Första sidan ut²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9,0 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9,7 sek; Så snabbt som 9,8 sek	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 9,2 sek; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 9,6 sek; Så snabbt som 9,8 sek	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 600 x 600 dpi; Teknik: HP FastRes 600, HP FastRes 1200		
Kapacitet per månad³	Upp till 5 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 100 till 1 000		
Printer Smart-funktioner	HP Auto-On/Auto-Off	HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Mopria, inbyggd webbserver	
Standardskrivarspråk	PCLm/PCLmS		
Teckensnitt och typsnitt	Förlita dig på OS-fonter och -teckensnitt		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 3 mm, Höger: 4 mm; Maximalt utskriftsområde: 209 x 349 mm		
Dubbelsidig utskrift	Manuell dubbelsidig		
Kopiera			
Kopieringshastighet⁴	Svart (A4): Upp t 18 kop/min		
Kopiatorspecifikationer	Antal kopior; Ljusare/mörkare; Förminska/förstora; Optimera (utkast, text, blandad, bild); Pappersformat; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %		
Skanna			
Skanningshastighet			
Filformat för skanning	Skanningsprogramvaran för Windows stöder följande filformat: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Skanningsprogramvaran för Mac stöder följande filformat: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, sökbar PDF, RTF, TXT		
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd; Avläsningsteknik: CIS; Metod för inläsning vid skanning: Solution Center Lite (Windows Vista®) eller Device Stage (Windows® 7, 8); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1200 dpi		
Rekommenderad skanningsvolym per månad	100 – 1 000		
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd): 216 x 297 mm		
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post med HP-programvara; Skanna till program med HP-programvara; Skanna till fil med HP-programvara		
Processorhastighet	600 MHz		
Anslutning			
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 trådlöst 802.11 b/g/n	
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11b/g/n	
Kapacitet för mobil utskrift	Nej	HP ePrint; Mopria	
Nätverksfunktioner	Nej	Via inbyggd 10/100 Base-TX-nätverksfunktion	
Minne	Standard: 128 MB;		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 1; Maximal: 1		
Medietyper	Papper (vanligt, LaserJet), kuvert, OH-film, etiketter, vykort		
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): A4; A5; Kuvert (ISO, DL, C5, B5); Vykort (enkla och dubbla JIS)		

Modell	HP LaserJet Pro MFP M26a		HP LaserJet Pro MFP M26nw
Produktnummer	TOL49A		TOL50A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Upp till 150 ark Standardutmatning: Upp till 100 ark		
Medievikt	60 till 163 g/m²; ADM: 60 till 163 g/m²		
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 150; Kuvert: 10 Maximal: Upp till 150 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 10 ark Maximal: Upp till 100 ark		
Kompatibla operativsystem	Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows® 10 32- och 64-bitars, Windows® 8 & 8.1 32- och 64-bitars, Windows® 7 32- och 64-bitars,Windows Vista® 32- och 64-bitars; Installationer enbart av drivrutiner stöds på: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32- och 64-bitars, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32- och 64-bitars (SP1 eller senare); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs		
Kompatibla operativsystem för nätverk	Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows® 10 32- och 64-bitars, Windows® 8 & 8.1 32- och 64-bitars, Windows® 7 32- och 64-bitars,Windows Vista® 32- och 64-bitars; Installationer enbart av drivrutiner stöds på: Windows® 2012; Windows® Server 2008 32- och 64-bitars, Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 32- och 64-bitars (SP1 eller senare); Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internet krävs		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10 (32- och 64-bitars), Windows® 8 (32- och 64-bitars), Windows® 7 (32- och 64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB* ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Windows Vista® 32-bitars: 1 GHz 32-bitars (x86) processor, 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB* tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 32-bitars (SP1 eller högre), Windows Server 2003 R2 32-bitars, Windows Server 2008 32-bitars (SP1 eller högre), Windows Server 2008 64-bitars (SP1 eller högre), Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1): 1 GHz 32-bitars (x86) processor, 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB* ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Mac: Mac OS X v10.9, v10.10, v10.11, 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning		
Medföljande program	Windows: Installationsprogram/avinstallationsprogram för HP-programvara, HP PCLmS-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scan, statusmeddelanden, HP Update, DXP; Installationsprogram/avinstallationsprogram för Mac HP, HP PCLmS-skrivardrivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater		
Säkerhetshantering		Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Lösenordsändring för SNMPv1-community	
Skrivarhantering	Windows: HP Verktygslåda, statusmeddelanden (standardinstallation)		
Dimensioner och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H) ⁵	Lägsta: 42 x 26,6 x 25,4 cm; Maximal: 42 x 36,5 x 41 cm		
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 332 x 350 mm		
Skrivarens vikt	8,0 kg		
Emballagevikt	10,3 kg		
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Informationslagring	Temperatur: -20 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,2 B(A); Ljudtrycksnivåer: 47 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/- 12 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Energiförbrukning: 355 W (aktiv utskrift), 2,2 W (startklar), 1,4 W (viloläge), 0,8 W (auto off/Wake on USB, aktiverad vid leverans), 0,15 W (auto-off/manual-on), 0,15 W (manual off); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 0,606 kWh/vecka; Energy Star: 0,579 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd nätdapter		
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Ja; Blue Angel RAL-UZ 205	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-godkänd, EPEAT® Silver Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	
Medföljer ⁶	HP LaserJet Pro M26a-skrivare; Förinstallerad HP svart LaserJet-originalstarttonerkassett (500 sidor); Installationsguide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; CD-ROM med programdrivrutiner och dokumentation; Strömsladd	HP LaserJet Pro M26nw-skrivare; Förinstallerad HP svart original LaserJet-starttonerkassett (500 sidor); Installationsguide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; Strömsladd; USB-kabel	
Garanti	Ett års utbytesgaranti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

¹ Lägsta begärda pris baserat på tillverkarens rekommenderade butikspris. De verkliga priserna kan variera.

² Baserat på WW:s marknadsandel av enheter som levererats CY-1996 till CY-2015, WW:s färg- och svartvita laserkategorier. Källa: IDC 2015Q4 Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker.

³ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-funktioner beror på skrivaren och inställningarna.

⁴ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen av testdokument ingår inte. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁵ Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.

⁶ Funktionen fungerar inte med iPhone®, iPad® eller mobila enheter som kör Windows®. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷ Funktionen fungerar med enheter som kör Android™ 4.4 eller senare. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi®-nätverk med en MFP-produkt eller skrivare som är förberedd för trådlös direktutskrift innan du skriver ut. En app eller en drivrutin kan behövas, beroende på vilken mobil enhet du använder. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

⁸ Kräver en internetanslutning till en HP ePrint-kompatibel skrivare. Skrivaren kräver att du registrerar ett ePrint-konto. En app eller programvara kan krävas. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat abonnemang för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Ta reda på mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Avsgelser angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.

⁴ Första kopian ut och kopieringshastighet uppmätta enligt ISO/IEC 29183, där den första uppsättningen av testdokument inte är inkluderad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

⁵ Fack och skydd inte utdragna.

⁶ HP svart LaserJet-originalstarttonerkasset (500 sidors kapacitet). Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-67065VE, April 2018

