



HP LaserJet Pro MFP M227-serien

Ligg et skritt foran

Få flere sider, ytelse og beskyttelse¹ fra en HP LaserJet Pro MFP med JetIntelligence-tonerkassetter. Øk forretningsdriftens hastighet: skriv ut tosidige dokumenter i tillegg til å skanne, kopiere og fakse samt at du får enkel administrasjon som maksimerer effektiviteten.



HP LaserJet Pro MFP M227sdn



HP LaserJet Pro MFP M227fdw

Hovedpunkter

- Utskrift, skanning, kopiering og faks (M227fdn/fdw)
- Rask utskriftshastighet (28 spm A4)
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Skann til e-post, USB og nettverksmapper (M227fdw)
- 2-linjers LCD (M227sdn/fdn) og 6,9 cm fargeberørings skjerm (M227fdw)
- 35-arks automatisk dokumentmater
- HP ePrint, Apple AirPrint
- WiFi Direct-utskrift, NFC touch-to-print (M227fdw)
- JetIntelligence



2-sided printing



High yield toner cartridge



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Ethernet

Høye hastigheter, lavt strømforbruk

- Skriv ut, skann, kopier faks med en kompakt flerfunksjons laserskriver som passer i små arbeidsområder.
- Skriv ut i takt med bedriftens hastighet med rask tosidig utskrift – de første sidene er klare så raskt som på 7 sekunder.²
- Bidra til å spare strøm med HP Auto-på/Auto-av-teknologi.³
- Håndter oppgaver og skann til e-post, USB og nettverksmapper fra fargeberørings skjermen på 6,9 cm.⁴

Mobil utskrift på en enkel måte

- Få enkelt oppsett og skriv ut og skann fra telefonen med HP Smart-appen.⁵
- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett.⁶
- Skriv ut fra mobilenheten med Wi-Fi Direct®- og NFC touch-to-print-teknologi – uten behov for nettverk.^{7,8}
- Send jobber fra smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en til hvilken som helst bedriftsskriver, med Google Cloud Print™ 2.0.⁹

Overlegen HP-sikkerhet

- Denne skriveren hjelper til med å oppdage, stoppe og varsle om sikkerhetsbrudd.
- Skriveren har et skrivebeskyttet minne som bidrar til å forhindre at skadelig programvare trenger seg inn.
- Ta i bruk policybaserte, generelle beskyttelsesfunksjoner ved hjelp av valgfri HP JetAdvantage Security Manager.¹⁰

HP-kvalitet – utskrift etter utskrift

- Produser skarp tekst, fete typer og skarp grafikk med svart presisjonstoner.
- Ikke la deg lure av tonerkassetter som etterligner originale HP-produkter. Vær sikker på at du får kvaliteten du har betalt for.
- Skriv ut mer enn dobbelt så mange sider som standardkassetter ved hjelp av originale HP-tonerkassetter med høykapasitet.¹¹
- Få flere sider enn noen gang¹ og hold styring på gjenværende sider, noe som forsikrer at du får valuta for pengene.¹²

Produktomvisning

HP LaserJet Pro MFP M227fdw (vist med åpen papirskuff)

1. 35-arks ADM
2. Planskanner som håndterer papir på opptil 216 x 297 mm
3. 6,9 cm fargeberøringsskjerm
4. Lett tilgjengelig USB-port
5. Automatisk tosidig utskrift
6. Faksport, Hi-speed USB 2.0-port, Fast Ethernet-nettverksport, tilgangsport for ekstra lås
7. 100-arks utskuff
8. Wi-Fi Direct-utskrift og NFC touch-to-print
9. Toppdeksel (tilgang til tonerkasset)
10. 10-arks prioritert papirskuff
11. 250-arks innskuff (vist åpen)
12. Innebygd trådløs nettverkstilkobling (802.11b/g/n)



Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Faks	Nei	Ja	
Hastighet	Opptil 28 spm, 18 bpm tosidig utskrift		
Automatisk tosidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kontrollpanel	2-linjers LCD	6,9 cm LCD-berøringsskjerm (fargegrafikk)	2-linjers LCD med alfanumerisk tastatur
ADM	Ja, 35 ark		
Nettverk	Innebygd Ethernet	Innebygd Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Innebygd Ethernet
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0; NFC touch-to-print aktivert	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF230A HP 30A svart original LaserJet-tonerkassett (1 600 sider)
	CF230X HP 30X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett (3 500 sider)
	CF232A HP 32A original LaserJet-bildetrommel (23 000 sider)
	CHP110 HP kontorpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service og kundestøtte	<p>UH764E HP 3 års Care Pack med retur for reparasjon-støtte</p> <p>UH757E HP 3 års Care Pack m/utsifting neste dag for LaserJet-skriverne</p> <p>UH764E HP 3 års Care Pack m/retur for reparasjon-støtte for LaserJet-skriverne</p> <p>(UH764E: Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia, UH757E: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, UH764E: Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia)</p>

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	
Kontrollpanel	2-linjers LCD-tekstskjerm; Knapper (OK, tilbake, forover/bakover, avbryt, antall kopier, mørkere/lysere, kopimeny, start kopiering, hovedoppsett); 2 lysdiodeindikatorlamper (LED) (klar, advarsel)	6,9 cm (2,7 tommer) berøringsskjerm, LCD (fargegrafikk)	2-linjers LCD-tekstskjerm; Knapper (OK, tilbake, forover/bakover, avbryt, antall kopier, mørkere/lysere, kopimeny, start kopi, hovedoppsett, ring på nytt, alfanumerisk tastatur, start faks); 2 lysdiodeindikatorlamper (LED) (klar, varslings)
Utskrift	Laser		
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 28 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 18 bpm;		
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,4 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 7,7 sek;	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,8 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,1 sek;	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,6 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 6,8 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;		
Månedlig kapasitet ³	Opptil 30,000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴ : 250 til 2500		
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media, hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, JetIntelligence-kassetter, tosidig utskrift	AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media, hurtigstartteknologi, HP auto-på/auto-av-teknologi, JetIntelligence-kassetter, Mopria-sertifisert, Wi-Fi Direct-utskrift, tosidig utskrift; HP Smart App	AirPrint®, Hurtigstartteknologi, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, JetIntelligence-tonerkassetter, tosidig utskrift
Standard skiverspråk	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG		
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter		
Utskriftsområde	Utskriftsmargen Topp: 4 mm, Bunn: 4 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde: 206 x 348 mm		
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiering			
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4): Opptil 28 kpm		
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimer; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Utkastmodus; Største antall eksemplarer : Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning : 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørning : 25 til 400 %;	Antall kopier; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Utkastmodus; Største antall eksemplarer : Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning : 600 x 600 dpi; Forminskning/forstørning : 25 til 400 %;	
Skanning			
Skannehastighet ⁶	Normal (A4): Opptil 15 spm;		
Skannetilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		

Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: ADM, planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Skanning med HP LaserJet-skanneprogram eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Tosidig ADM-skanning: Nei; Største skannestørrelse (plan): 215,9 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 600 dpi (farger, planskanner); Opptil 1200 dpi (svart-hvitt, planskanner)	Skannertype: ADM, planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Kontrollpanel på fremsiden, skanning med HP LaserJet-skanneprogram eller TWAIN-kompatibel WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Tosidig ADM-skanning: Nei; Største skannestørrelse (plan): 215,9 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 600 dpi (farger, planskanner); Opptil 1200 dpi (svart-hvitt, planskanner)	Skannertype: ADM, planskanner; Skanneteknologi: CIS; Skannemetoder: Skanning med HP LaserJet-skanneprogram eller TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); Tosidig ADM-skanning: Nei; Største skannestørrelse (plan): 215,9 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 dpi (farger og svart/hvitt, planskanner)
Avanserte skannerfunksjoner		Skann til e-post og nettverksmapper	
Område som kan skannes	Minste mediestørrelse (planskanner): Nei Maksimal mediestørrelse (planskanner): 215,9 x 355,6 mm	Minste mediestørrelse (ADM): 148,5 x 210 mm Maksimal mediestørrelse (ADM):	
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256		
Digital sending		Standard: Skann til e-post; Skann til nettverksmappe	
Faksing			
Faksing	, Nei	Ja, 33,6 kbps	
Spesifikasjoner for faks		Faksminne: Opptil 1 000 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster); Hurtigoppringing: Opptil 120 numre (119 gruppekortnumre)	
Smarte faksprogramvarefunksjoner		Faksadressebok; Kortnumre; Faksfaktureringskoder; Faksarkivering og videresending; Blokkere innkommende faks	Faksadressebok; Kortnumre; faksfaktureringskoder; Faksarkivering og videresending; Blokkere innkommende faks
Prosessorchastighet	800 MHz		
Tilkobling			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed USB 2.0 (vert); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (inn); 1 telefonlinje (ut); Trådløst; NFC	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (inn); 1 telefonlinje (ut)
Trådløst	Nei	Innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n	Nei
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-utskrift; AirPrint 1.5 med sensor for registrering av media; Google Cloud Print™ 2.0; NFC touch-to-print aktivert	HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Nettverksfunksjoner	10/100 Ethernet		
Minne	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB		
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 1 hovedskuff pluss 10-arks prioritert skuff ; Maksimum: 1 hovedskuff pluss 10-arks prioritert		
Medietyper	Papir (laser, vanlig, foto, grovt, pergament), konvolutter, etiketter, kort, postkort		
Mediестørrelse	; Støttet (metrisk): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; ADM: A4		

Modell	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 250-arks papirskuff, 10-arks prioritert skuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff ADM: 35 ark		Standard arkkapasitet: 250-arks papirskuff, 10-arks prioritert skuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff ADM: Standard, 35 ark
Medievekt	60 til 163 g/m ² ; ADM: 70 til 90 g/m ²		
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 10; konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 260 ark ADM: 35 ark		Skuff 1: Ark: 10; konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 260 ark ADM: Standard, 35 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Inntil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark		
Kompatible operativsystemer ⁷	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett er nødvendig, USB; Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer informasjon); Unix (se http://www.hp.com/go/unixmodelscrips for mer informasjon)		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett er nødvendig, USB; Linux (se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html for mer informasjon); Unix (se http://www.hp.com/go/unixmodelscrips for mer informasjon)		
Minstekrav til systemet	Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32- eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB-port		
Medfølgende programvare	For Windows OS: HP-installeringsprogram for programvare, HP-avinstallasjonsprogram for programvare (unntatt Win8+), HP PCL6-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Enhetskonfigurasjon og -programvare, HP Printer Assistant, HP produktforbedringsundersøkelse, brukerveiledninger på nettet, HP skannerdriver, HP skanneprogram, HP faksdriver, (kun 4:1-pakken), HP-faksprogram (kun 4:1-pakken); For Mac OS: Velkomstskjerm (videresender brukere til http://www.hp.com eller OS App Source for LaserJet-programvare)		
Sikkerhetsadministrasjon	Passordbeskyttet og nettverksinnbygd webserver, aktiver/deaktiver nettverksporter, passordendring i SNMPv1-sammfunn	Passordbeskyttet innbygd webserver for nettverk; Aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1 community-passordendring; 802.1x-autentisering	
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H) ⁸	Minste 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maksimum: 403 x 624,4 x 455,6 mm;		
Pakningsstørrelse (B x D x H)	490 x 392 x 490 mm		
Skrivervekt	9,4 kg		
Pakningsvekt	13,2 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 60 °C; Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A) (utskrift med 28 spm); Akustisk trykkemisjon: 52 dB(A)		
Strøm ⁹	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/-10 %), 60 Hz / 50 Hz, 5,9 A; 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 60 Hz / 50 Hz, 3,3 A. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 475 watt (aktiv utskrift), 4,5 watt (klar), 1,0 watt (hvilemodus), 0,8 watt (auto av / Wake on USB, aktivert ved levering); Typisk strømforsyning (TEC) ¹⁰ : Blue Angel: 0,941 kWh/uke; Energy Star: 0,926 kWh/uke; Type strømforsyning: Internt;	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,3 A; Forbruk: 475 watt (aktiv utskrift), 4,5 watt (klar), 1,0 watt (hvilemodus), 0,8 watt (auto av / Wake on USB, aktivert ved levering); Typisk strømforsyning (TEC) ¹⁰ : Blue Angel: 0,941 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/uke; Type strømforsyning: Internt;	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/-10 %), 60 Hz / 50 Hz, 5,9 A; 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 60 Hz / 50 Hz, 3,3 A. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 475 watt (aktiv utskrift), 4,5 watt (klar), 1,0 watt (hvilemodus), 0,8 watt (auto av / Wake on USB, aktivert ved levering); Typisk strømforsyning (TEC) ¹⁰ : Blue Angel: 0,941 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/uke; Type strømforsyning: Internt;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi		
Sertifiseringer ¹¹	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalifisert; CECP; Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Nei	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalifisert; CECP; Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Trådløs telekommunikasjon: EU R&TTE-direktiv 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-1 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Fakskommunikasjon: ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Vedlegg II) med CE-merking (Europa)	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - klasse B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC tittel 47 CFR, avsnitt 15 klasse B / ICES-003, utgave 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 ENERGY STAR®-kvalifisert; CECP; Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Fakskommunikasjon: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EF (vedlegg II) med CE-merking (Europa); andre telekommunikasjonsgodkjenninger som kreves i enkelte land
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita		
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam		
Innhold i esken ¹²	HP LaserJet Pro MFP M227sdn; HP svart LaserJet-tonerkassett (1600 sider); HP LaserJet-bildetrommel (23 000 sider); Strømledning; Komme i gang-veiledning; Installeringsplakat; Kundestøtteark; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM	HP LaserJet Pro MFP M227fdw; HP svart LaserJet-tonerkassett (1600 sider); HP LaserJet-bildetrommel (23 000 sider); Strømledning; Komme i gang-veiledning; Installeringsplakat; Kundestøtteark; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; USB-kabel; Telefonledning	HP LaserJet Pro MFP M227fdn; HP svart LaserJet-tonerkassett (1600 sider); HP LaserJet-bildetrommel (23 000 sider); Strømledning; Komme i gang-veiledning; Installeringsplakat; Kundestøtteark; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		

Fotnoter

- ¹ Basert på ISO/IEC 19752 kassettkapasitetene er for HP 30A originale svarte LaserJet-tonerkassetter sammenlignet med HP 83A svarte originale LaserJet-tonerkassetter og HP 30 X høykapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter sammenlignet med HP 83 X høykapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter. Lær mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Målt ved bruk av ISO/IEC 17629. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ³ HP Auto-på/Auto-av-teknologien er avhengig av skriver og innstillinger.
- ⁴ Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Se hpconnected.com for detaljer.
- ⁵ Krever nedlasting av HP Smart-app. De kontrollerte funksjonene kan variere i forhold til mobilenhetens operativsystem. Full liste over støttede operativsystemer og detaljer finner du på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁶ Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ Krever en kompatibel NFC-utskriftsaktivert mobilenhet. Du finner en liste over kompatible NFC-utskriftsaktiverte mobilenheter på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ⁸ Funksjonen støttes på utvalgte skrivere. Mobilenheten må være koblet direkte til en Wi-Fi Direct®-støttet MFP eller skriver før utskrift. En app eller driver kan være påkrevd, avhengig av mobilenheten. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> for mer informasjon. Wi-Fi Direct er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Krever Google Cloud Print™-registrering og Google-konto. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ¹⁰ Basert på HPs interne forskning på konkurrentenes tilbud (sammenligning av sikkerhet for enheter 1/2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Lab, 2/2015. Må kjøpes separat. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ¹¹ Sammenligning basert på kassettkapasitet ifølge ISO 24711 for HP 30X høykapasitets svarte originale LaserJet-tonerkassetter sammenlignet med HP 30A høykapasitets svarte originale LaserJet-tonerkassetter. Lær mer på <http://www.hphp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ¹² Sammenlignet med tonerkassettmålinger for HPs tidligere produkter.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Colour LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.
- ⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlengt garantiperiode.
- ⁵ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁶ Målt ved hjelp av ISO/IEC 17991, utelukker første sett med testdokumenter. For mer informasjon kan du gå til <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon og dokumentets kompleksitet.
- ⁷ Støtter ikke Windows XP® (64-bits) og Windows Vista® (64-bits); Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken; Fullstendig programvare er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere; Eldre Windows-operativsystemer (XP, Vista og tilsvarende servere) får bare drivere for utskrift; For Windows Server 2003 32-bits og 2008 32-bits og 64-bits, 2008 R2 64-bits, 2012 64-bits, 2012 R2 installeres kun 64-bits drivere; Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-bits) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS; Linux-systemer bruker in-OS-programvaren HPLIP.
- ⁸ Målene varierer med konfigurasjonen.
- ⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en enhet på 115 V.
- ¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.
- ¹¹ EPEAT-registrert det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- ¹² HP 30A original svart LaserJet-tonerkassett (1600 sider), HP 32A original LaserJet-bildetrommel (23 000 sider). Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/ho>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-7490, April 2021

--

