



HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3

(L2757A)

Forbedre papirprosessen – med økt hastighet og kontroll

Åpne for høyt skannevolum på kontoret. Enkelt å laste ned programvare – inkludert Kofax VRS 5.1 Professional⁴ – som bidrar til å spare tid og skanne trygt. Oppnå skannehastigheter på opptil 75 spm/150 bpm.¹ Anbefalt for 7500 sider per dag.



Rask og jevn skanning – selv ubetjent

- Skann hele dokumenter med tosidig skanning med én passering opptil 150 bpm i svart-hvitt og farger.²
- Frigi plass for arbeid. Denne HP ScanJet-modellen er liten og tynn – et moderne design som er perfekt for skrivebordet.
- Skann et bredt spekter av dokumenter – til og med stabler med blandede mediestørrelser og -typer – med HP EveryPage.²
- Legg opptil 80 sider i den automatiske dokumentmateren for pålitelig, ubetjent skanning.

Oppnå best mulig arbeidsflyt. Smartere skanning.

- Identifiser nye enheter, og få innsikt i skanning med HP Web Jetadmin fjernoppdagelse og -overvåking.³
- Forenkle måten du skanner dokumenter med A3-format på – uten behov for bæreak.
- Skann bilder direkte til programmer med medfølgende fullfunksjonsutgaver av 32-biters og 64-biters TWAIN og ISIS®.
- Ved hjelp av innebygd OCR og sonebasert OCR er det enkelt å overføre skanninger til redigerbar tekst, krypterte PDF-filer og andre filtyper.

Profesjonell og tidsbesparende skanning

- Spar tid og forenkle komplekse skannejobber med HP Scan Premium.
- Lag én-knapps skanneinnstillinger for regelmessige oppgaver, og gjør valgene ved bruk av LCD-kontrollpanelet.



Fotnoter

¹ Skannehastigheter målt ved 300 ppt (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, datamaskinytelse og programvare.

² HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP ScanJet-enheter som ble lansert før mai 2013.

³ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>. Støtte for HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 tilgjengelig i midten av november 2016.

⁴ Forventet tilgjengelighet for Kofax VRS 5.1 Professional er 1. november 2016

Tilbehør og tjenester

Tilbehør	L2756A HP ScanJet Pro 5000 s4/7000 s3 utskiftingssett for valse
Service og kundestøtte	U1059E HP 3 års service utskifting neste virkedag for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X49E HP 4 års service utskifting neste virkedag for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X50E HP 5 års service utskifting neste virkedag for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X46PE HP 1 års service utskifting neste virkedag etter utløpt garanti for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U1060E HP 3 års service utskifting neste virkedag på stedet for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X51E HP 4 års service utskifting neste virkedag på stedet for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U1Q62E HP 5 års service utskifting neste virkedag på stedet for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X47PE HP 1 års service utskifting neste virkedag på stedet etter utløpt garanti for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U1Q61E HP 3 års service standardutskifting for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X48PE HP 1 års service standardutskifting etter utløpt garanti for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow U5X52E HP 3 års returservice for ScanJet 7000s2/7000s2 Flow (U1Q59E, U5X49E, U5X50E, U5X46PE: alle unntatt Baltikum, RSA, Tyrkia. U1Q60E, U5X51E, U1Q62E, U5X47PE: Frankrike, Spania, Portugal, Østerrike, Sveits, Finland, Norge, Sverige, Belgia, Nederland, Polen, Russland, Hellas. U1Q61E, U5X48PE: Baltikum, RSA U5X52E: Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollpanel	LCD-skjerm med 2 linjer og 16 tegn per linje, ensidig-knapp, tosidig-knapp, Avbryt-knapp, Av/på-knapp med en LED- og verktøy-knapp
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Arkmatet; Skanneteknologi: CMOS CIS; Skannemetoder: To skannemoduser (ensidig/tosidig) på frontpanelet for HP Scan Premium i Win OS og tredjeparter via TWAIN, ISIS og WIA; Twain-versjon: Windows: 32-bits og 64-bits TWAIN-versjon 2.1; Mac i/a; Fargeskanning: Ja; Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 bpt; Bildeskalerings- eller forstørrelsesområde: Ingen vilkårlig skalering
Skannestørrelse	ADM: Maksimum 216 x 3100 mm; Minste 50,8 x 50,8 mm
Skannehastighet ¹	Opptil 75 spm/150 bpm (svart-hvitt, 300 bpt)
Skanneoppløsning	Optisk Opptil 600 ppt (farger og svart/hvitt, arkmatet); Maskinbare: Opptil 600 ppt (farger og svart/hvitt, arkmatet)
Skannefilformat	For tekst og bilder: ePub 3.0, HTML 4.0, Excel-filformat (*.xls, *.xlsx), PowerPoint-filformat (*.pptx), Word (*.docx), WordPerfect (*.wpd), søkbar PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, tekst (*.txt), Rich Text (rtf), XML og XPS
Avanserte skannerfunksjoner	Automatisk eksponering, automatisk terskel, automatisk fargedeteksjon, bakgrunnsutjevning/-fjerning, fjern støy, automatisk deteksjon av størrelse, rett ut innhold, forbedre innhold, flterstrømming, automatisk mating, sensor for flermatingsdeteksjon, auto-papirretning, flerfargeutfall, kanalfargeutfall, kantsletting, endring av sidestørrelse, slett blank side, flett sider, hullfylling, digitale stempeler, innhenting av metadata, PDF-tillatelser, dokumentseparering (blank side, strekkode)
Gråtonenivåer/bitdybde	256/24-biters ekstern; 48-biters intern
Driftssyklus	Anbefalt bruk 7500 sider per dag
Kapasitet for automatisk dokumentmater	80 ark
Tilkobling	Standard Hi-Speed USB 2.0 og USB 3.0
Minne	Standard 512 MB
Eksterne I/O-porter	1 x USB 3.0 og 1 x USB 2.0-port
Mediehåndtering	
Medietyper	Ferdigkuttet papir, trykt papir (laser og blekk), forhåndshullet papir, banksjekker, visittkort, fraktbrev, stiftede karbonfrie skjemaer, plastenkeltark for dokumenter som lett kan ta skade, tidligere stiftede medier med fjernede stifter, plastkort (opptil 1,24 mm)
Mediестørrelse (ADM)	ISO A4: 210 x 297 mm; ISO A5: 148 x 210 mm; ISO A6: 105 x 148 mm; ISO A7: 74 x 104 mm; ISO A8: 52 x 74 mm; ISO B5: 176 x 250 mm; JIS B5: 182 x 257 mm
Medievekt (ADM)	40–413 g/m ²
Kompatible operativsystemer	OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8, 7, XP
Minstekrav til systemet	PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, XP: 32/64-biters, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer; Windows Vista®: Kun 32-biters, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8
Medfølgende programvare	HP WIA-skannerdriver, HP TWAIN-skannerdriver (32-bits og 64-bits), HP Scan Premium, HP Scanner Tools Utility, EMC ISIS-driver, Kofax VRS Pro
Spesifikasjoner for skanneserver	
Sikkerhetsadministrasjon	Strømknapp til på/av-enhet
Mål og vekt	
Produktmål (B x D x H)	Minste ² : 310 x 198 x 190 mm; Maksimum: 342 x310 x 319 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	397 x 248 x 303 mm
Produktvekt	3,8 kg
Pakningsvekt	5,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10–35 °C Fuktighet: 15 til 80 % RF (ikke-kondenserende)
Datalagring	Temperatur: -40–60 °C
Strøm ³	Krav: Inngangsspenning: 90–264 VAC, 50/60 Hz; Forbruk: 6,7 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,1 watt (av), 0,1 watt (auto-av); ENERGY STAR: Ja
Sertifiseringer	IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 og alle gjeldende endringer; EN 60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 + A2; EAC-sikkerhet; Den europeiske union CE; Kenya, PVOC; Kuwait, TER; Nigeria, SON; Saudi-Arabia, SASO; Sør-Afrika, NRCs; Ukraina, sikkerhetsgodkjenning Elektromagnetisk kompatibilitet: Klasse B-Utslipp; CISPR 22:2008 (Internasjonal); EU EMC-direktiv 2004/108/EF; EN 55022:2010 (CE-merket); EAC EMC-sertifikat; Ukraina, EMC-godkjenning: EN 61000-3-2:2014 (harmonisert); EN 61000-3-3:2013 (flimring); Immunitet CISPR 24:2010, EN 50024:2010 ENERGY STAR® 3.0-sertifisert
Innhold i esken	L2757A HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3 arkmatet skanner; Installasjonsveiledning, kundestøttebrosjyre, garantiveiledning; Strømledning; USB-kabel; Strømadapter
Garanti	Ett års kommersiell garanti for erstatning av hele enheten, med inkludert telefon- og webstøtte. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Faktiske hastigheter kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstype, datamaskinytelse og programvare.
² Med inn- og utskuffer foldet ned og deksler lukket.
³ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skanneren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skanneren og gjøre produktgarantien ugyldig.

