

## Estación de Carga USB de 4 Puertos, Salida de Cargador USB de 5V 6A / 30W, Versión para el Reino Unido

NÚMERO DE MODELO: **U280-004-UK**



Carga hasta 4 dispositivos electrónicos al mismo tiempo a través de una conexión USB. Ideal para carga rápida de tabletas, celulares, laptops y otros dispositivos móviles.

### General

Ya sea que esté en casa o en la oficina, el cargador USB de 4 puertos U280-004-UK ofrece suficientes puertos y la alimentación necesaria para mantener a sus dispositivos al 100% de su capacidad. Ya no será necesario mirar detrás de los muebles para encontrar un tomacorriente libre o desenchufar un dispositivo para cargar otro. Puede cargar hasta cuatro tabletas, celulares, laptops y otros dispositivos al mismo tiempo. El U280-004-UK no necesita de una computadora, así que puede llevarlo a cualquier lugar donde haya alimentación de CA disponible.

El U280-004-UK suministra simultáneamente hasta 5V, 1.5A de potencia por puerto a capacidad máxima. Cada puerto individual soporta Carga de Batería [BC] USB v1.2 y es capaz de entregar hasta 5V, 2.4A, lo que es suficiente para cargar incluso dispositivos de batería intensiva como el Apple® iPad®.

Para cargar sus dispositivos USB, solamente conecte la clavija BS-1363 del cable de alimentación de 1.22 m [4 pies] a un tomacorriente de CA y conecte sus dispositivos a los puertos USB disponibles. La unidad protege contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga—de hecho, deja de cargar tan pronto como las baterías de sus dispositivos están totalmente cargadas. Un LED en el frente indica que la unidad está encendida y que está recibiendo alimentación de CA.

### Características

#### Carga hasta 4 dispositivos al mismo tiempo

- Ideal para cargar tabletas, celulares, laptops y otros dispositivos en el hogar o en el trabajo
- Conecta dispositivos a los puertos USB de la unidad para una carga eficiente
- Funciona en cualquier lugar donde haya alimentación de CA disponible. No requiere de una computadora

#### Proporciona Potencia Más Que de Sobra para Cargar

- Cada puerto individual soporta Carga de Batería [BC] USB v1.2 y es capaz de entregar hasta 5V, 2.4A, suficiente para cargar dispositivos de batería intensiva como el Apple iPad.
- Suministra simultáneamente hasta 5V, 1.5A de potencia por puerto a capacidad máxima.
- Protege contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga

### Destacado

- 5V, 2.4A por puerto para cargar dispositivos que hacen uso intensivo de batería
- 5V, 1.5A por puerto de manera simultánea cuando se encuentra al máximo de su capacidad
- Los cuatro puertos soportan Carga de Batería por USB BC especificación v1.2
- Alimentación interna de doble voltaje con clavija BS-1363
- Protege contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y sobrecarga
- No requiere de una computadora

### El Paquete Incluye

- U280-004-UK – Estación de Carga USB de 4 Puertos
- Cable de Alimentación C7 a BS-1363, 1.22 m [4 pies]
- Guía de Inicio Rápido

### Fácil de Usar

- Cable de alimentación de 1.2 m con clavija BS-1363 se conecta a un tomacorriente de CA
- El LED frontal indica que la unidad está encendida y que está recibiendo alimentación de CA

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332192080
Tipo de Producto	Cargador de Conexión Directa
Factor de Forma de Carga	Charging Hub
Compatibilidad del Dispositivo	Teléfono; Tableta; Amazon Kindle
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA; 230V CA
Tipo de Clavija	C7 a BS-1363
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Frecuencia de Entrada	50Hz / 60Hz
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 1-15P (NON-POLARIZED)
Corriente de Entrada	120V (0.8A) / 230V (0.4A)
SALIDA	
Protección contra Sobrecargas	Sí
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	38W (En operación) 0.26W (Standby)
Detalle de Consumo de Energía	38W (En operación) 0.26W (Standby)
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Azul (Encendido)
CARGA	
Number of Charging Ports	4
Amperes de carga totales	6A
Watts de Carga Total	30
Método de Carga	USB
Detalle del Método de Carga	5V - 1.5A (7W)
Tipo de Puerto de Carga	(4) USB A (HEMBRA)

Detalles de Puertos de Carga	USB A: 5V 6A
Puertos de Carga / Amperes	(4) 2.4A
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Blanco
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.00 x 5.20 x 7.30
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 13.21 x 18.54
Peso de Envío (lb)	0.87
Peso de Envío (kg)	0.39
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.200 x 4.200 x 4.000
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.1 x 10.6 x 10.1
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.46
Peso de la Unidad (kg)	0.21
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	5 °C a 35 °C [41 °F a 95 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 50 °C [-4 °F a 122 °F]
Humedad Relativa	HR de 20% a 80%, Sin Condensación
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	4
Lado A - Conector 1	CLAVIJA REINO UNIDO BS1363
Lado B - Conector 1	(4) USB A (HEMBRA)
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Tecnología GaN	No
Protección contra Sobrecorriente	Sí
Protección contra Sobrevoltaje	Sí
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)

**GARANTÍA y SOPORTE**

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)

Garantía limitada por 2 años