

Stampante Xerox® VersaLink® B400

Le stampanti VersaLink® B400 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® B400
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 47 ppm in bianco e nero Fino a 45 ppm in bianco e nero Fino a 38 ppm in bianco e nero
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 29 ppm in bianco e nero Fino a 28 ppm in bianco e nero Fino a 25 ppm in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 150.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 15.000 pagine
Processore	ARM Dual Core 1,5 GHz
Memoria	2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V CA Frequenza: 50/60 Hz 11 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V CA Frequenza: 50/60 Hz 6 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua⁴	565 W o meno			
Pronta (Standby)⁴	46 W o meno			
Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)⁴	4 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0 a 35 °C			
Gamma di temperature richiesta (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	7,5 B(A) o meno 5,3 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	56 dB(a) o meno 30 dB(a) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Velocità massima di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)	Velocità massima di 5 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® B400	18,1 poll./459 mm	16,8 poll./426 mm	13,3 poll./339 mm	14 kg (30 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	15,5 poll./393 mm	15,5 poll./393 mm	3,7 poll./94 mm	3,2 kg (7 lb)
DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® B400	21,3 poll./540 mm	23,1 poll./588 mm	21,7 poll./480 mm	17,35 kg (38,3 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	19,6 poll./498 mm	19,8 poll./504 mm	9,2 poll./234 mm	4,4 kg (9,6 lb)
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
STAMPA				
Tempo di uscita prima stampa	Velocità massima di 4,7 secondi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1.200 x 1.200 dpi (risoluzione avanzata)			
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS	TIFF JPEG	HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni			

Stampante Xerox® VersaLink® B400

	<p>Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com</p>
Font	<p>Font PostScript: 136 Font PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Fornisce un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo per gli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
Xerox® Pull Print Driver	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey®.
SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Certificazione Mopria®	Le stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey® sono certificate Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria® in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una stampante multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati preinstallati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)

GESTIONE ACCOUNT			
STRUMENTO GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD)			
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa		
Gestione account	Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza SSD Fino a 9.999 account utente con SSD Fino a 500 account generici Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account senza SSD Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con SSD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)		
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.		
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa con monitoraggio e creazione report dell'utilizzo delle funzioni di stampa a livello aziendale • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account 		
GESTIONE DELLA CARTA			
VASSOIO BYPASS			
Capacità⁵	150 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m ²		
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata	Buste Perforata Etichette Intestata	Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
VASSOIO 1			
Capacità⁵	550 fogli		
Formati	Formati personalizzati: Da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m ²		
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata	Perforata Etichette Intestata	Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
VASSOIO 2 OPZIONALE			
Capacità⁵	550 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm		

Stampante Xerox® VersaLink® B400

Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 163 g/m ²		
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata	Perforata Etichette Intestata	Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
CAPACITÀ COMPLESSIVA⁵			
Capacità standard del dispositivo⁵	700 fogli		
Capacità totale del dispositivo⁵	2.350 fogli		
USCITA CARTA			
Capacità uscita⁵	250 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
GESTIONE DEL DISPOSITIVO			
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati		
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
PANNELLO COMANDI REMOTO			
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e gli utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo 		
XEROX® CENTREWARE® WEB			
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse 		
SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA			
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online 		
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione		
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)		
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità		
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™		

Stampante Xerox® VersaLink® B400

SERVIZI REMOTI		
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Automatic Supplies Replenishment (ASR - Rifornimento automatico dei materiali di consumo)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	Stampante VersaLink® B400 Cartuccia toner capacità standard: Capacità 5.900 stampe ⁶ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	NUMERO PARTE
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner a capacità standard	5.900 pagine standard ⁶	106R03580
Cartucce toner ad alta capacità	13.900 pagine standard ⁶	106R03582
Cartucce toner ad altissima capacità	24.600 pagine standard ⁶	106R03584
Cartuccia fotoricettore	65.000 pagine standard ⁷	101R00554
OPZIONI/ACCESSORI		
Vassoio carta da 550 fogli		497K13620
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB		097S04913
Supporto		497K13660
Kit adattatore di rete wireless		497K16750

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.