



# HP LaserJet Pro MFP M227-serien

## Hold dig et skridt foran

Du kan udskrive flere sider og får højere ydelse og bedre beskyttelse<sup>1</sup> med en HP LaserJet Pro MFP, der drives af JetIntelligence-tonerpatroner. Sæt farten op i din virksomhed: Udskrivning af tosidede dokumenter samt scanning, kopiering, faxfunktion og administration hjælper med at optimere effektiviteten.



HP LaserJet Pro MFP M227sdn



HP LaserJet Pro MFP M227fdw

## Særlige karakteristika

- Udskrivning, scanning, kopiering og faxfunktion (M227fdn/fdw)
- Udskrivningshastighed (28 sider/min. A4)
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Scan til e-mail, USB og netværksmapper (M227fdw)
- 2-linjers LCD-skærm (M227sdn/fdn) og berøringfølsom farveskærm på 6,9 cm (M227fdw)
- 35-arks automatisk dokumentføder
- HP ePrint, Apple AirPrint
- WiFi Direct-udskrivning og kontaktløs udskrivning via NFC (M227fdw)
- JetIntelligence



2-sided printing



High yield toner cartridge



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Ethernet

## Høj hastighed, lavt strømforbrug

- Udskriv, scan, kopiér og send fax med en kompakt multifunktionslaserprinter, som passer ind på trange arbejdspladser.
- Udskriv i takt med virksomhedens fremdrift med hurtig dobbeltsidet udskrivning – første side er klar på 7 sekunder.<sup>2</sup>
- Spar på energien med HP-teknologi til automatisk tænding og slukning.<sup>3</sup>
- Du kan håndtere opgaver og scanne til e-mail, USB og netværksmapper fra den berøringfølsomme farveskærm på 6,9 cm.<sup>4</sup>

## Enkel mobiludskrivning

- Få simpel opsætning, og udskriv og scan fra din telefon med HP Smart-appen.<sup>5</sup>
- Udskriv nemt fra en lang række smartphones og tablet-pc'er.<sup>6</sup>
- Udskriv fra mobilenheden med Wi-Fi Direct® og tryk-for-at-udskrive-teknologi via NFC – helt uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.<sup>7,8</sup>
- Send opgaver fra en smartphone, tablet-pc eller computer til enhver af virksomhedens printere vha. Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

## Stærk HP-sikkerhed

- Denne printer registrerer, stopper og giver besked om sikkerhedsbrud.
- Denne printer indeholder skrivebeskyttet hukommelse, der forebygger malware-angreb.
- Der kan anvendes politikbaserede beskyttelsesfunktioner til hele flåden vha. den valgfrie HP JetAdvantage Security Manager.<sup>10</sup>

## HP-kvalitet – hver gang

- Udskriv klar og tydelig tekst, dybe sorte toner og skarp grafik med sort præcisionstoner.
- Du må ikke lade dig narre af patroner, som efterligner de originale fra HP. Sørg for, at du får den kvalitet, du betaler for.
- Udskriv mere end dobbelt så mange sider som med standardpatroner ved hjælp af valgfrie, originale langtrækkende HP-tonerpatroner.<sup>11</sup>
- Udskriv flere sider end nogensinde før,<sup>1</sup> og få styr på det resterende antal sider, så du er sikker på at få, hvad du betaler for.<sup>12</sup>

## Produktpræsentation

HP LaserJet Pro MFP M227fdw (vist med åben papirbakke)

1. 35-arks automatisk dokumentføder
2. Flatbedscanneren håndterer papir på op til 216 x 297 mm
3. Berøringfølsom farveskærm på 6,9 cm
4. Lettilgængelig USB-port
5. Automatisk dobbeltsidet print
6. Faxport, Hi-Speed USB 2.0-port, Fast Ethernet-netværksport, port til valgfri lås
7. 100-arks udbakke
8. Wi-Fi Direct-udskrivning og kontaktløs udskrivning via NFC
9. Adgang til tonerpatroner via topdæksel
10. Prioritetsindbakke til 10 ark
11. Papirbakke til 250 ark (vist åben)
12. Indbygget trådløst netværk (802.11b/g/n)



## Oversigt over serien



Model	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	
Fax	Nej	Ja	
Udskrivningshastighed	Op til 28 sider/min., 18 billeder/min. ved dupleks		
Automatisk dobbeltsidet print	Automatisk (standard)		
Kontrolpanel	2-linjers lcd	Berøringfølsom LCD-skærm på 6,9 cm med farvegrafik	LCD-skærm med to linjer og numerisk tastatur
ADF	Ja, 35 ark		
Netværksfunktioner	Indbygget Ethernet	Indbygget Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Indbygget Ethernet
Mulighed for mobil print	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-udskrivning; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0; kontaktløs udskrivning via NFC	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF230A Original HP 30A LaserJet-tonerpatron, sort (1.600 sider)
	CF230X Original HP 30X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (3.500 sider)
	CF232A Original HP 32A LaserJet-printtromle (23.000 sider)
	CHP110 HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm ()
Service og support	<p>UH764E HP's 3-års Care Pack med returnering til lager</p> <p>UH757E HP's 3-års Care Pack med ombytning næste hverdag til LaserJet-printere</p> <p>UH764E HP's 3-års Care Pack med returnering til lager til LaserJet-printere (UH764E: Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet, UH757E: Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet, UH764E: Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)</p>

## Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funktioner	Print, kopiering, scanning	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	2-linjers LCD-tekstskaerm; Knapper (OK, Tilbage, Frem/tilbage, Annuller, Antal kopier, Mørkere/lysere, Kopieringsmenu, Start kopiering, Konfiguration); 2 LED-indikatorer (Klar, Advarsel)	LCD-berøringsskaerm med farvegrafik på 6,9 cm (2,7")	2-linjers LCD-tekstskaerm; Knapper (OK, tilbage, frem/tilbage, annuller, antal kopier, mørkere/lysere, kopieringsmenu, start kopiering, hovedkonfiguration, genopkald, alfanumerisk tastatur, start fax); 2 LED-indikatorer (Klar, Advarsel)
Udskriv	Laser		
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	Sort (A4, almindelig): Op til 28 sider/min.; Sort (A4, dupleks): Op til 18 tommer/min;		
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	Sort (A4, klar): På kun 6,4 sekunder; Sort (A4, dvale): På kun 7,7 sek.;	Sort (A4, klar): På kun 6,8 sek.; Sort (A4, dvale): Kun 8,1 sek.;	Sort (A4, klar): På kun 6,6 sek.; Sort (A4, dvale): På kun 6,8 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP Fastres 1200, HP Prores 1200;		
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 30.000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>4</sup></b> : 250 til 2.500		
Printerens avancerede softwarefunktioner	AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, JetIntelligence-patroner, dupleksudskrivning	AirPrint 1.5 med sensor til medieregistrering, Instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/sluk-teknologi, JetIntelligence-patroner, Mopria-certificeret, direkte trådløs-udskrivning, dupleksprint; HP Smart-app	AirPrint®, Instant-on-teknologi, HP Auto-tænd/Auto-sluk-teknologi, JetIntelligence-patroner, dupleksudskrivning
Standardprintersprog	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG		
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte		
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmarginer</b> Top: 4 mm, Bund: 4 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde: 206 x 348 mm		
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)		
Kopier	Kopieringshastighed <sup>5</sup> Sort (A4): Op til 28 kopier/min.		
Specifikationer for kopimaskine	Antal kopier; Lysere/mørkere; Optimer; Papir; Kopiering af flere sider; Sortering; Kladdetilstand; <b>Maksimalt antal kopier</b> : Op til 99 kopier; <b>Kopieringsopløsning</b> : 600 x 600 dpi; <b>Formindsk/forstør</b> : 25 til 400%;		
Scan	Scanningshastighed <sup>6</sup> Almindelig (A4): Op til 15 sider/min.;		
Scanningsfilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		

Model	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> ADF, flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS; <b>Start af scanning:</b> Scanning via HP LaserJet Software Scan eller software, der er kompatibel med TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 og nyere); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder); Op til 600 dpi (farve, flatbed); Op til 1200 dpi (sort-hvid, flatbed)	<b>Scannertype:</b> ADF, flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS; <b>Start af scanning:</b> Betjeningspanel på forsiden, scanning via HP LaserJet Software Scan eller software, der er kompatibel med TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 og nyere); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder); Op til 600 dpi (farve, flatbed); Op til 1200 dpi (sort-hvid, flatbed)	<b>Scannertype:</b> ADF, flatbed; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS; <b>Start af scanning:</b> Scanning via HP LaserJet Software Scan eller software, der er kompatibel med TWAIN eller WIA; <b>Twain-version:</b> Version 1.9 (ældre operativsystemer); Version 2.1 (Windows 7 og nyere); <b>Dupleks ADF-scanning:</b> Nej; <b>Største scanningsformat (flatbed):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 300 dpi (farve og sort-hvid, automatisk dokumentføder); Op til 1200 dpi (farver og sort-hvid, flatbed)
Avancerede scannerfunktioner		Scan til e-mail og netværksmapper	
Område, der kan scannes	<b>Minimumstørrelse på medie (flatbed):</b> Nej <b>Maksimumstørrelse på medie (flatbed):</b> 215,9 x 355,6 mm	<b>Minimumstørrelse på medie (ADF):</b> 148,5 x 210 mm <b>Maksimumstørrelse på medie (ADF):</b> 215,9 x 355,6 mm	
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256		
Digitalt forsendelse		Standard: Scan til e-mail; Send til netværksmappe	
<b>Fax</b>			
Fax	, Nej	Ja, 33,6 kbps	
Faxspecifikationer		<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 1.000 sider; <b>Fax-opløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner); <b>Hurtigopkald:</b> Op til 120 numre (119 gruppernumre)	
Avancerede faxegenskaber		Faxadressebog; Hurtigopkald; Faktureringskoder for fax; Arkivering og videresendelse af fax; Bloker indgående faxer	Faxadressebog; Hurtigopkald; Faktureringskoder for fax; Arkivering og videresendelse af fax; Bloker indgående faxer
Processorhastighed	800 MHz		
<b>Tilslutning</b>			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed-USB 2.0 (vært); 1 Ethernet 10/100 Base-TX; 1 telefonlinje (indgående); 1 telefonlinje (udgående); Trådløs; NFC	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 telefonlinje (indgående); 1 telefonlinje (udgående)
Trådløs forbindelse	Nej	Indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n	Nej
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Wi-Fi Direct-udskrivning; AirPrint 1.5 med sensor til registrering af medier; Google Cloud Print™ 2.0; kontaktløs udskrivning via NFC	HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Netværksegenskaber	10/100 Ethernet		
Hukommelse	Standard: 256 MB; Maksimum: 256 MB		
<b>Mediehåndtering</b>			
Antal papirbakker	Standard: 1 hovedbakke og prioritetsbakke til 10 ark; Maksimum: 1 hovedbakke og prioritet til 10 ark		
Medietyper	Papir (laser, almindeligt, foto, kraftigt, pergament), kuverter, labels, karton, postkort		
Medieformat	; <b>Understøttet (mål):</b> A4; A5; A6; B5 (UIS) ; <b>ADF:</b> A4		

Model	HP LaserJet Pro MFP M227sdn	HP LaserJet Pro MFP M227fdw	HP LaserJet Pro MFP M227fdn
Produktnummer	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Mediehåndtering	Standardinput: 250-arks papirbakke, 10-arks universalbakke. Standardoutput: 150-arks udbakke ADF: 35 ark		Standardinput: 250-arks papirbakke, 10-arks universalbakke. Standardoutput: 150-arks udbakke ADF: Standard, 35 ark
Gramvægt	60 til 163 g/m <sup>2</sup> ; ADF: 70 til 90 g/m <sup>2</sup> .		
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 10; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Maksimum: Op til 260 ark ADF: 35 ark		Bakke 1: Ark: 10; konvolutter: 10 Bakke 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Maksimum: Op til 260 ark ADF: Standard, 35 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Kuverter: Op til 10 kuverter Maksimum: Op til 150 ark		
Kompatible operativsystemer <sup>7</sup>	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB ledig plads på harddisken, kræver internet, USB; Linux (du kan få flere oplysninger på <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (du kan få flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, kræver internet, USB; Linux (du kan få flere oplysninger på <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); Unix (du kan få flere oplysninger på <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> )		
Mindste systemkrav	Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: kun 32-bit, 2 GB ledig plads på harddisken, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB ledig plads på harddisken, kræver internet, USB-port		
Medfølgende software	Til Windows: Installations-/afinstallationsprogram til HP-software (Windows 8+ undtaget), HP PCL6-printerdriver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, enhedskonfiguration og software, HP Printer Assistant, HP-produktforbedringsundersøgelse, onlinebrugervejledninger, HP Scan-driver, programmet HP Scan, HP Fax-driver (kun 4:1-pakke), programmet HP Fax (kun 4:1-pakke); Til Mac OS: Velkomstskærm (sender brugerne ind på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App Store, hvor der findes LaserJet-software)		
Sikkerhedsstyring	Adgangskodebeskyttet integreret webserver, aktivering/deaktivering af netværksporte, ændring af SNMPv1 community-adgangskode	Integreret webserver til netværksbrug, beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; 802.1x-godkendelse	
Printeradministration	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager		
Mål og vægt			
Printermå (B x D x H) <sup>8</sup>	Minimum 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maksimum: 403 x 624,4 x 455,6 mm;		
Pakkemål (B x D x H)	490 x 392 x 490 mm		
Printervægt	9,4 kg		
Pakkevægt	13,2 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 60 °C; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A) (ved udskrivning af 28 sider/min.); Lydtryk: 52 dB(A)		
Strømforsyning <sup>9</sup>	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A. Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode.; <b>Forbrug:</b> 475 W (aktiv udskrivning), 4,5 W (klar), 1,0 W (dvale), 0,8 W (auto-sluk/Wake on USB, aktiveret ved forsendelse); <b>Typisk elforbrug (TEC)</b> <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/uge; Energy Star: 0,926 kWh/uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Internt;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz, 3,3 A; <b>Forbrug:</b> 475 W (aktiv udskrivning), 4,5 W (klar), 1,0 W (dvale), 0,8 W (auto-sluk/Wake on USB, aktiveret ved forsendelse); <b>Typisk elforbrug (TEC)</b> <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,353 kWt pr. uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Internt;	<b>Krav:</b> Indgangsspænding 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A. Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode.; <b>Forbrug:</b> 475 W (aktiv udskrivning), 4,5 W (klar), 1,0 W (dvale), 0,8 W (auto-sluk/Wake on USB, aktiveret ved forsendelse); <b>Typisk elforbrug (TEC)</b> <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,353 kWt pr. uge; <b>Strømforsyningstype:</b> Internt;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off teknologi		HP's teknologi til automatisk tænding og slukning
Certificeringer <sup>11</sup>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-certificeret; CECP; <b>Telegodkendelser:</b> Nej	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-certificeret; CECP; <b>Telegodkendelser:</b> Trådløs telekommunikation: EU R&TTE-direktiv 1999/5/EF; EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Fax- og telekommunikation: ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EF (Annex II) med CE-mærkning (Europa)	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 ENERGY STAR®-certificeret; CECP; <b>Telegodkendelser:</b> Fax- og telekommunikation: ES 203 021; R&TTE-direktiv 1999/5/EF (Bilag II) med CE-mærkning (Europa); andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande
Overholder Blue Angel	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer		
Oprindelsesland	Fremstillet i Vietnam		
Kassens indhold <sup>12</sup>	HP LaserJet Pro MFP M227sdn; HP LaserJet-tonerpatron, sort (1.600 sider); HP LaserJet-billedtromle (23.000 sider); Strømledning; Startvejledning; Opsætningsoversigt; Supportpjece; Dokumentation og software til printerens på cd-rom	HP LaserJet Pro MFP M227fdw; HP LaserJet-tonerpatron, sort (1.600 sider); HP LaserJet-billedtromle (23.000 sider); Strømledning; Startvejledning; Konfigurationsoversigt; Supportpjece; Dokumentation og software til printerens på cd-rom; USB-kabel; Telefonledning	HP LaserJet Pro MFP M227fdn; HP LaserJet-tonerpatron, sort (1.600 sider); HP LaserJet-billedtromle (23.000 sider); Strømledning; Startvejledning; Konfigurationsoversigt; Supportpjece; Dokumentation og software til printerens på cd-rom
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Patronkapaciteten er baseret på ISO/IEC 19752 for originale HP 30A-LaserJet-tonerpatroner i sort sammenlignet med originale HP 83A-LaserJet-tonerpatroner i sort og originale HP 30X-LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort sammenlignet med originale HP 83X-LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet i sort. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Målt ved hjælp af ISO/IEC 17629. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Funktionaliteten i HP's teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne.
- <sup>4</sup> Kræver internetforbindelse til printerens. Tjenester kan kræve registrering. Om en bestemt app kan benyttes, afhænger af land, sprog og aftaler. Læs mere på [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).
- <sup>5</sup> Kræver download af HP Smart-appen. Det afhænger af mobilenhedens operativsystem, hvilke funktioner der kan styres. Der findes en liste over alle understøttede operativsystemer og relevante oplysninger på <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Du kan finde flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Du kan få flere oplysninger om de lokale udskrivningskrav på <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Kræver en kompatibel mobilenhed, hvor udskrivning via NFC er aktiveret. Der findes en liste over mobileenheder, som er kompatible med udskrivning via NFC, på <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>8</sup> Funktionen understøttes på udvalgte printere. Inden udskrivning skal mobilenheden forbindes direkte med en MFP eller printer, der understøtter Wi-Fi Direct®. Kræver muligvis også en app eller en driver afhængigt af mobilenheden. Flå flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Kræver Google Cloud Print™-registrering og oprettelse af en Google-konto. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> Baseret på interne HP-undersøgelser af konkurrenternes udbud (sammenligning af enheders sikkerhed, 1/2015) og løsningsrapporten for HP JetAdvantage Security Manager 2.1 fra Buyers Lab, 2/2015. Skal købes separat. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> Sammenligningen af patronkapacitet er baseret på ISO 24711 for sorte Original HP 30X LaserJet-blækpatroner med høj kapacitet sammenlignet med sorte Original HP 30A LaserJet-blækpatroner. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>12</sup> Sammenlignet med patronmålinger for tidligere HP-produkter.

## Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-enheder og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugerens eller gruppens behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Første udskrevne kopi og kopieringshastighed er målt i henhold til ISO/IEC 29183 og omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Der er flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>6</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 17991 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få yderligere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed kan variere, afhængigt af systemkonfiguration og dokumentets kompleksitet.
- <sup>7</sup> Understøtter ikke Windows XP® (64-bit) og Windows Vista® (64-bit); Det er ikke alle "kompatible operativsystemer", der understøttes af den medfølgende INBOX-software; Det komplette udvalg af software fås kun til Windows 7 og nyere; Det er kun muligt at hente printerdrivere til ældre Windows-operativsystemer (XP, Vista og tilsvarende servere); Der er kun installeret printerdrivere til Windows Server 2003 (32-bit) og 2008 (32-bit og 64-bit), 2008 R2 (64-bit), 2012 (64-bit), 2012 R2 (64-bit); I Windows RT til tablets (32-/64-bit) bruges der en forenklet HP-printerdriver, som er en del af RT OS; På Linux-systemer bruges der HPLIP-software, som indgår i operativsystemet.
- <sup>8</sup> Målene afhænger af konfigurationen.
- <sup>9</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>10</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- <sup>11</sup> EPEAT-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>12</sup> Original HP 30A LaserJet-tonerpatron, sort (1.600 sider), original HP 32A LaserJet-billedtromle (23.000 sider). Den faktiske kapacitet kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-7490, April 2021

--

