

Draadloze schakelaar and dimmer 200 W

Smart home ontvanger binnen (FR plug)

Draadloze plug in schakelaar met dimmer, compatibel met de Smart home Basic serie. Eenvoudig te plaatsen in een stopcontact (FR). Schakel en dim dimbare lampen tot 200 watt met de Smartwares zenders (excl.).

Radio frequentie	433,92 MHz
Type stekker	E: CEE 7/5; FR BE PL SK CZ
Maximaal wattage	200 W
Bereik open veld	30 m
inleerknop	Ja
Waar te gebruiken	Binnen
Werkt met	Smarthome Basic



Logistieke gegevens - Intrastat Code: 8536508099

Verpakking: Lengte x Breedte x Hoogte (cm): 5,10 x 9,30 x 11,60 | EAN code: 8711658045399 | Brutogewicht (kg): 0,16 | Nettogewicht (kg): 0,10

Omdoos: Lengte x Breedte x Hoogte (cm): 47,00 x 41,50 x 43,10 | EAN code: 8711658045573 | Brutogewicht (kg): 6,77

Aantallen: Per omdoos: 60 | Per pallet: 720 | Hi-pallet x Ti-pallet: x | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 22281 / 46154 / 54111