


Presa Smart

Porta Wi-Fi per la serie BASIC

Controlla la presa Switch smart Wi-Fi con il tuo smartphone ovunque nel mondo. Aggiungi altri ricevitori BASIC e controllali anche dalla App. Imposta i timer per tutti i dispositivi collegati ed aggiungi le tue immagini all'App.

Frequenza radio	433 MHz + 2.4 GHz
App disponibile	Sì
Nome App	HomeWizard Lite
Funziona con il sistema di controllo vocale	Amazon Alexa Amazon Alexa
Tipo spina alimentazione	F
Capacità massima	3600 W
Numero di dispositivi collegabili	99
Portata massima interna	30 m
Funzione timer	Sì
Tasto apprendere	Sì
Interno/Esterno	Interno
Compatibile	Smarthome Basic



**3600
WATT**



Logistica - Codice Intrastat: 8536508090

Scatola singola: altezza x larghezza x Profondità (cm): 20 x 19 x 4.5 | Codice EAN: 8711658410661 | Peso Lordo (kg): 0.21 | Peso Netto (kg): 0.19

Scatola Box: altezza x larghezza x Profondità (cm): 37.5 x 50 x 28 | Codice EAN: 8711658410968 | Peso Lordo (kg): 5.6

Quantità: per scatola box: 24 | Per pallet: 528 | Strati pallet x Scatole box: 4 x 6 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 11520 / 23040 / 25344