



HP LaserJet Enterprise M608n

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence réunit les performances, l'efficacité énergétique et la sécurité¹.

Cette imprimante HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la plus grande sécurité du secteur¹.



L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Avec HP Sure Start, chaque imprimante vérifie régulièrement son code d'exploitation et s'auto-répare après des attaques malveillantes.
- Contribuez à prévenir les attaques potentielles et prenez des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise².
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement plus de 180 solutions HP et de partie tierce.

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Cette imprimante sort rapidement de l'état de veille et imprime plus rapidement votre première page – en seulement 7,8 secondes.⁴
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner⁵.
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'alimentation de 550 feuilles pour les formats papier allant de A6 aux formats légaux.

Pour en savoir plus. Pages, performances et protection⁶.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Les toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs⁶.
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité⁷.

¹ Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2016. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page web <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> ² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin> ³ Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁴ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille. ⁵ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site energystar.gov par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims> ⁶ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 37X noir grande capacité HP authentiques et des toners HP LaserJet 87X noir grande capacité HP authentiques. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ⁷ Toner HP 37X LaserJet noir grande capacité authentique non fourni, vendu séparément. ⁸ Un périphérique compatible avec la classe d'émissions A de la FCC permet de répondre au niveau d'émissions le moins stricte (le plus élevé) autorisé par la FCC pour un fonctionnement du produit dans un environnement grand public. Un périphérique de classe A de la FCC ne peut pas être commercialisé pour une utilisation dans un environnement résidentiel et ne doit pas être acheté pour une utilisation dans un environnement résidentiel en raison des risques accrus d'interférences avec les communications radio.

Caractéristiques techniques

Performance d'impression ^{7, 9, 8} Première page imprimée Letter: En 5,3 secondes seulement Noir; Première page imprimée A4: En 5,4 secondes seulement Noir; Letter: Jusqu'à 65 ppm Noir; A4: Jusqu'à 61 ppm Noir; Vitesse d'impression (Paysage, A5): Jusqu'à 100 ppm Noir	
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; ; Noir (normal): FastRes 1200; ; Noir et blanc (lignes fines): Jusqu'à 1200 x 1200 ppp;
Technologie d'impression	Laser; Optique: FastRes 1200, 1200 x 1200 ppp
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access
Connectivité	
Connectivité en standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge du 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2900w J8031A ou des accessoires HP Jetdirect 3000w J8030A NFC/sans fil
Fonctionnalité d'impression mobile ⁶	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certification Mopria
Mémoire	Standard: 512 Mo; Maximum: 1,5 Go, mémoire MAX, lorsque l'accessoire DIMM de 1 Go est installé
Vitesse du processeur	1,2 GHz / Stockage ¹⁰ : EMMC 4 Go / Disque dur: En option, 500 Go (avec l'accessoire BSL29A)
Cycle d'utilisation (mensuel)	Letter: Jusqu'à 275 000 pages; A4: Jusqu'à 275 000 pages; Volume de pages mensuel recommandé: 5000 à 25000
Volume de pages mensuel recommandé	5000 à 25000
Gestion du papier	Capacités d'entrée: Jusqu'à 650 feuilles Standard;; Capacités en sortie: Jusqu'à 500 feuilles Standard; 200; ; Options recto verso: Manuel (avec prise en charge des pilotes); Bac d'alimentation pour enveloppes: Oui, 75 (en option); Bacs d'alimentation standard: 2

Types de support pris en charge	Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd
Poids du support pris en charge	Chargeur papier 1 : 16 à 53 livres (bond ordinaire), 16 à 24 livres (enveloppes); Chargeur papier 2 : 16 à 32 livres (bond ordinaire)
Formats de supports pris en charge	Chargeur papier 1 : Letter, legal, statement, exécutif, Oficio (8,5 x 13 pouces), enveloppes (N° 9, N° 10, Monarch (7 3/4)), 3 x 5, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8; chargeur papier 2 : Lettre, exécutif et légal
Formats de support personnalisés	Chargeur papier 1 : De 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces; Chargeur papier 2 : 3,90 x 5,83 à 8,5 x 14 pouces
Contenu de l'emballage	KOQ17A Imprimante HP LaserJet; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (env. 11 000 pages); CCD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (Guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation
Cartouches de remplacement ⁵ Cartouche de toner noir LaserJet HP 37A authentique CF237A (rendement 11 000 pages); Cartouche de toner noir LaserJet HP 37X grande capacité authentique CF237X (rendement 25 000 pages); Cartouche de toner noir LaserJet HP 37Y très grande capacité authentique CF237Y (rendement 41 000 pages);	
Dimensions du produit	L x p x h: 17 x 18,3 x 15 pouces ; Maximum: 17 x 40,9 x 17,8 pouces
Poids du produit	47,7 lb
Conditions de garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G)
Certification Energy Star	Non
Panneau de commandes	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 2,7 pouces (6,86 cm) rotatif (angle réglable) 24 touches
Description de l'affichage	Écran LCD (graphique couleur) QVGA 2,7 pouces (6,86 cm) rotatif (angle réglable)
Logiciels fournis	Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6 (XPS), HP Device Experience (DXP), HP Connected, Écran d'accueil pour les systèmes d'exploitation Mac OS (dirige les utilisateurs vers 123.HP.com ou la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante), manuels d'utilisation en ligne
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Android; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Android; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; Linux; UNIX
Configuration minimale requise	PC: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site microsoft.com; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site Apple.com
Alimentation ^{3, 13}	Type d'alimentation électrique: Alimentation intégrée de 115 V ou 220 V (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec n° de code d'option); Alimentation électrique nécessaire: 100 V - 127 V nominal à +/- 10 % (min 90 V, max 140 V); 50 - 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 12 A; 220 V - 240 V nominal, +/- 10 % (min 198 V, max 264 V); 50 à 60 Hz nominal +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 6 A. Pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence avec n° de code d'option; Consommation électrique: 780 W (impression), 15,3 W (prêt), 3,1 W (veille), < 0,1 W (arrêt automatique/marche manuel), < 0,1 W (arrêt manuel)
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,9 B(A) ; Pression acoustique émise (active, impression): 55 dB (A)
Environnement d'exploitation	Plage de températures en fonctionnement: 10 à 32,5°C; Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27°C; Température de stockage: -20 à 40°C; Plage d'humidité à l'arrêt: 10 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité de fonctionnement: 10 à 80 % d'humidité relative; Plage d'humidité en fonctionnement recommandée: 30 à 70% d'humidité relative
Accessoires	Chargeur de 550 feuilles HP LaserJet L0H17A, Chargeur de 2 100 feuilles HP LaserJet L0H18A, Socle d'imprimante HP LaserJet L0H19A, Agrafeuse/bac de réception/trieuse HP LaserJet L0H20A, Chargeur d'enveloppes HP L0H21A, Ports USB internes HP BSL28A, Disque dur HP sécurisé haute performance BSL29A, Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A, Accessoire pour module HP Trusted Platform F5S62A, Kit 1 Go de mémoire DIMM G6WB4A, Extension de capot de bac HP L0H22A, Assistant d'accessibilité HP 2MU47A
Options Service et assistance HP	U9NE2E - Service HP d'intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux 5 ans; U9NE5E - Support matériel HP avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux – 5 ans; U9NE8E - Support matériel HP avec intervention sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux – 5 ans; U9NF1E - Support matériel HP avec engagement de réparation le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux – 5 ans; U9NF4E - Service HP d'échange le jour ouvré suivant – 5 ans; U9NG5PE - Support matériel HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux – 2 an de post-garantie; U9NG7PE - Support matériel HP avec intervention sous 4 heures, 9h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux – 2 an de post-garantie; U9NG8PE - Support matériel HP avec intervention sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 et conservation des supports défectueux – 1 an de post-garantie; U9NH0PE - Support matériel HP avec engagement de réparation le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux – 2 ans de post-garantie; U9NH1PE - Service HP avec échange le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie

Pour en savoir plus, consultez [hp.com](#)

¹ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays. ² Cartouches fournies; le rendement est de 11 000 pages en fonction de la norme ISO/IEC 19798 et de l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ³ La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V. ⁵ Rendements moyens déclarés noir et couleur composite (C/M/Y) basés sur la norme ISO/IEC 19798 et l'impression continue. Les capacités réelles varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ⁶ Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible (téléchargement sur le site <http://www.hp.com/go/support>) ⁷ Mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24734, à l'exception du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁸ Mesure effectuée à l'aide du test de fonctionnalité de la norme ISO 24734, alimentation au format paysage A5. La vitesse peut varier selon le contenu, l'ordinateur, l'orientation du support et le type de support. ⁹ Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ¹⁰ eMMC est un stockage non volatile; Cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche; Effacement sécurisé – Disque; ¹¹ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. ¹² 1 GB "Slim DIMM" G6W84A ¹³ Résultat basé sur la méthode de consommation d'énergie type TEC-BA avec les exceptions possibles suivantes : réglage du délai de mise en veille d'1 minute ou moins, connexion Wi-Fi désactivée. ¹⁴ Requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later.

