

HP Digital Sender Flow 8500 fn2

(L2762A)

Rask. Trygg. Forvandler måten du arbeider på.

Den raskeste og tryggeste nettverksskanneren bidrar til å få fart på virksomheten. Utnytter høyytelsesfunksjoner for et mer produktivt kontor.^{1,2}



Høyytelses digital sending

- Ved hjelp av innebygd OCR og sonebasert OCR er det raskt og enkelt å gjøre skanninger om til redigerbar tekst, krypterte PDF-filer og mer.

Oppnå mer. Raskere enn noen sinne.¹

- Håndter store volumer ved høye hastigheter – opptil 100 spm/200 bpm.¹
- Skann hver side enkelt – selv stabler av blandede medier – med HP EveryPage og en ultrasonisk sensor.³
- Stol på denne skanneren gang etter gang – anbefalt for opptil 10 000 sider om dagen
- Behandle jobber direkte ved å bruke kontrollpanelet på en 8-tommers (20,3 cm) berøringsskjerm med fullt uttrekkbart tastatur.

Verdens tryggeste skanneenhet²

- HP FutureSmart-fastvarearkitekturen kan skaleres på tvers av enheter og forbedres over tid med nye funksjoner.
- HP OXP tilbyr standard eller spesialbygde løsninger for prosesser som for eksempel sikkerhet og regnskap.
- Sentraliser styringen av skannemiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.⁴
- HP sikker harddisk med høy ytelse bidrar til å sikre følsomme data. Sikker sletting av filer.

Integrer arbeidsflytløsninger på en enkel måte

- Gjør mer med data ved å bruke flere forskjellige skannemål – mapper, FTP-områder, e-post, USB-stasjoner, SharePoint og mer.
- Du kan definere skanneprofiler, skanne til skyen og andre destinasjoner samt forbedre bilder automatisk.
- Innebygd OCR oppretter søkbare filer som kan skannes til flere mål med avansert automatisk bildebehandling.
- HP Workpath-apper gir deg en rekke muligheter for strømlinjeformede digitaliseringsprosesser og sikring av konfidensiell informasjon – samtidig som du skaper en intuitiv brukeropplevelse.⁵

Fotnoter

¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

² Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for automatisk å oppdage og stoppe angrep, og så selv bekrefte programvarens integritet ved omstart. Gå til hp.com/go/PrintersThatProtect for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP Scanjet-enheter som ble lansert før mai 2013.

⁴ HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ 2 GB DIMM-tilbehør kreves, be utskriftstjenesteleverandøren din om å sende en oversikt over tilgjengelige apper, eller gå til Global Solutions-katalogen på <http://www.hp.com/go/gsc>.

Tilbehør og tjenester

Tilbehør	A7W13A HP LaserJet tastaturoverleggssett-dansk/fransk (sveits)/tysk (sveits)
	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse
	CZ208A HP Access Control USB Proximity Reader
	E5K48A HP 1 GB x32 144-pinnars (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service og kundestøtte	J8J95A HP 300 ADF valseerstatningssett
	X3D03A HP USB universell kortleser
	U9TW2E HP 3 år neste virkedag med behold defekte medier-tjenester for Digital Sender 8500fn2
	U9TW3E HP 4 år neste virkedag med behold defekte medier-tjenester for Digital Sender 8500fn2
	U9TW4E HP 5 år neste virkedag med behold defekte medier-tjenester for Digital Sender 8500fn2
	U9TW8PE HP 1 år neste virkedag etter utløpt garanti med behold defekte medier-tjenester for Digital Sender 8500fn2
	U9TW9PE HP 2 år neste virkedag etter utløpt garanti med behold defekte medier-tjenester for Digital Sender 8500fn2

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollpanel	XGA 1024 x 768 mm LCD-skjerm; Lett berøringsteknologi som støtter bevegelsesbasert interaksjon; Kontroller for lysstyrken på skjermen; Hjem-ikon for rask retur til grensesnittets startskjerm; Virtuelt tastatur og fysisk tastatur
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi Charge Coupled Device (CCD) planskanner; Contact Image Sensor (CIS) ADM; Skannemetoder Frontpanelprogrammer: E-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB; Lagre i enhetsminne; Open Extensibility Platform (OXP)-program; Programvareskanning med HP Scan-programvare; Brukerprogram via TWAIN (32/64-bits)-, ISIS-, WIA- eller Kofax VirtualRescan (VRS) Professional-drivere; Twain-versjon : Windows: 32-bits og 64-bits TWAIN-versjon 2.1; Mac: i/a; Fargeskanning : Ja; Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning : 75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200; Bildeskalerings- eller forstørrelsesområde : 25 til 400 % i trinn på 1 % (planskanner)
Skannestørrelse	ADM : Maksimum 216 x 356 mm; Opptil 216 x 864 mm med "lang skannestørrelse" valgt; Minste 68 x 148 mm; Planskanner : 216 x 356 mm
Skannehastighet ¹	Opptil 100 spm / 200 bpm (svart-hvitt); Opptil 100 spm / 200 bpm (farger)
Skanneoppløsning	Optisk Opptil 600 ppt; Maskinvare : Opptil 600 ppt
Skannefilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); For HP Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, tekst (*.txt), rik text (.rtf), søkbar PDF (.pdf), PDF/A (.pdf); For HP Easy Scan: TIF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, søkbar PDF, RTF, TXT; For Linux: JPEG, PDF, PNG, PNM, PostScript, TEXT, TIFF
Avanserte skannerfunksjoner	Automatisk eksponering, automatisk terskel, automatisk fargedeteksjon, bakgrunnsutjevning/-fjerning, automatisk deteksjon av størrelse, rett ut innhold, forbedre innhold, flerstømming, automatisk mating, sensor for flermatingsdeteksjon, auto-papirretning, flerfargeutfall, kanalfargeutfall, kantsletting, endre sidestørrelse, slett blank side, flatt sider, hullfylling, PDF-tiltallelser, dokumentseparering (blank side, strekkode, sonebasert strekkode, sonebasert OCR)
Gråtonenivåer/bitdybde	256/24-bits (ekstern), 30-bits (internt)
Driftssyklus	Anbefalt daglig driftssyklus: 10 000 sider
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 150 ark på 75 g/m²
Tilkobling	Standard 10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert (direktebetjent); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-enhetsport (bak); Tilleggsutstyr : HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A
Minne	Standard 3584 MB (2560 MB på primærkort, 1024 MB på skannerprosessor)
Eksterne I/O-porter	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vert (bak); 1 Hi-Speed USB-vert (direktebetjent); 1 Hardware Integration Pocket (HIP) Hi-Speed USB; 1 USB-enhetsport (bak)
Mediehåndtering	
Medietyper	ADM: Papir (vanlig, Inkjet, Inkjet brosjyre/glanset), fotopapir; Planskanner: Alle ADM-medier, konvolutter, etiketter, kort, bøker
Mediestørrelse (ADM)	Executive, Statement, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 100 x 150 mm, 16K (195 x 270 mm), 16K (184 x 260 mm), 16K (197 x 273 mm), Postcard JIS, D-Postcard JIS, Oficio (216 x 340 mm)
Medievekt (ADM)	45 til 199 g/m²
Kompatible operativsystemer	Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS Mac OS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32-/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows XP alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett)
Minstekrav til systemet	PC : 2 GB ledig harddiskplass, krav til OS-maskinvare finnes på http://www.microsoft.com , eller 1,3 GB ledig harddiskplass, Internett; Du finner mer informasjon om maskinvarekrav for OS på http://www.apple.com ; For HP Scan: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-/64-biters prosessor, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer, 2 GHz prosessor, 1024 x 768 SVGA-skjerm
Medfølgende programvare	HP-nettleser, velkomstskjerm for macOS (videresender brukere til HP.com eller OS App Source for skriverprogramvare), nettbasert brukerveiledning. Lastes ned fra hp.com nettverk TWAIN-løsning (32-bits og 64-bits) og USB TWAIN-løsning (32-bits og 64-bits), WIA, Kofax VRS Pro
Spesifikasjoner for skanneserver	
Sikkerhetsadministrasjon	Nettverk: IPsec/brannmur (sertifikat, forhåndsdelt kode og Kerberos-godkjenning), sertifikater, tilgangskontrollliste, TLS (TLS 1.0/TLS 1.1 og TLS 1.2); Data: HTTPS, IPP over TLS, WS over TLS; Enhet: Kryptert legitimasjon (privat nøkkel), administrativ sikkerhet: SNMPv3, HTTPS, WS over TLS; Enhetskonfigurasjonsinformasjon; Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, HTTPS, WS over TLS; FutureSmart Security; Kerberos, LDAP, 1000-bruker PIN-kode, kontrollpanellås, avanserte tilleggsløsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks skillesere), kryptert harddisk (AES128 eller bedre), kryptert PDF (bruker FIPS 140-valideret kryptografisk modul fra Microsoft®), kryptert e-post, Secure File og Disk Erase, sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port, HIP-lomme for sikkerhetsløsninger, HP Sure Start, inntrengergjenkjenning, hviteliste; Administrasjon: Flåteadministrasjon med HP Web Jetadmin, HP Digital Sending Software, innebygd webserver, administrasjon gjennom frontpanel, import/eksport (PIN-koder, lokal adressebok, hurtigoppriking), støtte for WIA-10 IPsec-konfigurasjon ved bruk av IPsec Plug-in
Mål og vekt	
Produktmål (B x D x H)	Minste : 512 x 585,3 x 263,4 mm; Maksimum : 512 x 695,5 x 263,4 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	599 x 396 x 731 mm
Produktvekt	17,5 kg
Pakningsvekt	20,28 kg
Driftsmiljø	Temperatur : 10 til 35 °C Fuktighet : 15 til 80 %, ikke-kondenserende 10 til 35 °C
Datalagring	Temperatur : -40–60 °C
Strøm	Krav : Nettspenning: 220 til 240 VAC, 50 Hz; Forbruk : 22 W (klar), 1,2 W (hvilemodus), 0,3 W (av); ENERGY STAR : Ja
Sertifiseringer	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internasjonalt); EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013/+AC:2011 (EU); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Lavspenningsdirektiv 2014/35/EF med CE-merking (Europa); GS-sertifisert (Tyskland, Europa); Andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land Elektromagnetisk kompatibilitet : CISPR 22:2008 (internasjonalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonalt) – klasse A, EN 55032: 2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024: 2010, EMC-direktiv 2014/30/EU; Andre EMC-godkjenninger som kreves i de enkelte land ENERGY STAR® 3.0-sertifisert
Innhold i esken	L2762A HP Digital Sender Flow 8500 fn2 dokumentregistrering; Installeringsveiledning for maskinvare; HP 8500 fn2 HbrCD for Mac og PC; HP-CD med brukerveiledning og forskrifter; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti, reparasjon på stedet neste virkedag, støtte via telefon og Internett inkludert. Garantien kan variere fra land til land, avhengig av lovgivning. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.

