



HP Digital Sender Flow 8500 fn2

(L2762A)

سرعة وأمان يغيران طريقة عملك.

تساعدك هذه الماسحة الضوئية للشبكة والتي تتميز بالسرعة والأمان على زيادة سرعة المُضي قُدّمًا في أعمالك. تتمتع بالاستفادة من ميزات الأداء العالي للحصول على أداء مكتبي أكثر إنتاجية.[2,1]

إرسال رقمي عالي الأداء

- تمكن من تحويل النسخ الممسوحة ضوئيًا إلى نصوص يمكن تحريرها وملفات PDF مشفرة والمزيد من أنواع الملفات بسرعة وسهولة باستخدام ميزة التعرف الضوئي على الأحرف المضغوطة وكذلك ميزة التعرف الضوئي على الأحرف في مناطق محددة.
- **أنجز مزيدًا من المهام. أسرع من أي وقت مضى.¹**
- قم بمعالجة كميات كبيرة بسرعات هائلة تصل إلى 100 صفحة في الدقيقة/200 صورة في الدقيقة.¹
- التقط جميع الصفحات بسهولة - حتى مواد الطباعة المختلطة - باستخدام تقنية HP EveryPage ومستشعر الموجات فوق الصوتية.[3]
- اعتمد على هذه الماسحة الضوئية في جميع الأوقات - فهي موصى بها لمسح ما يصل إلى 10000 صفحة ضوئيًا في اليوم الواحد.
- تمكن من إدارة المهام مباشرة باستخدام لوحة تحكم تعمل باللمس مقاس 8 بوصة (20,3 سم) مزودة بلوحة مفاتيح كاملة قابلة للسحب للخارج.



جهاز المسح الضوئي الأقوى أمانًا من HP[2]

- يمكن تطوير بنية البرنامج الثابت HP FutureSmart لتناسب العديد من الأجهزة وتحسينها بمرور الوقت باستخدام الميزات الجديدة.
- يوفر HP OXP حلولاً جاهزة أو مصممة خصيصًا للعمليات، مثل الأمان والمحاسبة وغيرها.
- تحكم في بيئة المسح الضوئي مركزيًا باستخدام HP Web Jetadmin - وساعد على بناء كفاءة العمل.⁴
- يساعد القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP في الحفاظ على سلامة البيانات الحساسة. يمكنك مسح الملفات بأمان.



أدمج حلول سير العمل بسهولة

- تمكن من إنجاز المزيد من معالجة البيانات باستخدام خيارات المسح الضوئي إلى وجهات متعددة - بما في ذلك المجلدات، ومواقع FTP، وعناوين البريد الإلكتروني، وذاكرة تخزين USB، ومواقع SharePoint وغيرها من الوجهات.
- حدد ملفات تعريف المسح الضوئي وقم بإجراء المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية والوجهات الأخرى وتمكن من تحسين الصور تلقائيًا.
- تعمل ميزة OCR المضغوطة على إنشاء الملفات القابلة للبحث التي يمكن مسحها ضوئيًا إلى العديد من الوجهات بفضل إمكانية التصوير التلقائي المتطور.
- تقدم تطبيقات HP Workpath مجموعة متنوعة من الإمكانيات تخدم تدفقات سير عمل التحويل الرقمي المبسطة وتأمين المعلومات السرية، كل هذا مصحوبًا بأسلوب استخدام في غاية السهولة.⁵

الحواشي السفلية

¹ تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقًا لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.

² استنادًا إلى مراجعة HP لميزات الأمان التي تم نشرها عام 2016 لطابعات منافسة من نفس الفئة. تفرد شركة HP بتقديم مجموعة من ميزات الأمان التي يمكنها مراقبة الهجمات واكتشافها وإيقافها تلقائيًا ثم التحقق الذاتي من سلامة البرامج عند إعادة التشغيل. للاطلاع على قائمة الطابعات، تفضل بزيارة موقع HP.com/go/PrintersThatProtect. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

³ يشار إلى تقنية HP EveryPage باسم HP Precision Feed على أجهزة HP ScanJet التي تم ترويجها قبل مايو 2013.

⁴ يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin مجانًا من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ يلزم وجود ملحق DIMM سعة 2 جيجابايت، لذا اطلب من مزود خدمات الطباعة تقديم نظرة عامة على التطبيقات المتاحة أو تفضل بزيارة Global Solutions Catalog (كتالوج الحلول العالمية) على الموقع <http://www.hp.com/go/gsc>.

المواصفات الفنية

متطلبات النظام	
مطلوبات المواد الطباعة	وحدة التغذية التلقائية للمستندات: الورق (عادي ونفث الحبر ومنشورات) لامع بنفث الحبر) وورق صور؛ السطح الزجاجي: جميع مواد الطباعة المناسبة لوحدة التغذية التلقائية للمستندات والأظرف والبطاقات اللاصقة والبطاقات والكتب
أنواع مواد الطباعة	
حجم الوسائط (ADF)	Executive, Statement, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 100 × 150 مم، 16k (× 270 × 195 مم)، 16k (× 260 × 184 مم)، بطاقة بريدية JIS، بطاقة بريدية JIS الفئة D، Office (× 340 × 206 مم)
وزن الوسائط (ADF)	45 إلى 199 ج/م ²
أنظمة التشغيل المتوافقة	Linux SUSE, (7.0, 6.0) Linux Red Hat Enterprise, (18, 17.3, 17.2, 17.1, 17) Linux Mint, (24, 23, 22) Linux Fedora, (8.6, 8.5, 8.4, 8.3, 8.2, 8.1, 8.0, 7.9, 7.8, 7.7, 7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0) Linux Debian (42.1, 13.2), RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحي، Windows 7 جميع إصدارات 32/64 بت، RT لأجهزة كمبيوتر الجوّال، Windows XP، RT لجميع إصدارات 32/64 بت (باستثناء نظام تشغيل RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحي). Windows جميع إصدارات 32/64 بت (باستثناء نظام تشغيل RT لأجهزة الكمبيوتر اللوحي).
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	الكمبيوتر: نظام متوفر على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت، راجع متطلبات الأجهزة لنظام التشغيل على موقع Microsoft على http://www.microsoft.com، أو مساحة متوفرة على القرص الثابت تبلغ 1.3 جيجابايت، والاتصال بالإنترنت. للاطلاع على متطلبات الأجهزة بشأن أنظمة التشغيل، راجع موقع http://www.apple.com للحصول على مزيد من المعلومات؛ بالنسبة لبرنامج HP Scan Windows® 8.1 و 8.0 و 64/32 بت، ومساحة متوفرة على القرص الثابت تبلغ 2 جيجابايت ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو الاتصال بالإنترنت، ومنفذ USB، Internet Explorer، ومعالج يتبرد 2 جيجاهرتز، وشاشة عرض SVGA بدقة 1024 × 768
البرامج المضيفة	محترق HP، وشاشة ترحيب Mac OS (توخّاه المستخدمون إما HP.com أو مصدر تطبيقات نظام التشغيل للحصول على برامج الطابعة)، وأدلة المستخدم على الإنترنت. من خلال موقع hp.com، يمكنك تنزيل مستخدمين Kofax VRS Prog WinAis و Network TWAIN 2 (بت 64 وتب 32) USB TSWAIs (بت 64 وتب 32) WinAis.

البيانات والوزن	
أبعاد المنتج (العرض * العمق * الارتفاع)	الحد الأدنى: 512 × 585,3 × 263,4 مم; الحد الأقصى: 512 × 695,5 × 263,4 مم
ماد الحزمة (العرض * العمق * الارتفاع)	599 × 396 × 731 مم
وزن المنتج	17,5 كجم
وزن الحزمة	20,28 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 35 درجة مئوية رطوبة: 15 إلى 80% بدون تكثف، من 10 إلى 35 درجة مئوية
خدمات	درجة الحرارة: من -40 إلى 60 درجة مئوية
الطاقة	المطابقة: الجهد الكهربائي للإدخال: من 220 إلى 240 فولت تيار متردد، يتردد 50 هرتز: الاستهلاك: 22 واط (الاستعداد)، 1,2 واط (السكون)، 0,3 واط (إيقاف التشغيل); ENERGY STAR: نعم
الاعتمادات	CE 2014/35/EU مع علامة CE (أوروبا): شهادة السلامة المختبر "GS" (ألمانيا، أوروبا); بالإضافة إلى اعتمادات السلامة الأخرى كما تتطلب البلدان كل على حدة التوافق الكهرومغناطيسي: معيار CISPR 22:2008 (دوليا) - الفئة A، معيار CISPR 32:2012 (دوليا) - الفئة A، معيار EN 55032: 2012 (الاتحاد الأوروبي)- الفئة A، معيار EN 61000-3-2:2014، معيار EN 61000-3-3:2010، معيار EN 55024:2010، توجيه التوافق الكهرومغناطيسي EN 2014/30/EU: اعتمادات أخرى للتوافق الكهرومغناطيسي وفقاً لمطابقة كل بلد على حدة اعتماد 3.0 ENERGY STAR
محتويات صندوق المنتج	L2762A محطة عمل جهاز الإرسال الرقمي fn2 Flow 8500 مع HP لانتقاط الوثائق: دليل تركيب الجهاز: HP 8500 fn2 HbrCD لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي: قرص مضغوط يحتوي على معلومات تنظيمية لدليل المستخدم من HP; سلك الطاقة; كابل USB
الضمان	ضمان التصليح في الموقع في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة، بما يشمل الدعم عبر الهاتف والويب. قد يختلف الضمان باختلاف البلد وفق المطالبات القانونية. انتقل إلى http://www.hp.com/support لمعرفة المزيد حول خدمات HP. حصلت جوائز وخيارات الدعم في منطقتك.

¹ تم قياس سرعات المسح الضوئي من وحدة التغذية التلقائية للمستندات. وقد تختلف سرعات المعالجة الفعلية وفقاً لدقة المسح الضوئي وظروف الشبكة وأداء الكمبيوتر والبرامج المستخدمة.





© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

eg-ar أغسطس 2023