



Fra små skilt til store bannere, denne skriveren på 1626 mm er det perfekte verktøyet for skiltmakere og leverandører av digitale utskriftstjenester. Med lavsolvent blekk gir denne enheten en banebrytende pris/ytelse-kombinasjon for langvarig og pålitelig bruk.



HP Designjet  
8000s-skriver



HP Designjet  
8000sr-skriver

**Denne HP Designjet er idell for skiltmakere og digitale utskriftsleverandører som trenger en komplett, brukervennlig og lavsolvent løsning som gir høy ytelse til en attraktiv pris, for en rekke holdbare prosjekter både innendørs og utendørs.**

**Skriv ut mer og betal mindre med denne høyhastighets HP Designjet-skriverserien.**

Skriv ut skilt, bannere og mer til en banebrytende pris, med utskriftshastighet på 10 m<sup>2</sup> per time (ved 540 x 720 dpi). Opplev høyhastighetsutskrift med seks kraftige Piezo-skrivehoder med 256 dyser per skrivehode. Produser slående skilt med den medfølgende brukervennlige RIP'en <sup>1</sup>: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet. Øk produktiviteten med lange utskriftsøker uten tilsyn ved hjelp av HP opprullingsspole <sup>2</sup>. Minimer kostnader og få holdbare utskrifter på en rekke økonomiske, ubestørkede medier.

**Gjør inntrykk med livfulle farger og utmerket holdbarhet for et bredt utvalg av skiltapplikasjoner.**

Lag skilt og bannere som stråler av klare farger, i 720 x 720 dpi. HP lavsolvent blekk og skriverhodeteknologi gir en høyere fargekonsentrasjon og overlegent fargespekter. Lag holdbare utskrifter som motstår falming i 3 år uten laminering <sup>3</sup>, og som er ripe-, smitte- og sprekkbestandige. Få førsteklasses bildekvalitet og høy dekket på HP-medier: HP Premium Scrim-banner, HP Premium selvklebende vinyl og HP Premium bakbelyst film, designet sammen med HP lavsolvent blekk.

**Få suksess med denne omfattende, brukervennlige og sikre storformatløsningen fra HP.**

Øk ytelsen med HP, den eneste leverandøren du trenger for å kjøpe storformatskrivere og all rekvisita du trenger. Utvid driften med denne komplette og skalerbare utskriftsløsningen: legg til ekstra tilbehør <sup>2</sup>, inkludert HP opprullingsspole, HP høyhastighetstørker og HP luftrensesystem, som er laget for HP Designjet-skrivere for å gi et rent og sikkert utskriftsmiljø. Opplev forenklet skrivervedlikehold og enklere mediehandtering. HPs retningslinjer hjelper til med å gjøre utskrift med HPs lavsolvente blekk sikkert, produktivt og enkelt.

<sup>1</sup> RIP i esken: Onyx® SignEZ v7.0 følger bare med 8000sr-modellen; tredjeparts RIP påkrevd for 8000s (ikke inkludert, kjøpes separat)

<sup>2</sup> Ikke inkludert, selges separat

Tørker er nødvendig ved utskrift i høye hastigheter, ved bruk av HP opprullingsspole, og når utskriftene skal manipuleres umiddelbart; krever 230 V krets

<sup>3</sup> Bildebestandighet og holdbarhet under typisk vertikal eksponering, varierer etter som miljøforholdene endres.

## Kort om serien



### HP Designjet 8000s-skriver (Q6686A)

- grunnmodell uten RIP eller driver
- mediebredde opp til 1626 mm
- utskriftshastighet på 10.2 m2 per time (ved 540 x 720 dpi)
- 720 x 720 dpi utskriftsoppløsning
- seks 500 ml HP lavsolvent blekk med høy konsentrasjon av fargepigmenter for et bredere fargespekter og levende farger
- HP Designjet luftrensingssystem (tillegg) for et sikrere utskriftsmiljø
- HP Designjet 8000s opprullingsspole (tillegg) for uovervåkede lange utskriftsøker
- justerbar skrivehodehøyde
- tre integrerte varmelementer sørger for at blekket fester seg riktig ved høye utskriftshastigheter.

### HP Designjet 8000sr-skriver (Q6670A)

- Samme som Q6686A HP Designjet 8000s
- plus RIP Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet i esken. Denne RIP inkluderer alle grunnverktøyene for skiltmakere eller leverandører av digitale utskriftstjenester: brukervennlig grensesnitt
- WYSIWYG-utskrift og PANTONE® spotfargeavstemming
- rask og enkel størrelsesendring
- beskjæring
- tiling og nesting
- produksjonspålitelig Postscript/PDF RIP-motor
- Onyx-fargebehandling for overlegne resultater.

## Anbefalt tilbehør



Q6668E  
HP Designjet  
luftrensingssystem - 220 V



Q6681A  
HP Designjet 8000s  
opprullingsspolesett



Q6667A  
HP Designjet hurtigtørker



Q6710A  
HP Designjet APS-filter



Q6669B  
ONYX® PosterShop® 7.0  
for HP Designjet



Q6682A  
HP Designjet 8000s  
kutterbladsett

## Beskrivelse av de 3 beste tilbehørene



### HP Designjet luftrensingssystem - 220 V (Q6668E)

Regn med HP når det gjelder et rent, trygt<sup>4</sup> utskriftsmiljø. Monter luftrensingssystemet, som er spesialutviklet for HP lavoppløselig blekk, på HP Designjet-skriveren for å få svært effektiv luftfiltrering. Systemet inkluderer rørene som kobles til skriveren. Et meget effektivt kullfilter fjerner farlige stoffer som frigis fra blekk med løsemidler. Frontpanelets skjermenhet gir tilgang til data for luftrensingssystemet. Filteret kan enkelt byttes ut via systemets frontdeksel.

<sup>4</sup> Ved riktig bruk i henhold til retningslinjene for produktet.



### HP Designjet 8000s opprullingsspolesett (Q6681A)

Skriv ut store opplag på langt utskriftsmateriell. Få kontinuerlige, ubetjente utskrifter med opprullingsspole som ruller sammen utskriftsmateriell igjen med tanke på store opplag, nattkjøring og langt utskriftsmateriell. Forbedre produktiviteten på arbeidsplassen. Dette tilbehøret snur og ruller sammen utskriftsmateriell på en spole. Skriv ut store opplag på langt utskriftsmateriell, og få full kontroll på utskriftene. Solid spole som støtter fire stillinger: slakk/forside inn, slakk/forside ut, stram/forside inn og stram/forside ut.



### HP Designjet hurtigtørker (Q6667A)

Forbedre produktiviteten. Tørk utskriftene så raskt den automatiske opprullingsspolen kan rulle dem sammen. Med høyhastighetstørker og opprullingsspole kan du fullføre jobber med opptil 15,3 m<sup>2</sup> i timen. Den integrerte tørkeren og opprullingsspolen muliggjør ubetjent utskrift. Helt tørre utskrifter med regulerbar varme- og vifteenhet. Bruk de regulerbare kontrollene på toppen av tørkeren til å angi varmetemperatur og stille inn viften. Tørkerens av-tidaker muliggjør ubetjent tørking i opptil 12 timer.

## Bestillingsinformasjon



### HP Designjet 8000s-skriver (Q6686A)

HP Designjet 8000s-skriver, USB-kabel, bestrøket papir, rengjøringssett, blekkpatroner (6), deksel til blekkboks, skrivehodesett (6), flaskeholder til overskuddsblekk (2), festesett for eksos, stativ med skruer og skrunøkkel med åpen ende, rør for mediestøtte, holder for mediestøtte (2), mediestøtte (2), skruer og skrutrekker for montering, strømledning, CD (med brukerhåndbok, juridisk informasjon og vedlikeholdhåndbok), trykt brukerhåndbok og vedlikeholdshåndbok, 76,20 millimeter papirrullflenser (2), avstandskiver for papirrullflens (2)



### HP Designjet 8000sr-skriver (Q6670A)

Samme som Q6686A med RIP i esken: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

### Tilbehør

Q6668E	HP Designjet luftrensingssystem - 220 V
Q6681A	HP Designjet 8000s opprullingsspolesett
Q6667A	HP Designjet hurtigtørker
Q6710A	HP Designjet APS-filter
Q6669B	ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet
Q6682A	HP Designjet 8000s kutterbladsett

### Rekvisita

CB285A	HP 780 blekkpatron, svart, 500 ml
CB286A	HP 780 blekkpatron, cyan, 500 ml
CB287A	HP 780 blekkpatron, magenta, 500 ml
CB288A	HP 780 blekkpatron, gul, 500 ml
CB289A	HP 780 blekkpatron, lys cyan, 500 ml
CB290A	HP 780 blekkpatron, lys magenta, 500 ml
CB291A	HP 780 flaske for avfallsblekk
CB301A	HP 780 rengjøringssett for arm
CB302A	HP 780 rengjøringssett for hette
CB303A	HP 780 rengjøringssett for blekksystem
CB308A	HP 780 oppbevaringssett for blekksystem

### Service og support

UE157A/E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 3 år
UE163A/E	HP Care Pack, 13x5 på stedet innen 4 timer, 3 år
UE166PA/PE	HP Care Pack, etter garantiperioden, på stedet neste arbeidsdag, 1 år
UE168PA/PE	HP Care Pack, etter garantiperioden, 13x5 4 timer, 1 år
UE158E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 4 år
UE159E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 5 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

## Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Piezo Inkjjet										
Skrivehodedyser	256 dyser per hode x 6 farger										
Utskriftskvalitet	Opptil 720 x 720 dpi										
Antall blekkfarger	Svart, cyan, magenta, gul, lys cyan, lys magenta										
Blekktyper	HP lavsolvent pigmentert blekk										
Blekkdråpestørrelse	12 pl										
Lysektet	3 år uten laminering. Basert på HPs interne testing under bestemte testbetingelser, i forhold til viktige konkurrenter										
Utskriftshastighet	Økonomikvalitet: 15,3 m <sup>2</sup> /time. Produktivetskvalitet: 10,2 m <sup>2</sup> /time. Normal: 8,17 m <sup>2</sup> /t. Fotokvalitet: 4,08 m <sup>2</sup> /time										
Linje	Linjenøyaktighet: +/- 0,3 % eller +/- 5 mm, det som er størst										
Minne	Standard : 192 MB; maksimum : 192 MB										
Utskriftsmargen (mm)	<table><tr><td></td><td><b>Rull</b></td></tr><tr><td>topp:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>bunn:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>venstre:</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>høyre:</td><td>5 mm</td></tr></table>		<b>Rull</b>	topp:	5 mm	bunn:	5 mm	venstre:	5 mm	høyre:	5 mm
	<b>Rull</b>										
topp:	5 mm										
bunn:	5 mm										
venstre:	5 mm										
høyre:	5 mm										
Medietyper	Papir, selvklebende vinyl, Scrim-banner, filmer, strukturer										
Mediестørrelser	Standard: A0, A1, A2. Egendefinert: Ruller opptil 1626 mm bredt										
Maksimal mediellengde	Rull: 50 m										
Maksimal papirbredde	1626 mm										
Maksimal utskriftslengde	15 m (avhenger av RIP)										
Medietykkelse	Opptil 0,63 mm										
Rull	Maksimal vekt: 24 kg										
Skrivehodehøyde	2,1 til 2,6 mm										
Mediehåndtering	Rullmating, valgfri opprullingsspole med 4 posisjoner, manuell kutter										
Grensesnitt og tilkobling	Standard: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene)										
Operativsystemkompatibilitet	For ONYX® SignEZ v7.0 for HP Designjet og ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet: Windows® 2000 Server (med nyeste Service Pack), 2000 Professional (med nyeste Service Pack), XP Professional Service Pack 2										
Minstekrav til systemet	Windows® 2000 Server (med nyeste Service Pack), 2000 Professional (med nyeste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® III/AMD Athlon™, 1,5 GHz eller høyere; 1 GB minne per skriver; 40 GB harddisk; 1280 x 768, 16-bits fargeskjerm; DVD-stasjon										
Anbefalte systemkrav	Windows® 2000 Server (med nyeste Service Pack), 2000 Professional (med nyeste Service Pack), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® IV, 2,5 GHz eller høyere; 1 GB minne per skriver; 120 GB Serial ATA-harddisk; 1280 x 768, 16-bits fargeskjerm; DVD-stasjon										
Strøm	Krav: Skriver: Inngangsspenning: 100 til 120 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 1,3 amp; 230 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz, +/- 1 Hz, 0,75 amp; varmelement: 100 til 120 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 9,5 amp; 230 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 5,0 amp. Forbruk: Skriver: Maks. 150 watt; skriver med aktivt varmelement: Maks. 1350 watt										
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 2846 x 830 x 1255 mm. Med emballasje: 2960 x 980 x 930 mm										
Vekt	Uten emballasje: 217 kg. Med emballasje: 321 kg										
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30 °C. Fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 30 til 70 % RF. Lagringstemperatur: 5 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 80 % RF. Lydtrykk: LpAm 7 dB(A)										
Sertifiseringer	Oppfyller kravene i klasse A, inkludert EU (EMC-direktivet), USA (FCC-reglene), Canada (DoC), Australia (ACA), New Zealand (MoC), Japan (VCCI), Korea (MIC), Taiwan (BSMI). Overholdelse av forskrifter: Oppfyller IEC 60950, inkludert EU LVD- og EN60950, CSA-sertifisert for USA og Canada, Mexico NYCE, Argentina, IRAM, Singapore PSB, Russland VNIIS										
Garanti	Ett års garanti										

<http://www.hp.no> <http://www.hp.com/go/designjet>



Publisert i EMEA 01/07 4AA0-9493NOE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet

