

Hub USB 4 ports - En métal - USB-A vers 3 ports USB-A et 1 port USB-C - USB 3.0

Product ID: HB30A3A1CST



Ce hub USB 3.0 à 4 ports transforme le port USB-A de votre ordinateur portable ou de bureau en deux ports USB-A standard, un port de charge rapide USB-A et un port USB-C™. Vous pouvez également étendre la portée de vos appareils USB en utilisant ce hub comme répéteur intermédiaire.

Connectez plus d'appareils rapidement et facilement

Ce hub 4 ports est conçu pour accéder facilement aux ports lorsqu'il est monté ou installé sur votre bureau. Les ports du hub sont suffisamment éloignés les uns des autres pour brancher ou débrancher facilement vos appareils USB, sans avoir à déconnecter d'autres appareils des ports voisins.

Grâce aux ports USB 3.0 supplémentaires, vous pouvez augmenter votre productivité et connecter plus de périphériques à votre ordinateur, ou simplement éviter de devoir échanger les périphériques connectés à votre ordinateur portable à cause d'un nombre de ports limité. Le port USB-C est idéal pour connecter les nouveaux appareils USB-C, comme un disque USB-C externe, au port USB-A traditionnel de votre ordinateur.

Il est idéal pour les professionnels des IT et pour toutes les personnes qui ont besoin de brancher et de débrancher régulièrement leurs appareils.

Profitez d'une installation à votre convenance

Ce hub est l'accessoire idéal pour un ordinateur portable ou de bureau grâce à son boîtier en métal solide qui peut résister à l'usure d'une utilisation quotidienne.

Le support mural inclus vous permet de le fixer par exemple à un bureau ou sur un mur, pour mieux répondre à vos besoins.

Chargez et synchronisez vos appareils mobiles

Le port de charge rapide du hub vous garantit que votre smartphone ou votre tablette soient complètement rechargés et prêts à servir à tout moment. Vous pouvez également synchroniser votre appareil et y accéder pendant qu'il se recharge. Le port de charge USB-A prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum, afin que vous puissiez charger plus vite votre appareil mobile que sur des ports USB traditionnels.

Le modèle HB30A3A1CST bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installation là où les ports USB 3.0 doivent être montés sur une surface de manière sécuritaire, notamment sur un mur ou sous un bureau
- Optimisez et étendez les capacités de connexion de votre MacBook, Ultrabook, ordinateur portable ou de bureau
- Peut être déployé dans les espaces de bureau partagés pour offrir l'accès à un hub USB à plusieurs périphériques

Spécifications techniques

- Options de montage flexibles grâce à un support de fixation murale ou de bureau inclus
- Connectez un périphérique USB-C via un port USB-A traditionnel
- Ajoutez des ports USB-C et USB-A à votre ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacBook ou Chromebook™ équipé de ports USB-A
- Prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2 et fournit une alimentation de 2,4 A au maximum via le port de charge USB-A
- Les ports USB-A sont rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et 1.1 plus anciens
- Boîtier en métal de qualité industrielle
- Bouton d'alimentation marche/arrêt intégré
- Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
- Tous les ports sont conformes à la norme USB 3.0 avec des vitesses de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s

Matériel	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Non
	ID du chipset	Realtek - RTS5411
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	4
	Normes de l'industrie	Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 Le port de charge USB-A fournit une alimentation de 2,4 A au maximum USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Oui
	Port(s) appareil USB-C	Oui
	Type de bus	USB 3.0
Performance	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Femelle 1 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
	Configurations du système et du câblage	Ports USB Type-A disponibles - USB 3.0 (5 Gb/s)
	Remarque	Le port USB Type-C gère uniquement les données. La technologie USB 3.0 est également connue sous le nom d'USB 3.1 Gen 1. Cette norme de connectivité offre des vitesses pouvant atteindre 5 Gb/s. Ce hub ne prend pas en charge le DP Alt Mode ni la norme USB Power Delivery.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation 4 - Connexion de port de hub
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	24
	Courant de sortie	2A

	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Température de stockage	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	26 mm [1 in]
	Largeur du produit	60 mm [2.4 in]
	Longueur de câble	1000 mm [39.4 in]
	Longueur du produit	100 mm [3.9 in]
	Poids du produit	200 g [7.1 oz]
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Aluminium
Informations d'emballage	Poids brut	300 g [10.6 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0
		1 - adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Câble USB-A vers USB-B
		2 - pieds en caoutchouc
		2 - Supports de fixation
		4 - Vis de montage
		1 - guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis