

## Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Ladrón USB Tipo-A a 1x USB-C y 3x USB-A - Hub Comercial USB de Metal - USB 3.1/3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Autoalimentado - de Carga Rápida BC 1.2 - Resistente/Instalable

### ID del Producto: HB30A3A1CST

Este concentrador USB 3.0 de 4 puertos convierte el puerto USB-A de su ordenador portátil o de sobremesa en dos puertos USB-A estándar, un puerto USB-A de carga rápida y un puerto USB-C™. También puede extender el rango de sus dispositivos USB mediante el uso de este concentrador como repetidor de punto medio.

Este concentrador de 4 puertos está diseñado para facilitar el acceso a los puertos, cuando el concentrador está instalado o colocado sobre su escritorio. Los puertos del concentrador guardan suficiente distancia entre sí para que resulte fácil conectar o desconectar los dispositivos USB, sin tener que desconectar otros dispositivos de los puertos adyacentes.

Los puertos USB 3.0 adicionales permiten aumentar su productividad y conectar más dispositivos a su ordenador, o simplemente evitar las molestias de intercambiar dispositivos por el limitado número de puertos de su ordenador portátil. El puerto USB-C es ideal para la conexión con nuevos dispositivos USB-C, como una unidad de disco duro externo USB-C, con un puerto USB-A tradicional de su ordenador.

Solución perfecta para profesionales de informática o cualquier usuario que requiera la conexión y desconexión frecuente de sus dispositivos.

Este concentrador es el accesorio perfecto para un ordenador portátil o una estación de trabajo de sobremesa, gracias a su duradera caja de metal resistente a los desgastes propios del uso a diario.

El soporte para montaje en pared le permite instalar el concentrador en una superficie, como un escritorio o una pared, para adaptarse mejor a sus requisitos.

Con el puerto disponible de carga rápida, este concentrador puede ayudarle a garantizar que su tablet o smartphone se cargará y estará listo para su uso cuando lo necesite. También puede sincronizar y acceder a su dispositivo mientras se carga. El puerto USB-A es compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2, y ofrece 2,4 amperios de alimentación, a fin de poder cargar sus dispositivos móviles más rápidamente que lo que permiten los puertos USB convencionales.

El modelo HB30A3A1CST está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instalación en espacios en que los puertos USB 3.0 deben quedar montados de forma segura sobre una superficie, como una pared o un escritorio
- Actualice y expanda la capacidad de conexión de su MacBook, Ultrabook, ordenador portátil o de

sobremesa

- Instale en entornos de oficina compartida para proporcionar acceso a un concentrador USB para varios dispositivos

## Características

- **CONCENTRADOR USB 3.0 DE 4 PUERTOS:** Expanda la conectividad de un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB Type-A, agregándole 3x puertos USB-A y 1x puerto USB-C, mediante este concentrador adaptador SuperSpeed 5Gbps USB 3.1/3.2 Gen 1; incluye cable anfitrión USB-A (1m)
- **CARGUE Y SINCRONICE:** Incluye fuente de alimentación con 24W (compartidos entre todos los puertos); concentrador USB autoalimentado, con puerto USB-A dedicado (DCP), el cual proporciona hasta 12W (BC 1.2); cargue un dispositivo con o sin que esté conectado un ordenador
- **APTO PARA MONTAJE:** Mediante el uso del soporte de montaje incluido, este concentrador metálico compacto resulta ideal para entornos comerciales; es posible instalarlo en una pared o escritorio mediante tornillos; incluye patas de goma que se adhieren mejor a la superficie
- **DISEÑO INTELIGENTE:** Desconecte fácilmente todos sus dispositivos, a través del botón principal de encendido del concentrador; indicadores LED permiten saber el estado de la alimentación; fácil acceso a los puertos, gracias a la ubicación superior de los puertos USB-A y en el panel lateral del puerto USB-C
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Resistente concentrador USB independiente del OS, funciona con Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; compatible con USB 3.0/2.0; compatible con unidades de memoria SSD/USB, teclados, ratones, cámaras web, escáneres, impresoras
- Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
- Conecte un dispositivo periférico USB-C a través de un puerto USB-A convencional
- Agregue puertos USB-C, así como USB-A a su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil o de sobremesa equipado con puerto USB-A
- Todos los puertos son compatibles con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	Sí
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga	Sí

rápida

Cantidad de Puertos 4

Interfaz USB 3.0

Tipo de Bus USB 3.0

Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB <br/> El puerto de carga USB-A ofrece hasta 2,4 amperios de potencia <br/> USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5411

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps

Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s

---

#### Conector(es)

Conector A USB Type-B (9 pines) USB 3.0

Conector B USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)

---

#### Software

Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required

---

#### Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables Puertos USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)

Nota El puerto USB Type-C es solo para datos. <br/> USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. <br/> El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la entrega de potencia por USB.

---

#### Indicadores

Indicadores LED Alimentación



Conexión en puerto del concentrador

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	24

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	de Escritorio
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	3.9 in [100.0 mm]
Ancho del Producto	2.4 in [60.0 mm]
Altura del Producto	0.9 in [24.0 mm]
Peso del Producto	4.8 oz [135.0 g]



---

Información  
de la Caja

Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Ancho de la Caja	3.9 in [98.0 mm]
Altura de la Caja	3.7 in [95.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	18.9 oz [535.0 g]

---

Contenido de  
la Caja

Incluido en la Caja	Concentrador USB 3.0
	Guía rápida de inicio
	adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	Patas de Goma
	Soportes de montaje
	Cable USB-A a USB-B
	Tornillos de montaje

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

