

PHILIPS

สวิตช์หรี่ไฟ

Hue

การติดตั้งแบบไร้สาย

เข้าถึงฉากของแสงสว่างได้ง่าย

การหรี่ไฟแบบนุ่มนวล

ใช้เป็นรีโมทคอนโทรล

8718696752029



ควบคุมแสงไฟของคุณ

พัฒนาระบบของคุณด้วยสวิตช์หรี่ไฟ Philips Hue และเพลิดเพลินกับการหรี่แสงอย่างราบรื่นแบบไร้สาย สวิตช์ทำงานเป็นสวิตช์ผนังและตัวหรี่ไฟปกติ ติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการโดยใช้สกรูหรือเทปกาวที่ด้านหลังของสวิตช์

ควบคุมง่าย

- ใช้เป็นรีโมทคอนโทรล
- หรี่ไฟคอมไฟ Philips Hue ของคุณ
- ติดตั้งในที่ที่สำคัญ
- ไร้สาย - ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- สลับไปมาระหว่างเฉดสี
- จำเป็นต้องใช้ Philips Hue Bridge


ไฮไลต์

ใช้เป็นรีโมทคอนโทรล




หยิบรีโมทและใช้งานได้ทุกที่ที่คุณต้องการเพื่อความสะดวกสบายของคุณ ชุดควบคุมของสวิตช์เป็นแม่เหล็กและสามารถถอดออกจากแท่นได้

หรี่ไฟโคมไฟ Philips Hue ของคุณ




เมื่อใช้สวิตช์หรี่ไฟ Philips Hue คุณสามารถปรับการตั้งค่าความสว่างขึ้นลงตามที่คุณต้องการได้อย่างราบรื่น

ติดตั้งที่ใดก็ได้



สวิตช์หรี่ไฟ Philips Hue จะทำงานเป็นสวิตช์ผนังและตัวหรี่ไฟปกติ คุณสามารถติดตั้งไว้ที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการโดยใช้สกรูหรือเทปขาวที่ด้านหลังของสวิตช์

ไร้สาย - ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่




สวิตช์หรี่ไฟของ Philips Hue ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

สลับไปมาระหว่างเฉดสี



เมื่อใช้สวิตช์หรี่ไฟด้วย Philips Hue white ambiance หรือผลิตภัณฑ์ Philips Hue white ambiance และ Philips Hue color ambiance คุณสามารถใช้ปุ่มเปิดเพื่อสลับไปมาระหว่างสูตรแสงสว่าง 4 แบบหรือใช้ Philips Hue app เพื่อกำหนดเฉดสี 4 แบบที่ชื่นชอบตามที่คุณต้องการ

จำเป็นต้องใช้ Philips Hue Bridge



ผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับ Philips Hue Bridge

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: ฝาโพลีสังเคราะห์

ความชื้นในการทำงาน

- ตามสภาพแวดล้อม: 5% <H<95% (ไม่ควบแน่น)
- อุณหภูมิในการทำงาน: -10°C – 45°C

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย

- แบบพกพา: ได้

การรับประกัน

- 2 ปี: ได้

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- จำนวนปุ่มที่กำหนดเองได้: 2
- น้ำหนัก: 37
- ประเภทแบตเตอรี่: CR

หลอดไฟ

- อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ได้: ได้
- โปรโตคอลการสื่อสาร: บลูทูธ, Zigbee

สวิตช์

- รวมแบตเตอรี่: 1 x CR2450
- ปุ่มที่กำหนดเองได้: 2
- ย่านความถี่: 2400 – 2483.5 MHz
- การให้คะแนน IP: IP20
- อายุการใช้งาน: 50000 clicks
- โคมไฟสูงสุดต่อสวิตช์: 50 (จำนวนสูงสุดต่อ Bridge)
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่น้อยที่สุด: 3 ปี
- ตัวเลือกการติดตั้ง: ผนัง, แบบเคลื่อนย้ายได้
- ความลึกของสวิตช์: 11 mm
- ความสูงของสวิตช์: 92 mm
- ความกว้างของสวิตช์: 35 mm
- ความลึกของแผ่นผนัง: 14 mm
- ความสูงของแผ่นผนัง: 115 mm
- ความกว้างของแผ่นผนัง: 70 mm
- น้ำหนักรวมแผ่นผนัง: 67 g
- น้ำหนักของสวิตช์: 37 g
- Zigbee Light link: IEEE 802.15.4 Protocol
- ระยะที่น้อยที่สุดในที่ร่ม: 500 in

อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่อง

- สวิตช์หรือไฟ Hue: 1

ระบบที่รองรับ

- สามารถใช้ร่วมกับคุณสมบัติเอฟเฟกต์: Yes
- ใช้ร่วมกับ HomeKit ได้: Yes
- แอป Philips Hue: Android 10.0 ขึ้นไป, iOS 16 ขึ้นไป
- ระบบสั่งการด้วยเสียง: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Microsoft Cortana
- WiFi: Works without Wi-Fi
- ระยะเวลาการสนับสนุนที่กำหนด: Minimum of 48 months after introduction date
- จำนวนอุปกรณ์เสริมสูงสุด: 12 (with Hue Bridge)



วันที่ออก: 2025-06-06
เวอร์ชัน: 0.184

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com