



Philips GoGear  
Lettore MP3

4 GB\*

GoGEAR

SA018104S



## Più musica, audio superiore

con FullSound™ e radio FM

Il lettore MP3 ultracompatto personale Philips GoGear SA018 è dotato di tecnologia FullSound™ per una riproduzione MP3 perfetta. E per ancora più musica, è presente una radio FM... il tutto in un design elegante e accattivante in acciaio inossidabile.

### Per ascoltare al meglio la musica

- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Avvia la riproduzione casuale per cambiare l'ordine di ascolto e rimanere sorpreso ogni volta
- Fino a 12 ore di riproduzione musicale in formato MP3 e WMA e radio FM

### Facile da indossare, sempre pronto

- Piccolo ed elegante come un accessorio di moda
- Clip integrata per un'estrema praticità
- Corpo in acciaio inossidabile spazzolato: robusto ed elegante

### Riproduzione musicale semplice e intuitiva

- Basta trascinare i file musicali sul lettore senza l'uso di software
- Sistema di carica USB diretto tramite PC

# PHILIPS

Letto MP3  
4 GB\*

# Specifiche

## Audio

- Risposta in frequenza: 20-18 k Hz
- Rapporto segnale/rumore: > 84 dB
- Separazione dei canali: 45 dB
- Potenza in uscita: 2 x 2,4 mW
- THD: 0,05% a 1 kHz
- Funzioni audio avanzate: FullSound

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: 5-320 kbps
- Frequenze campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
- Frequenze campionamento MP3: 16, 32, 44,1, 48, 11,025, 22,050, 24, 8 kHz

## Supporto di memorizzazione

- Tipo memoria incorporata: NAND Flash
- Capacità memoria interna: 4 GB
- Capacità memoria musicale, MP3: Fino a 900 brani\*
- Utilizzo come memoria di massa

## Connettività

- Cuffia: 3,5 mm

## Funzioni utili

- Indicazione batteria scarica
- Funzione: Blocco tastiera
- Controllo del volume
- Firmware aggiornabile

## Accessori

- Cuffie: AY3816
- Guida rapida
- Cavo USB

## Software

- Gestione periferiche: per ripristinare e aggiornare

## Specifiche ecologiche

- Prodotto in lega privo di piombo

## Requisiti di sistema

- SO PC: Windows 2000 / XP / Vista
- Connessione a Internet: Sì (per l'accesso ai documenti di assistenza aggiornati, ai manuali, al firmware futuro e per gli aggiornamenti software del PC)
- USB: Porta USB libera

## Alimentazione

- Durata della batteria interna: Fino a 12 ore
- Tipo di batteria: polimero di litio
- Ricaricabile: Sì, tramite USB

## Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 47 x 13 x 23 mm
- Tipo di imballaggio: Confezione Jewel

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 5
- Bande del sintonizzatore: FM

SA018104S/02

# In evidenza

## FullSound™

L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.



Data di rilascio  
2014-09-26

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 000 60539  
EAN: 87 12581 52812 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La capacità di memorizzazione è calcolata in base a brani di 4 minuti e codifica WMA da 64 kbps o MP3 da 128 kbps.

\* La velocità di trasferimento effettiva può variare a seconda del sistema operativo e della configurazione software in uso.

\* 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità effettiva di memorizzazione sarà inferiore.

\* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.

\* Da Philips