

Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

Product ID: SV231DD2DUA



Lo switch KVM Dual DVI USB a due porte SV231DD2DUA consente a due PC dotati ognuno di porte Dual DVI di condividere due monitor, un microfono e altoparlanti, una tastiera e un mouse nonché altre due periferiche USB.

Soluzione ideale per designer grafici, disegnatori CAD/CAM o istituti scolastici e finanziari, lo switch KVM doppio monitor consente di commutare immediatamente tra PC con doppio display DVI con un semplice tasto mantenendo livelli di qualità video professionali su entrambe i monitor. Lo switch Dual DVI è dotato inoltre di hub USB integrato che consente di collegare periferiche USB 2.0 quali unità thumb, dischi rigidi esterni o webcam condividendole tra sistemi collegati ed eliminare la necessità di dover acquistare periferiche doppie.

Nota: Questo switch KVM supporta solo i segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Il doppio controllo di sistema a partire da una singola workstation utente con schede video Dual Head permette di aumentare la produttività in ufficio
- Controllo di due computer con Dual display a partire da una singola postazione periferica (tastiera, mouse e due monitor)
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM e multischermo
- L'hub USB 2.0 integrato e le porte Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB

Features

- Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 (DVI-Digital)
- Condivisione di periferiche mediante hub USB 2.0 (unità thumb, dischi rigidi esterni, webcam e così via)
- Allarme sonoro di conferma commutazione
- Commutazione combinata o indipendente delle porte audio
- Funzione EDID per facilitare la commutazione tra computer grazie alla memorizzazione delle impostazioni di monitoraggio nella console KVM
- Supporta tutti i sistemi operativi USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS e così via)
- Robusto case in metallo, adatto anche per ambienti estremi
- Conforme allo standard TMDS per supportare emulazione DDC2B e HDCP per la protezione dei contenuti digitali
- Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	2
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DVI
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	MTBF	144000 Ore
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Supporto DVI	Sì - Single Link
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i	Connettori host	2 - USB B (4 pin) Femmina
		4 - DVI-I (29 pin) Femmina
		4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Interfacce console	2 - DVI-I (29 pin) Femmina
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
		4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Nota	Questo switch KVM supporta solo segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
		4 - Verde - Host online, Rosso - Host selezionato
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso

	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2.2 in [5.7 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	6.3 in [16 cm]
	Lunghezza prodotto	6.4 in [16.3 cm]
	Peso prodotto	27.5 oz [779 g]
	Profondità prodotto	3.9 in [100 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Package Height	2.8 in [72 mm]
	Package Length	7.7 in [19.6 cm]
	Package Width	11.5 in [29.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - KVM doppio DVI due porte
		1 - Piedini in gomma
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale utente

Product appearance and specifications are subject to change without notice.