

Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536

StarTech ID: SV431DD2DUA



El Conmutador KVM DVI Dual USB de cuatro puertos, SV231DD2DUA permite que cuatro computadoras, dos con salida de video DVI dual, compartan dos monitores, un micrófono y un par de parlantes, un teclado, un ratón y otros dos periféricos USB.

El Conmutador KVM DVI Dual USB constituye una solución ideal para diseñadores gráficos, diseñadores CAD/CAM así como para instituciones educativas y financieras, ya que permite alternar en forma instantánea entre computadoras con pantalla DVI dual con tan sólo presionar un botón, manteniendo la calidad de vídeo de nivel profesional en ambos monitores. El conmutador DVI Dual también dispone de un concentrador USB integrado que permite compartir periféricos USB 2.0, tales como lector de huellas digitales, discos duros externos o cámaras web, entre los sistemas conectados – eliminando el gasto de periféricos por duplicado.

Importante: Si bien el KVM soporta DVI-I (modo analógico) y DVI-D (sólo digital), ambos PCs fuente deben proporcionar el mismo tipo de salida de señal para una correcta conmutación. Se recomienda, en la medida de lo posible, utilizar cables DVI-D en todas las conexiones de ordenadores a KVM y de KVM a Consolas. En caso de necesitar ayuda para identificar su fuente, comuníquese con nuestro centro de soporte técnico.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Applications

- Control de cuatro sistemas para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario con tarjetas de vídeo de doble entrada aumentando la productividad laboral
- Permite controlar hasta cuatro computadoras multimedia de doble pantalla con un único conjunto de periféricos para la consola (Teclado, Ratón, y dos Monitores)
- Ideal para instituciones financieras/bancarias, aplicaciones multimedia, industrias que emplean aplicaciones CAD/CAM y múltiples pantallas así como para diseñadores gráficos
- Concentrador USB 2.0 integrado y puertos de micrófono/audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos computadoras y compartir periféricos USB

Features

- Botones pulsadores en el panel frontal y teclas de acceso directo para facilitar la conmutación
- Soporta resoluciones de hasta 2048x1536 (Analógica) y 1920x1200 (digital)
- Un concentrador USB 2.0 para compartir periféricos (lectores de huellas digitales, discos duros externos, cámaras web, etc.)
- Señal sonora para confirmar la conmutación de puertos
- Conmutación combinada o independiente de los puertos de audio
- Retención EDID – elimina los inconvenientes que se producen al alternar entre computadoras ya que el KVM “recuerda” las configuraciones del monitor
- Soporta todos los sistemas operativos que admiten USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
- Robusto chasis de metal para utilizar en entornos severos
- Compatible con TMDS para admitir emulación DDC2B y HDCP para la protección de contenido digital
- Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Cables Incluidos	No
Cantidad de Puertos KVM	4
Montaje en Rack	Optional
Plataformas Admitidas	USB
Sistema En Cascada	No
Soporte de Audio	Yes
Soporte de Pantalla Doble	Yes
Tipo de Video PC	DVI
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Yes
Resolución Analógica Máxima	2048x1536 @85Hz
Resolución Digital Máxima	1920x1200 @60Hz
Soporte DVI	Yes - Single Link
Soporte para Selección de Puertos	Push Button and Hotkeys
Conectores del Host	4 - USB B (4 pin) Hembra
Conectores del Host	8 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Conectores del Host	8 - DVI-I (29 pin) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	2 - DVI-I (29 pin) Hembra
Interfaz(ces) de Consola	4 - USB A (4 pin) Hembra
Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
Indicadores LED	4 - Verde - Host Online, Rojo - Host Seleccionado
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	1.5A
Corriente de Entrada	0.8A
Polaridad Central	Positive
Tensión de Entrada	110 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Tipo de Enchufe	M
Humedad	HR 90%

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Altura del Producto	2.4 in [60 mm]
Ancho del Producto	8.7 in [220 mm]
Color	Black
Peso del Producto	44.2 oz [1253 g]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
Tipo de Gabinete	Steel
Peso (de la Caja) del Envío	4 lb [1.8 kg]
Incluido en la Caja	1 - KVM USB DVI Dual de 4 Puertos
Incluido en la Caja	4 - Patas de goma
Incluido en la Caja	1 - adaptador universal de alimentación (EUA/UE/RU/AU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

