

DVI VGA KVM-switch för dubbla skärmar USB med 4 portar, audio & USB 2.0-hubb

StarTech ID: SV431DDVDUA



SV431DDVDUA DVI VGA KVM-switchen med 4 portar för dubbla skärmar låter dig kontrollera 4 datorer med dubbla skärmar med en enda uppsättning av USB-mus och -tangentbord.

Denna KVM-switch med dubbel vy ger 1 VGA- och 1 DVI-I-port för video med hög upplösning per datoranslutning samt möjlighet till audioväxling mellan anslutna datorer.

DVI/VGA KVM-switchen har en integrerad 2 portars USB-hubb som låter USB 2.0-tillägg delas mellan anslutna datorer och har en kompakt design och ett stabilt metallchassi för hållbar prestanda.

OBSERVERA: Både DVI-I (analog) och DVI-D (digital) stöds av KVM men källdatorn måste ge samma signal om switching ska fungera. När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar. Vid behov, kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera källan.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Hyllmontera din KVM-switch

Om du vill montera denna KVM-switch till din serverhylla har StarTech.com ett 1U hyllmonteringsfäste (säljs separat) som gör om denna KVM till en hyllmonterbar KVM.

Applications

- Perfekt lösning för stationära datorer, arbetsstationer och servrar med både digitala VGA- och DVI-portar och låter användaren utnyttja dubbelskärmarna till fullo
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, ingenjörer, multimedia-designers och industrier som använder CAD/CAM samt där dubbla skärmar med hög upplösning behövs
- Lämplig för omgivningar med elektromagnetisk störning, baserad på stabil metalldesign
- Mångsidigt stöd för konfigurationer där en maskin har DVI % VGA och den andra har VGA & VGA (med tillgängliga adaptrar)

Features

- Direkt kanalval och användning med knapp på frontpanelen och genvägscommandon på tangentbordet
- Stöder maximal digital upplösning på 1920x1200 och analog på 1920x1440; Den rekommenderade upplösningen är 1920x1200
- OS-oberoende (ingen mjukvara eller drivrutin behövs)
- Oberoende USB 2.0-hubb och audio-switching
- Fullt stöd för plug-and-play-tillägg
- Stabila chassin helt i metall för tuffa miljöer
- LED-skärm visar portens status
- USB-tangentbord och -mus plus ytterligare två USB 2.0-tillägg kan delas mellan upp till två datorer
- Tonindikator för datorväxling
- Valbara tidsintervall för auto scan
- Bakre knapp för justering av videostyrka
- HDCP-kompatibel
- Stöder DDC2B-emulering och EDID-genomströmning, vilket låter skärmadaptern känna igen och autokonfigurera skärmar för att matcha skärmegenskaperna
- Stöder dubbelskärmar/plattskärmar [1 x DVI + 1 x VGA]

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Audio	Ja
Flera skärmar	Ja
Hyllmonterbar	Valfri
Kedjekoppling	Nej
KVM-portar	4
Medföljande kablar	Nej
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI+VGA
DVI-stöd	Ja - Single Link
Hot-Key Selection	Ja
IP-kontroll	Nej
Maximal analog upplösning	1920 x 1400
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Konsolgränssnitt	1 - DVI-I (29-stifts) Hona
Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Konsolgränssnitt	4 - USB A (4-stifts) Hona
Värdkontakter	4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona
Värdkontakter	4 - DVI-I (29-stifts) Hona
Värdkontakter	4 - USB B (4-stifts) Hona
Värdkontakter	4 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona
OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Obs.	Även om KVM:en stödjer både DVI-I (analogt läge) och DVI-D (digitalt läge) måste båda källdatorerna sända samma signaltyp för att växlingen ska fungera korrekt. När det är möjligt rekommenderar vi att använda DVI-D-kablar till alla PC-datorer till KVM och KVM till enhetsanslutningar. Kontakta teknisk support för hjälp med att identifiera källtypen.
LED-indikatorer	1 - Grön – ström
LED-indikatorer	2 - Grön - Dator identifierad

LED-indikatorer	2 - Röd - Dator-indikator
Inspänning	110 ~ 240 AC
Inström	0.8A
Kontakttyp	M
Polaritet på mittpol	Positiv
Power Source	AC-adapter medföljer
Utspanning	12 DC
Utström	1.5A
Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	80% RH
Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktbredd	8.7 in [220 mm]
Produktdjup	5.1 in [130 mm]
Produkthöjd	2.4 in [60 mm]
Produktlängd	6.4 in [163 mm]
Produktvikt	43.6 oz [1236 g]
Fraktvikt (förpackning)	4 lb [1.8 kg]
Ingår i paketet	1 - Fyra portars KVM-switch
Ingår i paketet	4 - möbeltassar
Ingår i paketet	1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
Ingår i paketet	1 - Instruktionsbok

Certifications, Reports and Compatibility

 **RoHS Compliant**
Available

