

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

Product ID: SV231DDVDUA



Lo switch KVM per doppio monitor (DVI+VGA) a 2 porte SV231DDVDUA offre una soluzione completa di commutazione multimediale, per gestire due computer dotati di porta Dual Display, a partire da una singola postazione USB comprendente mouse e tastiera.

Grazie al supporto per le interfacce video ad alta risoluzione, lo switch KVM doppio monitor offre una connessione VGA (analogica) e una porta DVI-I per computer nonché la possibilità di commutazione audio tra computer collegati.

Offrendo versatilità praticamente in qualsiasi applicazione, lo switch KVM DVI/VGA è dotato di hub USB a 2 porte integrato per collegare periferiche USB 2.0 e condividerle tra i computer collegati, eliminando la necessità di acquistare dispositivi doppi.

Adatto per qualsiasi postazione di lavoro, lo switch KVM doppio monitor offre un design KVM desktop compatto ed è dotato di un resistente chassis in metallo che consente di garantire prestazioni durature.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione perfetta per computer desktop, workstation e server con porte VGA e DVI-Digital, per sfruttare al meglio le configurazioni con doppio monitor
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM e doppio schermo ad alta risoluzione
- Adatto per ambienti con interferenze elettromagnetiche, grazie al resistente case in metallo
- Supporto versatile per configurazioni comprendenti una macchina DVI e VGA e un'altra VGA e VGA (con adattatori)

Caratteristiche

- Selezione diretta canale e funzionamento mediante tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera
- Supporta una risoluzione massima di 1920 x 1200
- Commutazione audio indipendente o contemporanea
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporto completo per periferiche Plug-and-Play
- Robusto case in metallo, adatto anche per ambienti estremi
- Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte
- Tastiera e mouse USB oltre a due periferiche USB aggiuntive che possono essere condivise tra due computer
- Allarme sonoro di indicazione commutazione tra computer
- Intervalli di tempo selezionabili per l'autoscansione
- Tasto posteriore di regolazione video
- Conforme allo standard HDCP
- Supporto emulazione DDC2B ed EDID per consentire all'adattatore del display di riconoscere e configurare automaticamente la risoluzione del display
- Supporta display doppio monitor/schermo piatto [1 x DVI + 1 x VGA]

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	2
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DVI+VGA
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	MTBF	64,691 Hours
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
	Supporto DVI	Sì - Single Link
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i	Connettori host	2 - DVI-I (29 pin) Femmina 2 - USB B (4 pin) Femmina 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Interfacce console	1 - DVI-I (29 pin) Femmina 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali	Nota	Questo switch KVM supporta solo segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.
Indicatori	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione

		2 - Rosso - Indicatore PC
		2 - Verde - PC rilevato
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	57 mm [2.2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	160 mm [6.3 in]
	Lunghezza prodotto	163 mm [6.4 in]
	Peso prodotto	750 g [26.5 oz]
	Profondità prodotto	100 mm [3.9 in]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.2 kg [2.7 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a due porte
		4 - piedini
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.