

Consola KVM de Montaje en Rack - Teclado QWERTY - KVM para Rack de Servidores de 1 puerto VGA con Monitor LCD de 17" - Switch KVM 1U con Cables y Hardware - USB - MTBF 50000

ID del Producto: RKCONS1701



Esta consola de montaje en rack de un solo puerto ofrece, además de un control centralizado de su PC, servidor, o conmutador KVM; fácil acceso a su sistema conectado. Además, no ocupa casi espacio, ya que se monta en un rack o gabinete de servidor usando solo 1U de espacio de rack.

La consola de montaje en rack de 1U cuenta con un teclado integrado, un panel táctil para un control intuitivo y una pantalla LCD de 17 pulgadas que admite resoluciones de hasta 1280x1024. </ p>

Esta consola KVM de un solo puerto incluye todo lo que necesita para configurarla nada más sacarla de la caja:

- 1 cable VGA KVM
- Carriles de montaje
- Tornillos y tuercas enjauladas M5

La consola en rack cuenta con un módulo KVM de un solo puerto, que se puede conectar directamente a un servidor o PC, o a un conmutador KVM para acceder a varios sistemas. El módulo KVM le ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores ya existente.

Las consolas para rack proporcionan opciones de control cómodas y montadas en rack para servidores individuales o salas de servidores completas. Las consolas KVM incluyen una pantalla LCD, un teclado y un trackpad, y todo esto deslizándose en 1U de espacio de rack. El modelo RKCONS1701 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con asistencia técnica gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle un único sistema o docenas de ordenadores conectados por KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidores
- Gestione los servidores montados en el armario y los conmutadores KVM

Características

- **DISEÑO FLEXIBLE:** Este cajón de consola KVM para montaje en rack funciona con todas las marcas y modelos de conmutadores KVM que admiten interfaces VGA y USB y se desliza cómodamente en el rack del servidor cuando no se utiliza
- **INTERFACES VERSÁTILES:** Monitor de montaje en bastidor con pantalla TFT de matriz activa de 17" y 1280 x 1024 LCD | Altura de 1U | Teclado completo de 99 teclas con teclado numérico + Trackpad | Soporta VGA y USB | Fuente de alimentación integrada
- **MÁXIMA DURABILIDAD:** Cuenta con un diseño de carcasa de acero duradero y carriles que soportan un uso frecuente, clasificado para trabajar en entornos de 0 a 40 deg. C y un MTBF de 50.000 horas
- **PROBADO Y COMPROBADO:** Nuestras consolas KVM están respaldadas por una garantía de 2 años con soporte técnico multilingüe 24/5 con sede en Norteamérica, y soporte técnico gratuito durante la vida útil del producto
- **Colección KVM:** Puede adquirirse con KVM integrado de 8 puertos (RKCONS1708K) o de 16 puertos (RKCONS1716K) o utilizarse con los conmutadores KVM para empresas de StarTech.com: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Sistema de Bloqueo	No
Soporte de Audio	No

Tamaño de Pantalla	17in
Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
Cantidad de Puertos KVM	1
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	Sí
Cables Incluidos	Sí

Rendimiento

Control IP KVM	No
Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Relación de Aspecto	5:4
Tiempo de Respuesta	5ms
Relación de Contraste	1000:1
Brillo	250 cd/m ²
Profundidad de Color	Colores de 8 bits, 16,7 M
Soporta Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Ángulo de Visión	170° (H), 160° (V)
Cantidad Máxima de Usuarios	1
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Conectores del Host	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
---------------------	--

Observaciones /
Requisitos

Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - indicador LED de encendido / estado
-----------------	---

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Includido	International Power Cords
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5A
Consumo de Energía	13W

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR de 10% a 80%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	6ft
Longitud del Producto	18.5 in [47.1 cm]
Ancho del Producto	17.6 in [44.8 cm]
Altura del Producto	1.7 in [4.2 cm]
Peso del Producto	25.6 lb [11.6 kg]



Profundidad Máxima de 31.1 in [79 cm]
Montaje

Profundidad Mínima de 17.7 in [45 cm]
Montaje

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	30.1 in [76.5 cm]
Ancho de la Caja	24.2 in [61.5 cm]
Altura de la Caja	7.3 in [18.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	37.8 lb [17.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Consola KVM
	1 - Cable KVM
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tornillos M5
	5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	2 - carriles de montaje
	1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

