

# Interrupor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador

Product ID: VS440HDMI



El Conmutador/ Divisor de Vídeo/Audio HDMI Matrix 4x4 (con Audio y RS232), VS440HDM permite compartir hasta 4 entradas HDMI o DVI (con adaptadores HDMI a DVI - no incluidos) diferentes, con su audio correspondiente, entre 4 pantallas o proyectores independientes.

Con un conveniente botón frontal y control RS232 del software de PC este conmutador de matriz permite activar cada entrada y el audio correspondiente de forma individual, posibilitando que distintas fuentes A/V puedan enviar señales a cada una de las pantallas o bien, que una misma fuente pueda enviar señales a varias pantallas ofreciendo máxima flexibilidad y control.

El conmutador ofrece una pantalla LCD en el panel frontal para monitorear el estado de las conexiones, además de un control remoto y un módulo extensor IR para facilitar el manejo a distancia. Diseñado para proporcionar máxima funcionalidad y a la vez ahorrar espacio, el Conmutador HDMI Matrix se puede utilizar como solución autónoma o se puede instalar en rack mediante las orejetas de montaje suministradas. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Pruebas, Centros de Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de Video (DVB)
- Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales que requieren conectar más de un reproductor de medios o PC
- Ideal para entornos educativos posibilitando a los estudiantes ver la pantalla del instructor durante una demostración y volver a sus respectivas pantallas una vez finalizada la misma
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Permite controlar totalmente sus fuentes A/V y pantallas/proyectores – seleccione la fuente que desee para cada pantalla

### Features

- El software incluido permite almacenar hasta 4 combinaciones de pantallas distintas
- Posibilita que cuatro PCs/Reproductores de Medios proporcionen video a cuatro pantallas
- Permite el almacenamiento y la recuperación de una combinación de pantallas usando los botones del panel frontal
- Soporta conexión a pantallas DVI usando adaptadores HDMI a DVI (se venden aparte)
- Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar
- Compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
- Longitud máxima del cable 10m (32 pies)
- LCD en el panel frontal para monitorear fácilmente el estado de las conexiones
- Incluye control remoto y módulo de extensión IR
- Interfaz RS232 para el control de PC

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cableado	HDMI
	Cantidad de Puertos	4
	Montaje en Rack	Yes
	Soporte de Audio	Yes
<b>Rendimiento</b>	Ancho de Banda	225MHz
	Longitud Máxima del Cable	32.8 ft [10 m]
	Pantalla Plana Soportada	Yes
	Resoluciones Admitidas	1920x1200 or 1080p
<b>Conector(es)</b>	Conector A	4 - HDMI (19 pin) Hembra
	Conector B	4 - HDMI (19 pin) Hembra
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Hembra
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5A
	Consumo de Energía	18
	Corriente de Entrada	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	0~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	1.7 in [42 mm]
	Ancho del Producto	7.3 in [185 mm]
	Color	Black
	Longitud del Producto	17.3 in [440 mm]
	Peso del Producto	5.2 lb [2.4 kg]
	Tipo de Gabinete	Steel

<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	6.9 lb [3.1 kg]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Conmutador Selector HDMI Matrix 2 - Soportes para Montaje en Rack 1 - Cable RS232 1 - Control Remoto IR 6 - Tornillos para los soportes del montaje en rack 1 - Adaptador universal de alimentación (EE.UU./RU/UE/AU) 1 - CD del Software de Instalación 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.