

USB till Dual DisplayPort-adapter - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

Product ID: USB32DP24K60



Denna USB till dubbel DisplayPort-adapter gör att du kan lägga till två 4K 60 Hz DisplayPort-skärmar till din Windows®- eller Mac-dator.

Skapa en dubbel 4K 60 Hz arbetsstation

Adaptern gör att du kan använda en enda USB 3.0-port på din bärbara dator för att sända dubbel 4K-upplösning vid 60 Hz till två oberoende bildskärmar. Anslut bara adaptern till en USB 3.0-port (5 Gbps) på ditt Windows- eller Mac-system och anslut dina DisplayPort-bildskärmar till adaptern.

Med adaptern kan du njuta av bildkvaliteten med Ultra HD-video över flera skärmar, även om ditt system inte har inbyggt stöd för 4K-videoutgång.

Maximera din skärmyta

Med två UHD 4K-skärmar kan du arbeta mer effektivt och uppnå mer på samma tid. Tack vare 4K-prestanda för varje skärm kan du få fyra gånger skärmutrymmet jämfört med 1080p.

Med flera skärmar kan du sända olika innehåll till varje skärm med upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz). Den dubbla DisplayPort-adaptern är idealisk för affärstillämpningar som kalkylblad, ordbehandlare och webb-läsare. Du kan multitaska och förhandsgranska olika dataobjekt på varje skärm. Du kan till exempel beräkna data på en skärm, skriva en rapport på den andra skärmen och surfa på internet på skärmen till din bärbara dator.

USB32DP24K60 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut två 4K-skärmar till ditt datorsystem
- Se stora kalkylblad eller flera dokument över flera skärmar
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, läs din e-post på en skärm och arbeta med dokument på en annan

Funktioner

- Öka produktiviteten genom att ansluta två oberoende skärmar genom en enda USB 3.0-port
- Enastående bildkvalitet med stöd för upplösningar på upp till 4096 x 2160p (60 Hz)
- Fungerar på Mac- och Windows®-datorer
- DisplayLink™ 4K Plug-and-Display-certifierad - automatisk installation och uppdatering av drivrutiner
- USB-driven prestanda - ingen extra strömkälla behövs

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950
	Minne	Type: DDR3(L) SDRAM Memory capacity: 8Gb
	Portar	2
	USB-passthrough	Nej
	Utsignal	DisplayPort
Prestanda	Allmänna specifikationer	Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadapterar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.
	Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo
	Maximal digital upplösning	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Kontakt(er)	Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hane
	Connector B	2 - DisplayPort (20-stifts) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.6 to 10.13 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS v55+
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	338 mm [13.3 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	60 mm [2.4 in]

	Produkthöjd	16 mm [0.6 in]
	Produktlängd	80 mm [3.1 in]
	Produktvikt	70 g [2.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.1 kg [0.2 lb]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-videoadapter 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.