

Gama de producto
SORACK

Tipo

RM-SR-T6
RM-SR-T6i

Modelos compatibles **SOPHOS XG 125**
SOPHOS XG 135 (REV 3)

DIMENSIONES 1.3/U

COLOR RAL 9003 White

DIMENSIONES DEL PAQUETE 80 x 520 x 270 mm

3.14 x 20.47 x 10.63 in

DIMENSIONES DEL PRODUCTO 57 x 482 x 217 mm

(alto x ancho x profundo) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque su Sophos en el rack y fíjelo con dos pernos ambos laterales del dispositivo y apriételos ligeramente.
2. Fije el cable de la fuente de alimentación al rack con la tercera brida (detalle 1). Si le desea, dos cables de los fuentes de alimentación pueden fijar en el rack.
3. Conecte los cables desde su dispositivo hasta los conectores.
Consejo: comience por la fila de abajo.
4. Coloque su SORack en el rack de 19 pulgadas.
5. Coloque la placa frontal del Rackmount.IT debajo del SORack en el rack de 19 pulgadas.
Juntos tienen una altura de 2U.



Detalle 1

Asegure una ventilación adecuada conforme a las pautas del fabricante del dispositivo de red.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Cant.	Descripción
1	SORack + RJ45 conectores + placa frontal
2	Bridas
2	Pernos M3x4mm
10	Cables - 0.5 metro



Considere el medio ambiente y reciclar si procede.

Los kits de Rackmount.IT cumplen con RoHS, están desarrollados y fabricados en los Países Bajos y están hechos con piezas de primera calidad.

En caso de problemas, póngase en contacto con su revendedor o sales@rackmount.it.

Revision 5 - 04-06-2021

La versión industrial se suministra con acoplamiento y cables blindados.

EMEA Office
Nonneveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT