



Philips
Digital Voice Tracer

2 GB

284 timers optagetid



LFH0880



Noteskrivning, når det er bedst

Alt-i-et-værktøjet til arbejde og underholdning

Den perfekte kombination af professionelle og underholdende funktioner opnås med Digital Voice Tracer 880. Digital Voice Tracer 880 optager dine tanker, ideer og noter og giver dig mulighed for at lytte til FM-radio og din yndlingsmusik.

Hurtigt og enkelt

- Ukomprimeret PCM-stereooptagelse giver CD-lignende lydkvalitet
- Ekstra stort baggrundsbelyst display giver hurtigt overblik
- Organiser dine filer på en hurtig og nem måde med fire mapper
- USB-masselagring sikrer maksimal kompatibilitet

Avanceret

- Du kan optage dine yndlingsradioprogrammer med FM-radiooptagelse
- Overfør optagelser og data i en fart via USB 2.0 med høj hastighed
- Stemmeaktiveret optagelse, så du kan tage noter uden at bruge hænderne
- Justerbar mikrofonfølsomhed giver bedre lydkvalitet

Designet til dig

- Letvægts og ergonomisk design
- Lyt til MP3- og WMA-musikafspilning
- Ekstra stor fronthøjttaler til krystallklar stemmeafspilning
- Stereoknaphulsmikrofon og øretelefoner medfølger

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Indbygget mikrofon, Mikrofonbøsning
- Linjeindgang: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 med høj hastighed

Billede/display

- Type: LCD
- Diagonal skærmstørrelse: 3,5 cm/1,5"
- Baggrundsbelysning

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelseskapacitet: 2 GB
- Indbygget hukommelse: NAND Flash
- Overensstemmelse med masselagring

Lydoptagelse

- Optageformater: MPEG-1 layer 3 (MP3), PCM
- Optagetilstande: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
- Bithastighed: 1411 kbps (PCM-tilstand), 128 kbps (SHQ-tilstand), 64 kbps (HQ-tilstand), 48 kbps (SP-tilstand), 32 kbps (LP-tilstand), 16 kbps (SLP-tilstand)
- Optagetid: 284 timer (SLP-tilstand), 142 timer (LP-tilstand), 94,5 timer (SP-tilstand), 71 timer (HQ-tilstand), 35,5 timer (SHQ-tilstand), 3,25 (PCM-tilstand)
- Samplehastighed: 44,1 kHz (PCM/SHQ-tilstand), 22 kHz (HQ-tilstand), 16 kHz (SP/LP/SLP-tilstand)
- FM-optagelse

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32 - 192 kbps
- Digital Rights Management: Understøttes ikke

Højttaler

- Indbygget højttaler: 30 mm
- Højttalertype: Rund dynamisk højttaler
- Udgangseffekt: 110 mW

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Frekvensområde: 87,5-108 MHz
- Faste stationer: 20
- Automatisk digital indstilling

Strøm

- Batterier inkluderet
- Batteritype: AAA / LR03 Alkaline
- Batterilevetid: 50 timer (SLP-tilstand)

Systemkrav

- PC OS: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X, Linux
- USB: Ledig USB-port

Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Stereoknaphulsmikrofon, hovedtelefoner, USB-kabel, halsrem, batterier, brugervejledning
- Ekstra tilbehør: Kombination af mikrofon og øretelefon, Plugin-mikrofon LFH9171, Slipsenålmikrofon LFH9173, Stereohovedtelefoner LFH2236

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 4 x 11,8 x 1,8 cm
- Vægt: 0,06 kg

Vigtigste nyheder

Stemmeaktiveret optagelse

Stemmeaktiveret optagelse er en praktisk funktion til håndfri optagelse. Når den er aktiveret, starter optagelsen automatisk, når du begynder at tale. Optagelsen slutter automatisk, når du holder op med at tale, og starter igen automatisk, når du begynder at tale igen.

Mikrofonfølsomhed

Signal/støjforholdet på den meget følsomme mikrofon er meget bedre end på standardmikrofoner. Optagefølsomheden øges (flere stemmesignaler opfanges), uden at lyd kvaliteten kompromitteres.

Stereoknaphulsmikrofon

Din Voice Tracer leveres med et letvægtsstereoheadset, der er designet, så det er behageligt at bruge i længere tid, og en retningsuafhængig stereoknaphulsmikrofon. Mikrofonens høje optagefølsomhed giver fantastisk lyd kvalitet, mens stereoheadsettet giver kraftig lyd.

Ekstra stort baggrundsbelyst display

Det ekstra store grafiske display giver dig mulighed for at se alle vigtige filoplysninger ved første øjekast, og takket være det baggrundsbelyste display kan det også lade sig gøre under dårlige lysforhold.

Optagelse af FM-radio

Lyt til dine yndlingsprogrammer, når du har lyst, så tit du har lyst. Du skal bare aktivere optagefunktionen, når du hører dine yndlingsprogrammer, så optager Digital Voice Tracer radiosignalet i MP3-format.

Nem filorganisering

Digital Voice Tracer understøtter op til 99 optagelser i hver af de fire tilgængelige mapper, så du hurtigt og nemt kan organisere dine filer.

Letvægts konstruktion

Så lille og let, at du næsten ikke lægger mærke til, at du har den med. Put den i lommen eller tasken, og tag den med overalt. Det dobbelte etui og flotte, ergonomiske design giver dig lyst til at have den med alle vegne.

USB lagringsenhed

Som USB-lagringsenhed er Voice Tracer en praktisk måde at gemme, sikkerhedskopiere og flytte filer på. Voice Tracer sluttes til en computer via en USB-forbindelse og kræver ikke særlig software for at blive installeret. Voice Tracer vises automatisk som et flytbart drev, så du simpelthen kan trække og slippe filer til og fra enheden.



Udgivelsesdato
2009-08-28

Version: 2.4.1

12 NC: 8735 088 00011
UPC: 0 37849 98352 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com