



Philips
Digital Voice Tracer

2 GB

284 timer opptakstid



LFH0880



Notering på sitt beste

Alt-i-ett-verktøyet for arbeid og fritid

Den perfekte kombinasjonen av funksjoner til arbeid og fritid kombineres i Digital Voice Tracer 880. Digital Voice Tracer 880 spiller inn tankene, ideene og notatene dine, og du kan bruke den til å lytte til FM-radio og favorittlåtene dine.

Raskt og enkelt

- Ukomprimert PCM-stereoopptak for CD-lignende lyd kvalitet
- Ekstra stort bakbelyst display for en rask oversikt
- Organiser filene raskt og enkelt med fire mapper
- USB-masselagringssenheter sikrer maksimal kompatibilitet

Avansert

- FM-radioopptak for å ta opp favoritt radioprogrammene
- Overfører raskt opptak og data via høyhastighets USB 2.0
- Taleaktivert opptak for håndfrie notater
- Justerbar mikrofonfølsomhet for bedre lyd kvalitet

Utformet for deg

- Lett og ergonomisk design
- Nyt musikkavspilling av MP3 og WMA
- Ekstra stor fronthøytaler for krystallklar taleavspilling
- Stereomikrofon for jakkeslaget og øretelefoner følger med

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Hodetelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Innebygd mikrofon, Mikrofonkontakt
- Linjeinngang: 3,5 mm
- USB: Høyhastighets USB 2.0

Bilde/skjerm

- Type: LCD
- Diagonal skjermstørrelse: 3,5 cm / 1,5"
- Bakbelysning

Lagringsmedium

- Innebygd minnekapasitet: 2 GB
- Innebygd minnetype: NAND-fastminne
- Kompatibelt med masselagringsklasse

Lydoptak

- Innspillingsformater: MPEG1 lag 3 (MP3), PCM
- Innspillingsmodi: PCM (WAV/stereo), SHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/stereo), SP (MP3/mono), LP (MP3/mono), SLP (MP3/mono)
- Bithastighet: 1411 kbps (PCM-modus), 128 kbps (SHQ-modus), 64 kbps (HQ-modus), 48 kbps (SP-modus), 32 kbps (LP-modus), 16 kbps (SLP-modus)
- Opptakstid: 284 timer (SLP-modus), 142 timer (LP-modus), 94,5 timer (SP-modus), 71 timer (HQ-modus), 35,5 timer (SHQ-modus), 3,25 timer (PCM-modus)
- Samplingsfrekvens: 44,1 kHz (PCM-/SHQ-modus), 22 kHz (HQ-modus), 16 kHz (SP-/LP-/SLP-modus)
- FM-opptak

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps
- Digital Rights Management: Støttes ikke

Høytaler

- Innebygd høytaler: 30 mm
- Høytalertype: Rund dynamisk høytaler
- Utgangseffekt: 110 mW

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Automatisk digital tuning

Strøm

- Batterier følger med
- Batteritype: AAA / LR03 alkalisk
- Batterilevetid: 50 timer (SLP-modus)

Systemkrav

- PC-operativsystem: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X, Linux
- USB: Ledig USB-port

Grønne spesifikasjoner

- Blyfritt loddet produkt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Stereomikrofon til jakkeslaget, hodetelefoner, USB-kabel, nakkestropp, batterier, brukerhåndbok
- Valgfritt tilbehør: Kombinert mikrofon/øretelefon, Plug-in-mikrofon LFH9171, Mikrofon med slipsklemme LFH9173, Stereo hodetelefoner LFH2236

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 4 x 11,8 x 1,8 cm
- Vekt: 0,06 kg

Høydepunkter

Taleaktivert opptak

Taleaktivert opptak er en nyttig funksjon for håndfrie opptak. Når dette er aktivert, starter opptaket automatisk når du begynner å snakke. Opptakene stopper automatisk når du slutter å snakke, og starter automatisk igjen når du begynner å snakke igjen.

Mikrofonfølsomhet

Signal-til-støy-forholdet (S/N) for mikrofonen med høy følsomhet er mye bedre enn for standardmikrofoner. Opptaksfølsomheten er høyere (plukker opp mer av talesignalet) uten at det går ut over lyd kvaliteten.

Stereomikrofon for jakkeslaget

Et lett stereohodesett utformet for komfort ved langvarig bruk og en rundtvirkende stereomikrofon til jakkeslaget følger med Voice Tracer. Den høye mottaksfølsomheten til mikrofonen gir utmerket opptakskvalitet, samtidig som stereohodesettet gir kraftig lyd.

Ekstra stort bakbelyst display

Med det store grafiske displayet kan du raskt vise all viktig filinformasjon takket være det bakbelyste displayet, selv med dårlige lysforhold.

FM-radioopptak

Nyt favorittprogrammene fra FM-radio når du vil, og så ofte du vil. Aktiver ganske enkelt opptaksfunksjonen når du hører favorittradioprogrammene, og Digital Voice Tracer tar opp radiosignalet i MP3-format.

Enkel filorganisering

Digital Voice Tracer støtter opptil 99 opptak i hver av de fire tilgjengelige mappene, slik at du kan organisere filene på en rask og enkel måte.

Lett design

Den er liten og lett – du merker nesten ikke at du har den med deg. Putt den i lommen eller vesken og ta den med over alt. Det holdbare kabinettet og den attraktive, ergonomiske designen gjør at du vil ta den med deg over alt.

USB-masselagringsenhet

Voice Tracer er en nyttig måte å lagre, sikkerhetskopiere og flytte filer på som en USB-masselagringsenhet. Voice Tracer kan kobles til en datamaskin ved hjelp av en USB-kontakt og installasjon av spesiell programvare er ikke nødvendig. Voice Tracer vises automatisk som en ekstern stasjon, og det gjør at du enkelt kan dra og slippe filer til og fra enheten.



Utgivelsesdato
2009-08-27

Versjon: 2.4.1

12 NC: 8735 088 00011
UPC: 0 37849 98352 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com