

## Caricatore Universale i-tec USB-C Power Delivery + 4x USB-A QC 3.0, 80 W

Caricatore universale USB-C della i-tec 80 W - 1 porta USB-C 60 W e 4 porte USB-A 20 W per notebook, tablet e cellulari, che supportano HP, Apple, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo e tanti altri marchi



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Questo adattatore può ricaricare contemporaneamente fino a 5 dispositivi aventi la potenza complessiva di 80 W di cui 4 dispositivi possono essere ricaricati tramite le porte USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0 e 1 dispositivo può essere ricaricato tramite la porta USB-C Power Delivery con potenza di 60 W.

La tensione alle porte Qualcomm Quick Charge 3.0 copre l'intervallo di 3,6 - 20 V DC / mass. 3,5 A per permettere un ampio uso di questo caricatore a casa, all'ufficio o nei centri commerciali e per ricaricare cellulari, tablet, navigatori GPS, powerbank, lettori audio, lettori di libri elettronici, macchine fotografiche, Nintendo Joy-Con, Nintendo Switch Pro Controller e tanti altri dispositivi elettronici.

Il grande vantaggio delle porte USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0 consiste nella ricarica rapida dei cellulari che supportano questa funzione\*. Le porte Quick Charge 3.0 riescono a ricaricare cellulari dallo zero fino all'80% in soli 35 minuti, quindi, a velocità 4 volte superiore rispetto alla ricarica standard. Le porte Quick Charge 3.0 sono reversibilmente compatibili con le versioni 2.0 e 1.0 il che può essere utile per i cellulari che supportano una di queste versioni precedenti\*\*.

L'adattatore è dotato anche di un'uscita USB-C Power Delivery 2.0 con una potenza di 60 W per ricaricare un qualsiasi computer portatile od altro dispositivo dotato di connettore USB-C, che Power Delivery supporta con una potenza massima di 60 W. La tensione si imposta automaticamente, secondo le specifiche di USB Power Delivery 2.0 nei singoli profili e secondo i seguenti valori: 5V / 9V / 12V / 15V / 19V / 20V con una corrente di alimentazione massima di 3A.

---

La tensione all'entrata 100/240 V AC facilita l'uso universale.

L'adattatore può essere usato anche per ricaricare Nintendo Switch. La console può essere ricaricata tramite la porta USB-C e Nintendo Joy-Con e Nintendo Switch Pro Controller tramite le porte USB-A.

### AVVERTENZE IMPORTANTI:

- Questo adattatore può fornire la potenza massima di 80 W. Se i dispositivi connessi richiedono una potenza superiore a 80 W, si attiva automaticamente la protezione da sovraccarico. In tal caso scollegare almeno un dispositivo disinserendo e reinserendo il cavo nella porta per ripristinare la ricarica.
- Qualora venga ricaricato un notebook di potenza 60 W tramite la porta USB-C, si consiglia di ricaricare contemporaneamente soltanto un altro dispositivo tramite la porta USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0 siccome un altro dispositivo connesso potrebbe attivare la protezione da sovraccarico.
- Nintendo Switch richiede soltanto 40 W. Quindi, è possibile ricaricare contemporaneamente sia la console sia Nintendo Joy-Con e Nintendo Switch Pro Controller.

\*gli Smartphone, che supportano la modalità di ricarica Quick Charge 3.0, sono, per esempio:

ASUS Zenfone 3 Deluxe / Zenfone AR, HP Elite x3, HTC One A9 / U Ultra / U11, LG G5 / G6 / V20 / V30, Nokia 6 (2018) / 7(2018) / 8, Nubia Z11, Sony Xperia XZ / XZ1, Xiaomi 6X / Mi 5 / Mi 6 / Mi 8 SE / Mi Max / Mi Note 2, ZTE Axon 7 Max / Axon M / Vodafone Smart platinum 7 / ...

\*\*gli Smartphone, che supportano la modalità di ricarica Quick Charge 2.0/1.0, sono, per esempio:

Samsung Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ / S7 / S7 Edge / S6 / S6 Edge / S6 Edge Plus / Note 5 / Note 4 / Note 4 Edge / Fast Charge Qi Wireless Charging Pad, Google Nexus 6, Motorola Droid Turbo / Moto X 2014, Sony Xperia Z5 Premium / Z5 / Z4 / Z4 Tablet / Z3 / Z3 Compact / Z3 Tablet Compact, LG G4 / G Flex2 / V10, HTC Desire Eye / One (M8) / One (M9) / Butterfly 2, Xiaomi Mi3 / 4 / 4c / Mi Note / ...

Descrizione prodotto lungo: Caricatore universale USB-C della i-tec 80 W - 1 porta USB-C 60 W e 4 porte USB-A 20 W per notebook, tablet e cellulari, che supportano HP, Apple, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo e tanti altri marchi.

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Input: AC 100-240V, 50-60Hz, max. 1.8
- Output: max. 80 W (USB-C PD 2.0: max. 60 W; one Quick Charge 3.0: max. 70 W)
- Output voltage USB-C PD 2.0: DC 5-20V (automatic detection)
- Output current USB-C PD 2.0: max. 3A
- Quick Charge 3.0 Output Voltage: DC 3.6-20V (automatic detection)
- Quick Charge 3.0 Output Current: max. 3.5A
- Protection against current overload, overvoltage, short circuit and overheating
- Empty consumption:  $\leq 0.4W$
- Operating temperatures: 0 ° C - 40 ° C
- Relative Humidity: 20% - 80%
- Product dimensions: 110 x 98 x 20 mm
- Product weight: 238 g
- Package dimensions: 205 x 134 x 57 mm
- Package weight: 338 g

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CHARGER80W	Caricatore Universale i-tec USB-C Power Delivery + 4x USB-A QC 3.0, 80 W EAN: 8595611702723
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	Caricatore Universale i-tec USB-C Power Delivery + 4x USB-A QC 3.0, 80 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
<b>Hardware</b>	

Tipo bus	USB-C, USB-3.0
<b>Porte</b>	
<b>Requisiti di sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
<b>Alimentazione</b>	
Corrente d'ingresso	1.8 A
Alimentazione d'ingresso	AC 100-240 V, 50-60 HZ
Corrente d'uscita	max 3.5 A
Alimentazione d'uscita	DC 3.6-20 V (automatic detection)
Potenza	80 W
<b>Altre caratteristiche</b>	
Colore	Black
Materiale	Plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	110 x 98 x 20 mm
Peso prodotto (senza imballo)	238 g
Peso prodotto (con imballo)	338 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	205 x 134 x 57 mm
<b>Assistenza tecnica</b>	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
<b>Contenuto confezione</b>	
i-tec Universal Charger USB-C PD 2.0 + 4x USB 3.0 QC, 80W	
Power cable (150 cm)	
USB-C power cable (100 cm)	
Manual	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](http://i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 16.1.2019