

HP LaserJet Enterprise M507-serien



En ny definition av långsiktiga förväntningar

Välj en HP LaserJet Enterprise-skrivare som är utformad för säker och effektiv hantering av företagslösningar och som hjälper till att spara energi med HP EcoSmart - svart toner. Häng med i takten på ert växande företag med en skrivare som ni kan lita på.¹



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höjdpunkter

- Låg energiförbrukning
- Världens säkraste utskrifter²
- Robust mobilitet
- Förbättrat användargränssnitt
- Manageringslösningar för företag
- Förbättrade arbetsflöden
- Kompakt – litet fotavtryck
- Mer prisvärda kassettbjudanden
- Konkurrenskraftig hårdvara



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Världens säkraste utskrifter²

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och identifierar och stoppar attacker kontinuerligt.
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Låga kostnader, låg energiförbrukning

- Håll upp produktiviteten med pålitliga kassetter och spara energi vid utskrift med HP EcoSmart - svart toner.¹
- Lägg mindre tid på att byta toner och mer på verksamheten. Välj tonerkassetter med hög kapacitet som tillval.³
- Större energibesparing, upp till 29 % jämfört med tidigare produkter¹ plus de besparingar som auto-on/auto-off-teknik ger.⁴
- Skrivaren får plats i små utrymmen och maximerar prestandan på alla arbetsplatser.

Full kontroll på alla enheter

- Centralisera kontrollen över utskriftsmiljön med HP Web Jetadmin⁵ – och bygg upp ökad effektivitet i verksamheten.
- Få information om utskriftskostnader, beteende och användning och öka effektiviteten med denna molnbaserade skrivare.
- Ställ in konfigurationsregler och låt inställningar automatiskt valideras för alla HP-skrivare.⁶

Förbättrad produktivitet driver företaget framåt

- Skicka utskrifter överallt och hämta säkert på valfri HP Roam-aktiverad kontorsskrivare.⁷
- Sluta vänta på dokument. Skriv ut den första sidan på endast 10 sekunder från det energieffektiva viloläget.

Produkttrundtur

På bilden visas HP LaserJet Enterprise M507x

- 1. 2:a generationens fack för integrering av hårdvara
- 2. Lättåtkomlig USB-port
- 3. Frigöringsknapp för övre lucka
- 4. Kombifack 1 för 100 ark har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
- 5. 550-arks inmatningsfack 2 har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
- 6. 550-arks inmatningsfack 3 har stöd för medier upp till 216 x 356 mm
- 7. 10,9 cm färgpekskärm
- 8. 250-arks utmatningsfack
- 9. Lucka på ovensidan (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassett)
- 10. Automatisk dubbelsidig utskrift.
- 11. Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)
- 12. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
- 13. Gigabit Ethernet, värd-USB-port
- 14. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
- 15. USB-port för anslutning av externa USB-enheter



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A	1PV88A
Utskriftshastighet (svart)	Upp till 43 sid/min (standard); Upp till 50 sid/min (HP High Speed)	
Kontrollpanel	6,9 cm LCD-display med knappsats	10,9 cm pekskärm
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ja	
100-arks kombifack 1, 550-arks inmatningsfack 2	Ja	
550-arks pappersfack 3 standard	Ej tillgängligt	Ja
550-arks pappersfack som tillval	Lägg till upp till 3	Lägg till upp till 2
Skrivarunderskåp som tillval	Lägg till upp till 1	
Inmatningskapacitet (standard/max)	Upp till 650/2 300 ark	Upp till 1200/2 300 ark
Rekommenderad sidvolym per månad	2 000 till 7 500 sidor	
Kassettkapacitet	Svart: 5 000 ark (standard)/10 000 ark (hög kapacitet)/20 000 ark (extra hög kapacitet)	
Trådlös direktutskrift och NFC Touch-to-print	Tillval	Inbyggd trådlös direktutskrift; NFC touch-to-print som tillval
Dual-band Wi-Fi® med BLE (Bluetooth® Low Energy)	Tillval	Inbyggd

Konfigurerbara artiklar, tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF289A HP 89A svart original LaserJet-tonerkassett (~5 000 sidor)
	CF289X HP 89X svart original LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet (~10 000 sidor)
	CF289Y HP 89Y svart original LaserJet-tonerkassett med extra hög kapacitet (ca 20 000 sidor)
	CF289YC HP 89Y svart Contract LaserJet-tonerkassett (20000 sidor)
Tillbehör	2MU47A HP hjälpmedelsassistent
	2NR12A HP flyttbart hårddiskchassi
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
	5EL03A HP Secure hårddiskenhet med FIPS-validering (uppfyller TAA)
	B5L28A Interna USB-portar från HP
	B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk
	F2A72A HP LaserJet 550-arks pappersmagasin
	F2A73A Skrivarskåp för HP LaserJet
	G6W84A HP 1 GB 90-stifts DDR3 DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådlöst tillbehör
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
Service och support	UB6Z2E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E HP 4 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E HP 5 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE HP 1 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE HP 2 års eftergaranti med service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet Enterprise M507

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A		1PV88A
Funktioner	Utskrift		
Kontrollpanel	6,86 cm (2,7 tum) QVGA LCD (färggrafik) skärm med knappsats med 24 knappar	Färggrafikdisplay (CGD) med pekskärm på 10,92 cm (4,3 tum); Roterande skärm (justerbar vinkel); Hemknapp	
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp till 43 sid/min (standard); Upp till 50 sid/min (HP High Speed) ; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 34 bld/min		
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,9 sek ; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 10 sek		
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi ; Teknik: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Kapacitet per månad ³	Upp till 150 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad ⁴ : 2 000 till 7 500		
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB		
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™		
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript emulering på nivå 3 (inbyggd Euro-symbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 4,3 mm, Underkant: 4,3 mm, Vänster: 4,3 mm, Höger: 4,3 mm; Maximalt utskriftsområde: 212 x 352 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Processorhastighet	1,2 GHz		
Anslutning			
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 2 Hi-Speed USB 2.0 (värdportar); 1 Gigabit Ethernet; 1 fack för integrering av hårdvara	1 USB-enhet med hög hastighet 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 värd; 1 Gigabit Ethernet; 1 fack för integrering av hårdvara; 1 Wi-Fi direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy	
Tillval	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval); Andra Ethernet-port (tillval).	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet utskriftsserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); Inbyggt 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk och andra Ethernet-port.	
Trådlöst	Tillval, aktiveras vid köp av trådlöst hårdvarutillbehör. Trådlös dual band-station tillgänglig med HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A	Ja, inbyggt Wi-Fi med trådlös dual band-station och Wi-Fi Direct och BLE.	
Kapacitet för mobil utskrift ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print™		
Stöd för nätverksprotokoll	Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stödjer endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-utskrift, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP-konfig, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec/brandvägg, ACL, 802.1x		
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-skrivarserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk (tillval); andra Ethernet-port (tillval); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-skrivarserver (standard) som stödjer: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); Inbyggt 802.11a/b/g/n trådlöst nätverk och andra Ethernet-port; Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)	
Hårddisk	Tillval, 500 GB minimum krypterad hårddisk		
Minne	Standard: 512 MB; Maximal: 1,5 GB MAX. minne, när DIMM-tillbehör är installerat		

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Produktnummer	1PV87A		1PV88A
Mediekapacitet			
Antal pappersack	Standard: 2 ; Maximal: 5		Standard: 3 ; Maximal: 5
Medietyper	Papper (finpapper, färgat, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt); Kuvert; Etiketter; Kartong; OH-film; Användardefinierat		
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2: 105 x 148 till 215,9 x 355,6 mm; 550-arksack som tillval: 105 x 148 till 215,9 x 355,6 mm ; Stöds (metrisk): Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16K, vykort (enkla och dubbla JIS), kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, vykort (dubbla JIS); 550-arksack som tillval: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 mm), 16K, vykort (dubbla JIS); Automatisk dubbelsidig utskrift som tillval: A4, RA4, Oficio (216 x 340 mm)		
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 550-arks inmatningsfack 2, automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Upp till tre 550-arks pappersmatrare som tillval		Standardinmatning: 100-arks kombifack 1, 550-arks inmatningsfack 2 och 3, automatisk dubbelsidig utskrift Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Upp till två 550-arks pappersmatrare som tillval
Medievikt	Fack 1: 60 till 200 g/m²; Fack 2, 3: 60 till 120 g/m²;		
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; OH-film: 50; Kuvert: 10 Fack 2: Ark: 550 Fack 3: Ark: 550 Maximal: Upp till 2 300 ark		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark Maximal: Upp till 250 ark		
Kompatibla operativsystem	Windows Client OS (32-/64-bitars), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, För mer information om vilka operativsystem som stöds: gå till http://support.hp.com, ange produktnamnet och sök, klicka på Användarhandböcker och ange produktnamnet och sök efter användarhandbok, sök efter användarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stöds, UPD PCL6/PS Printer Drivers – Operativsystem som stöds, mer information om vilka operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/upd		
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – upp till Citrix Server 7.18, mer information finns på http://citrixready.citrix.com, Linux – mer information finns på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix – mer information finns på http://hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, stöds för kompatibla nätverksoperativsystem, se http://www.hp.com/go/upd		
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com		
Medföljande program	Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com, http://www.123.hp.com		
Säkerhetshantering	Identitetshantering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; Avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Avaktivering av USB-port; Fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Inträngsidentifiering med Red Balloon säkerhetsteknik – kontinuerlig övervakning av attacker i enheten; SureStart säker start – kontroll av BIOS-integritet med funktion för självtestställning; Viltitning – läser endast in välkänd godkänd kod (DLL:er, EXE:er etc.); Connection Inspector – hjälper till att kontrollera säkerheten för nätverksanslutningar till enheten; Säkerhetshantering: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Security Plugin för Microsoft SCCM; Syslog-meddelanden för enhetssäkerhet bearbetas och finns tillgängliga i Arcsight, Splunk och McAfee (ESM) SIEM-system		
Skrivarhantering	HP Printer Assistant; HP verktygslåda; HP Web JetAdmin-programvara; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 418 x 376 x 299 mm; Maximal: 418 x 639 x 299 mm		Lägsta 418 x 376 x 481 mm; Maximal: 418 x 639 x 481 mm
Skrivarens vikt	11,48 kg		16,34 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH		
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C		
Akustik	Ljudeffekt: 6,9 B(A); Ljudtryck: 55 dB(A)		Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtryck: 54 dB(A)
Strömförsörjning ⁶	Krav: Inspänning: 220 till 240 V nominell (+/–10 %), 50–60 Hz nominell (+/–3Hz), 4 A ; Energiförbrukning: 601 W (aktiv utskrift), 7,60 W (startklar), 2,61 W (viloläge), 0,06 W (auto av), 0,06 W (av), auto av/Wake on LAN 0,73 W ; Typisk elförbrukning (TEC) ⁷ : 1,257 kWh/vecka (Blue Angel); 0,420 kWh/vecka (Energy Star 3.0); Nättaggregatstyp: Inbyggd 115 V eller 220 V nätenhet		Krav: Inspänning: 220 till 240 V nominell (+/–10 %), 50–60 Hz nominell (+/–3Hz), 4 A ; Energiförbrukning: 601 W (aktiv utskrift), 7,60 W (startklar), 2,61 W (viloläge), 0,06 W (auto av), 0,06 W (av), auto av/Wake on LAN 0,73 W ; Typisk elförbrukning (TEC) ⁷ : Blue Angel: 1,257 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,420 kWh/vecka ; Nättaggregatstyp: Inbyggd 115 V eller 220 V nätenhet
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik		
Certifikat	Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU, utgåva 6 klass A. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. CECP; Blue Angel; ENERGY STAR®-certifierad		Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktivet 2014/30/EU, utgåva 6 klass A. Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-kvalificerad
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri		
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör		
Ursprungsland	Tillverkad i Filippinerna; Tillverkad i Japan; Tillverkad i Brasilien		Tillverkad i Filippinerna
Medföljer ⁸	1PV87A HP LaserJet Enterprise M507dn-skrivare; HP LaserJet-originaltonerkassett (5 000 sidor); Broschyr med föreskrifter (ersätter CD); Uppackningsbroschyr; Installationsguide; Strömkabel; Garantikort; Supportbroschyrer/lista med nummer		1PV88A HP LaserJet Enterprise M507x-skrivare; HP LaserJet-originaltonerkassett (5 000 sidor); Broschyr med föreskrifter (ersätter CD); Uppackningsbroschyr; Installationsguide; Strömkabel; Garantikort; Supportbroschyrer/lista med telefonnummer
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HP:s prisbelönta alternativ för lokal service och support.		

Fotnoter

- ¹ För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran (firmware) samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Abonnement kan krävas. Mer information finns på hp.com/go/roam.
- ² Baserat på HP:s granskning 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Svart LaserJet-originaltonerkassetter med hög kapacitet ingår inte, köps separat.
- ⁴ Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-funktioner beror på skrivaren och inställningarna.
- ⁵ HP Web Jetadmin kan hämtas utan extra kostnad från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager måste köpas separat. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. Vissa funktioner kräver köp av extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

- ¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- ² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- ³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- ⁴ HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som utbytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- ⁵ För aktivering av HP Roam kan vissa enheter kräva uppgradering av den inbyggda programvaran samt ett ytterligare tillbehör för BLE-signal (Bluetooth® Low Energy). Kunden kan köpa HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör eller RadBeacon USB.
- ⁶ Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁷ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.
- ⁸ Tonerkassetten som medföljer har en kapacitet på 5 000 svarta sidor baserat på ISO/IWC 19752 och kontinuerlig utskrift. Det faktiska antalet sidor varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Januari 2025

--

