

HP Laser NS 100-printerserien



Laserudskrivning med samtlige funktioner. Priser på startniveau.

Få produktiv ydeevne til en rimelig pris. Få kvalitetsresultater, og udskriv og scan fra din telefon.^{1,2}



HP Laser 107a



HP Laser 107w

Højdepunkter

- Ideel størrelse til enhver arbejdsplads
- Skarp, sort tekst og grafik
- Legendarisk HP-pålidelighed
- Hastigheder op til 20 s/min. i A4²
- Hurtig tilslutning med USB 2.0
- Trådløs netværksudskrivning (kun 107w)³
- Medfølger: 500 sider med den første toner
- Nem mobiludskrivning med HP Smart-app (kun 107w)⁴
- Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print™-certificeret



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Mobile printing

Laserydelse til en overkommelig pris

- Denne overraskende lille laserprinter giver en fremragende kvalitet side efter side.
- Producer skarp tekst, flot sort farve og tydelig grafik.

Designet til at passe ind

- Denne printer passer ind næsten overalt – den er lille og kompakt.
- Få udskrivningshastigheder på helt op til 20 sider/min.³

Nem mobil udskrivning og scanning med HP Smart-app

- Få simpel opsætning, og udskriv og scan fra din telefon med HP Smart-appen.^{1,2}
- Udskriv nemt fra en lang række smartphones og tablets.^{2,4}
- Del nemt ressourcer – få adgang og udskriv via trådløst netværk.^{2,5}
- Slut smartphonen eller tabletten direkte til printereren – så kan du nemt udskrive uden at skulle oprette forbindelse til et netværk.^{2,6}

Produktpræsentation

HP Laser 107w vist

- 1. 100-arks udbakke
- 2. LED-kontrolpanel
- 3. Hi-Speed USB 2.0-port
- 4. 20 sider/min. A4
- 5. Indbygget trådløst netværk; Wi-Fi Direct-udskrivning (kun w-model)
- 6. 150-arks papirbakke
- 7. Forudinstalleret original HP-tonerpatron giver op til 500 sider



Oversigt



Model	HP Laser 107a	HP Laser 107w
Produktnummer	4ZB77A	4ZB78A
Hukommelse/processor	64 MB/400 MHz	
Kontrolpanel	LED-indikator	
Udskrivning fra mobilenheder	Ingen	Klassens bedste app til mobil udskrivning fra HP – HP Smart-app; AirPrint 1.8-kompatibel; Mopria; Google Cloud Print™
Tilslutninger	USB 2.0 High-speed	USB 2.0 High-speed, trådløs, Wi-Fi Direct
Anbefalet antal sider pr. måned	Op til 1.500 sider	
Udskrivningshastighed (A4)	Op til 20 sider/min.	

Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

Forbrugsvarer	W1106A HP 106A Original LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 1.000 sider)
Service og support	UB4W1EHP 3 års standardbytteservice for Laser 107-serien UB4V8E HP 3 års ombytning næste hverdag for Laser 107-serien UB4W3E HP 2 års service, returnering til lager for Laser 107-serien (UB4W1E – alle EMEA-lande, undtagen Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet, UB4V8E – Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet, UB4W3E – Mellemøsten, Afrika, Sydafrika, Israel, Tyrkiet)

Tekniske specifikationer

Model	HP Laser 107a		HP Laser 107w
Produktnummer	4ZB77A		4ZB78A
Funktioner	Print		
Kontrolpanel	Knapper (tænd/sluk, annuller); LED-indikatorlys (tænd/sluk, toner, opmærksomhed)	Knapper (tænd/sluk, annuller, trådløs); LED-indikatorlys (tænd/sluk, trådløs, toner, opmærksomhed)	
Udskriv			
Udskrivningsteknologi	Laser		
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal) Op til 20 sider/min.		
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 8,3 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 18 sek.		
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1.200 x 1.200 dpi ; Teknologi: ReCP		
Normeret forbrug pr. måned ³	Op til 10000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned ⁴ : 100 til 1500		
Printerens avancerede softwarefunktioner	Manuel dupleks, N-op-udskrivning, sætvis, vandmærker, understøtter en lang række papirformater og -typer		
Standardprintersprog	SPL		
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 5 mm, Højre: 5 mm; Maksimalt udskriftsområde: 216 x 356 mm		
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)		
Processorhastighed	400 MHz		
Tilslutning			
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port	Hi-Speed USB 2.0, trådløs 802.11b/g/n;	
Trådløs forbindelse	Nej	Ja, indbygget Wi-Fi 802.11b/g/n	
Mulighed for mobiludskrivning		HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Wi-Fi® Direct-print	
Understøttede netværksprotokoller	Nej	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af raw-kø), WSD; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local og via Router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv1/v2/v3, HTTP	
Hukommelse	Standard: 64 MB; Maksimum ⁵ : 64 MB		

Tekniske specifikationer

Model	HP Laser 107a		HP Laser 107w
Produktnummer	4ZB77A		4ZB78A
Mediehåndtering			
Antal papirbakker	Standard: 1 ; Maksimum: 1		
Medietyper	Almindeligt, tykt papir, tyndt papir, bomuld, farvet, fortrykt, genbrugspapir, etiketter, karton, bond, arkiv, konvolut		
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm. ; Understøttet (metrisk): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Konvolut (DL, C5); 76 x 127 til 216 x 356 mm		
Mediehåndtering	Standardinput: 150-arks papirbakke Standard udgang: 100-arks udbakke		
Medievægt	60 til 163 g/m ² ;		
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark (75 g/m ²): 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Op til 150 ark		
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 100 ark Konvolutter: Op til 10 konvolutter Maksimum: Op til 100 ark		
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan	
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10 eller nyere, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit processor eller højere, 1 GB RAM, 16 GB HDD;	Windows: PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB ledig harddiskplads, cd-rom-/dvd-drev eller internetforbindelse, USB-port, Internet Explorer.; Mac: Apple OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplads, internet er påkrævet, USB	
Medfølgende software	Common Installer, V3 Printerdriver med Lite SM, Printer Manager (kun for USB-model)		
Sikkerhedsstyring		Integreret webserver til netværksbrug, som er beskyttet med adgangskode; Aktivér/deaktiver netværksporte; Ændring af adgangskode til SNMPv1-gruppen; SNMPV2&V3; IPSec; Filtrering: MAC, IPv4, IPv6	
Printeradministration	Ingen		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H) ⁷	Minimum 331 x 215 x 178 mm; Maksimum: 331 x 350 x 248 mm		
Printervægt ⁸	4,16 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C; Luftfugtighed: 20 til 70%, RH (ikke-kondenserende)		
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A);		
Strømforsyning ⁹	Krav: 220 til 240 V AC, 50/60 Hz ; Forbrug: 320 W (aktiv udskrivning), 33 W (klar), 1,1 W (dvale), 0,2 W (slukket automatisk), 0,2 W (slukket automatisk/tændt manuelt) ; Typisk elforbrug (TEC) ¹⁰ : Blue Angel: 0,731 kWh/uge; Energy Star: 0,775 kWh/uge ; Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning		
Teknologi til energibesparelse	HP's Auto-Off-teknologi; Strømbesparelse		
Certificeringer	Standard for elektromagnetisk udledning: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande		
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv		
Fremstillet i	Fremstillet i Kina		
Pakkens indhold ¹¹	4ZB77A HP Laser 107a Printer; Forudinstallerede HP Laser-startblækpatroner i sort (ca. 500 sider); Installationsvejledning; Referencevejledning; Flyer om lovmæssige erklæringer; Strømledning	4ZB78A HP Laser 107w Printer; Forudinstallerede HP Laser-startblækpatroner i sort (ca. 500 sider); Installationsvejledning; Referencevejledning; Flyer om lovmæssige erklæringer; Strømledning; USB-kabel	
Garanti	1 års begrænset hardwaregaranti; Få flere oplysninger på https://www.support.hp.com		

Fodnoter

¹ Kræver download af HP Smart-appen. Få flere oplysninger om lokale udskrivningskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Trådløs og mobil udskrivning kun tilgængelig på w-modeller.

³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

⁴ Du kan få flere oplysninger om kravene for lokal udskrivning på [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

⁵ Trådløs brug er kun mulig med 2,4-GHz og 5,0-GHz forbindelser. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

⁶ Mobilenheden skal forbindes til Wi-Fi Direct®-signalet fra en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller printer inden udskrivning. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Produktionskapacitet defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver en sammenligning af produktrobustheden i forhold til andre HP Laser- eller HP Color Laser-enheder og muliggør korrekt udrulning af printere og multifunktionsprintere for at opfylde tilsluttede brugeres eller grupperes behov.

⁴ HP anbefaler, at antallet af udskrevne sider pr. måned holdes inden for det angivne interval, så enhedens ydeevne optimeres – baseret på faktorer som interval for udskiftning af forbrugsvarer og enhedens levetid i en udvidet garantiperiode.

⁵ Maksimal hukommelse er 64 MB (ikke udvidet).

⁶ Windows 7 eller højere.

⁷ Målene afhænger af konfigurationen.

⁸ Vægten afhænger af konfigurationen.

⁹ Krav til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.

¹⁰ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdi er typisk baseret på måling af 115-V-enhed og 230 V for Blue Angel.

¹¹ Startpatroner medfølger; Kapacitet: 500 sorte sider. Den anslåede gennemsnitlige kapacitet på 1.000 er baseret på ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet varierer betydeligt, afhængigt af de udskrevne siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁴ Startpatroner medfølger; kapacitet op til 1.500 sider (sort). Den angivne gennemsnitlige kapacitet på 1.500 sider for udskiftningspatronen er baseret på ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet varierer betragteligt, afhængigt af de printede siders indhold og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

