

HP Laser 100-skriverserien



Laserutskrift med full funksjonalitet. Prising på introduksjonsnivå.

Få produktiv utskriftsytelse til en rimelig pris. Produser resultater av høy kvalitet, og skriv ut og skann fra telefonen din.^{1,2}



HP Laser 107a



HP Laser 107w

Hovedpunkter

- Ideell størrelse for alle arbeidsområder
- Skarp grafikk og svart tekst
- Legendarisk HP-pålitelighet
- Hastigheter opptil 20 spm i A4²
- Høyhastighets USB 2.0-tilkobling
- Trådløs nettverksutskrift (kun 107w)³
- 500-siders oppstartstoner i boksen
- Enkel mobil utskrift med HP Smart-appen (kun 107w)⁴
- Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print™-sertifisert



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Mobile printing

Laserytelse til en rimelig pris

- Denne laserskriveren har en svært beskjeden størrelse, men byr på eksepsjonell kvalitet, side etter side.
- Lag skarp tekst, fylldig svart og klar grafikk.

Designet for din arbeidsplass

- Du får plass til denne skriveren nesten hvor som helst – den er så liten og kompakt.
- Få utskriftshastigheter på opptil 20 spm.³

Enkel mobil utskrift og skanning med HP Smart-appen

- Få et enkelt oppsett, og skriv ut og skann fra telefonen din med HP Smart-appen.^{1,2}
- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett.^{2,4}
- Enkel deling av ressurser – få tilgang til og skriv ut med trådløst nettverk.^{2,5}
- Koble smarttelefon eller nettbrett direkte til skriveren, og skriv ut uten behov for nettverkstilkobling.^{2,6}

Produktomvisning

HP Laser 107w vist

- 1. 100-arks utskuff
- 2. LED-kontrollpanel
- 3. Hi-Speed USB 2.0-port
- 4. 20 spmA4
- 5. Innebygd trådløst nettverk; Wi-Fi Direct-utskrift (kun w-modell)
- 6. 150-arks papirskuff
- 7. Forhåndsinstallert original HP-tonerkassett gir opptil 500 sider



Kort om serien



Modell	HP Laser 107a	HP Laser 107w
Produktnummer	4ZB77A	4ZB78A
Minne/prosessor	64 MB/400 MHz	
Kontrollpanel	LED-indikator	
Mobilutskrift	Ingen	HPs førsteklasses mobilutskriftsapp – HP Smart App; AirPrint 1.8-kompatibel; Mopria; Google Cloud Print™
Tilkobling	USB 2.0 høyhastighet	USB 2.0 høyhastighet, trådløs, Wi-Fi Direct
Anbefalt månedlig sidevolum	Opptil 1 500 sider	
Utskriftshastighet (A4)	Opptil 20 spm	

Konfigurerbare elementer, tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1106A HP 106A svart original LaserJet-tonerkassett (~1000 sider)
Service og kundestøtte	UB4W1EHP tre års standard utskiftingsservice for Laser 107-serien UB4V8E HP tre års neste arbeidsdags utskiftingsservice for Laser 107-serien UB4W3E HP to års retur til depottjeneste for Laser 107-serien (UB4W1E - Alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia, UB4V8E - Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkisk Republikk, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia, UB4W3E - Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Laser 107a	HP Laser 107w
Produktnummer	4ZB77A	4ZB78A
Funksjoner	Skriv ut	
Kontrollpanel	Knapper (strøm, avbryt); LED-indikatorlamper (strøm, toner, varsling)	Knapper (strøm, avbryt, trådløst); LED-indikatorlamper (strøm, trådløst, toner, varsling)
Utskrift		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Opptil 20 spm	
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,3 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 18 sek	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: ReCP	
Månedlig kapasitet ³	Opptil 10 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum ⁴ : 100 til 1 500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Manuell dupleks, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, kan bruke en rekke papirstørrelser og -typer	
Standard skrifterspråk	SPL	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 216 x 356 mm	
Dobbeltsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	
Prosesorhastighet	400 MHz	
Tilkobling		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port	Hi-Speed USB2.0-port, trådløs 802.11 b/g/n
Trådløst	Nei	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon		HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	Nei	Via innebygd nettverkløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare støtte for raw-kø), WSD; Oppdagelse: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Stateful via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv1/v2/v3, HTTP
Minne	Standard: 64 MB; Maksimum ⁵ : 64 MB	

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Laser 107a		HP Laser 107w
Produktnummer	4ZB77A		4ZB78A
Mediehåndtering			
Antall papirskuffer	Standard: 1 ; Maksimum: 1		
Medietyper	Vanlig, tykt, tynt, bomull, farger, fortrykt, resirkulert, etiketter, kartong, fint papir, arkiv, konvolutt		
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm ; Støttet (metrisk): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Konvolutt (DL, C5); 76 x 127 til 216 x 356 mm		
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff		
Medievekt	60 til 163 g/m²;		
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark (75 g/m²): 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark		
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 100 ark		
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows 8; Windows 8,1; Windows 10		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows 8; Windows 8,1; Windows 10		Windows 8; Windows 8,1; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.11 El Capitan
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10 eller nyere, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bits eller 64-bits prosessor eller høyere, 1 GB RAM, 16 GB HDD;		Windows: PC: Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer.; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB ledig harddiskplass, Internett kreves, USB
Medfølgende programvare	Common Installer, V3 utskriftsdriver med Lite SM, skriveradministrator (bare for USB-modellen)		
Sikkerhetsadministrasjon			Passordbeskyttet innebygd nettverkswebserver; Aktiver/deaktiver nettverksporter; SNMPv1 community-passordendring; SNMPV2 og V3; IPSec; Filtrering: MAC, IPv4, IPv6
Skriveradministrasjon	Ingen		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H) ⁷	Minste 331 x 215 x 178 mm; Maksimum: 331 x 350 x 248 mm		
Skrivervekt ⁸	4,16 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C; Fuktighet: 20 til 70 % RF (ikke-kondenserende)		
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C		
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A);		
Strøm ⁹	Krav: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz ; Forbruk: 320 watt (aktiv utskrift), 33 watt (klar), 1,1 watt (hvilemodus), 0,2 watt (manuell av), 0,2 watt (auto-av / manuell på) ; Typisk strømforbruk (TEC) ¹⁰ : Blue Angel: 0,731 kWh/uke; Energy Star: 0,775 kWh/uke ; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning		
Strømsparingsteknologi	HP Auto-Off-teknologi; Strømsparing		
Sertifiseringer	Standard for elektromagnetisk stråling: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, EN 55032:2012 / AC:2013, 47 CFR Del 15, underdel B i ANSI C63.4-2009, ICES-003 Utgave 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, andre ECM-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land		
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv		
Opprinnelsesland	Produsert i Kina		
Innhold i esken ¹¹	4ZB77A HP Laser 107a-skriver; Forhåndsinstallert HP Laser svart introduksjonstonerkassett (500 sider); Installeringshåndbok; Referansehåndbok; Forskriftsbrosjyre; Strømledning		4ZB78A HP Laser 107w-skriver; Forhåndsinstallert HP Laser svart introduksjonstonerkassett (500 sider); Installeringshåndbok; Referansehåndbok; Forskriftsbrosjyre; Strømledning; USB-kabel
Garanti	Ett års begrenset maskinvaregaranti; Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.support.hp.com		

Fotnoter

¹ Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Trådløs og mobil utskrift er bare tilgjengelig på w-modeller.

³ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

⁴ Du finner mer informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁵ Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

⁶ Mobilenheten må være koblet til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller skriver før utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP Laser- eller HP Color Laser-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere eller grupper.

⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

⁵ Maksimalt minne er 64 MB (ikke utvidet).

⁶ Windows 7 eller nyere.

⁷ Målene varierer med konfigurasjonen.

⁸ Vekten varierer med konfigurasjonen.

⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruchsverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdien er vanligvis basert på måling av en 115V enhet, og 230V for Blue Angel.

¹¹ Introduksjonskassett er inkludert; Kapasitet: 500 svarte sider. Utskiftningskassetten oppgitte gjennomsnittskapasitet er 1000, basert på ISO / IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de trykte sidene, og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁴ Introduksjonskassetter er inkludert; kapasitet på 1500 sider i svart-hvitt. Omtrentlig oppgitt kapasitet på 1500 i snitt for erstatningskassett er basert på ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av innholdet på utskriftssidene og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

