



HP Laser 107r

Laserutskrift med full funksjonalitet. Prising på introduksjonsnivå.

Få produktiv utskriftsyttelse til en rimelig pris, og produser enkelt resultater av høy kvalitet.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på:

Laseryttelse til en rimelig pris

- Denne laserskriveren har en svært beskjeden størrelse, men byr på eksepsjonell kvalitet, side etter side.
- Lag skarp tekst, fyldig svart og klar grafikk.
- Stol på en laserskriver med høy ytelse til en rimelig pris.

Designet for din arbeidsplass

- Du får plass til denne skriveren nesten hvor som helst – den er så liten og kompakt.
- Få utskriftshastigheter på opptil 20 spm.¹

Hovedpunkter

- Ideell størrelse for alle arbeidsområder
- Skarp grafikk og svart tekst
- Legendarisk HP-pålitelighet
- Hastigheter opptil 20 spm i A4¹
- Høyhastighets USB 2.0-tilkobling
- 500-siders oppstartstoner i boksen



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Mobile printing

Produktomvisning

HP Laser 107r vist

- 1. 100-arks utskuff
- 2. LED-kontrollpanel
- 3. Hi-Speed USB 2.0-port
- 4. 20 spmA4
- 5. 150-arks papirskuff
- 6. Forhåndsinstallert original HP-tonerkassett gir opptil 500 sider



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1106A HP 106A svart original LaserJet-tonerkassett (~1000 sider)
Tilbehør	
Service og kundestøtte	UB4W1EHP tre års standard utskiftingsservice for Laser 107-serien UB4V8E HP tre års neste arbeidsdags utskiftingsservice for Laser 107-serien UB4W3E HP to års retur til depottjeneste for Laser 107-serien (UB4W1E - Alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia, UB4V8E - Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkisk Republikk, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia, UB4W3E - Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Tyrkia)

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Laser 107r
Produktnummer	5UE14A
Funksjoner	Skriv ut
Kontrollpanel	Knapper (strøm, avbryt); LED-indikatorlamper (strøm, toner, varsling)
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 20 spm
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 8,3 sek.; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 18 sek.
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi; Teknologi: ReCP
Månedlig kapasitet ³	Opptil 10 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum⁴: 100 til 1 500
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Manuell duplex, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, kan bruke en rekke papirstørrelser og -typer
Standard skriverspråk	SPL
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dobbeltsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Prosesorhastighet	400 MHz
Tilkobling	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port
Mobil utskriftsfunksjon	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert
Minne	Standard: 64 MB; Maksimum: ⁵ 64 MB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 1; Maksimum: 1
Medietyper	Vanlig, tykt, tynt, bomull, farger, fortrykt, resirkulert, etiketter, kartong, fint papir, arkiv, konvolutt
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): 76 x 127 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Konvolutt (DL, C5); 76 x 127 til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff
Medievekt	60 til 163 g/m²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark (75 g/m²): 150; Konvolutter: 10 Maksimum: Opptil 150 ark
Utskriftkapasitet	Standard: Opptil 100 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 100 ark
Kompatible operativsystemer ⁶	Windows®: 7 (32/64-bits), 2008 Server R2, 8 (32/64-bits), 8.1 (32/64-bits), 10 (32/64-bits), 2012 Server, 2016 Server
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows®: 7 (32/64-bits), 2008 Server R2, 8 (32/64-bits), 8.1 (32/64-bits), 10 (32/64-bits), 2012 Server, 2016 Server
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 7 eller nyere, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 / 64-bits prosessor eller høyere, 1 GB RAM, 16 GB HDD
Medfølgende programvare	Common Installer, V3 utskriftsdriver med Lite 5M, skriveradministrator (bare for USB-modellen)
Skriveradministrasjon	Ingen
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ⁷	Minste 331 x 215 x 178 mm; Maksimum: 331 x 350 x 248 mm
Skrivervekt ⁸	4,16 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 70 % RF (ikke-kondenserende)
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A)
Strøm ⁹	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC, 50/60 Hz og 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC, 50/60 Hz. Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.; Forbruk: 320 watt (aktiv utskrift), 33 watt (klar), 1,1 watt (hvilemodus), 0,2 watt (manuell av), 0,2 watt (auto-av / manuell på); Typisk strømforbruk (TEC)¹⁰: Blue Angel: 0,731 kWh/uke; Energy Star: 0,775 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning
Strømsparingsteknologi	HP Auto-Off-teknologi; Strømsparing
Sertifiseringer	Standard for elektromagnetisk stråling: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024: 2010, EN 55032:2012 / AC:2013, 47 CFR Del 15, underdel B i ANSI C63.4-2009, ICES-003 Utgave 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, andre ECM-godkjenninger som er påkrevd i enkelte land Blue Angel-samsvar Nei, se dokumentet ECU (informasjon om Ecolabel-sammenligning)
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Uten kvikksølv
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken ¹¹	5UE14A HP Laser 107r-skriver; Forhåndsinstallert HP Laser svart introduksjonstonerkassett (500 sider); Installeringshåndbok; Referansehåndbok; Forskriftsbrosjyre; Strømledning
Garanti	Ett års begrenset maskinvaregaranti; Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til https://www.support.hp.com

Fotnoter

¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare og driver, samt dokumentets kompleksitet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelse

¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

⁴ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvisitautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

⁵ Maksimalt minne er 64 MB (ikke utvidet).

⁶ Windows 7 eller nyere.

⁷ Målene varierer med konfigurasjonen.

⁸ Vekten varierer med konfigurasjonen.

⁹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruchsverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

¹⁰ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdien er vanligvis basert på måling av en 115V enhet, og 230V for Blue Angel.

¹¹ Introduksjonskassett er inkludert; Kapasitet: 500 svarte sider. Utskiftningskassettenes oppgitte gjennomsnittskapasitet er 1000, basert på ISO / IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig basert på innholdet på de trykte sidene, og andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Mars 2023

