



HP Laser 107r

Fullmatad med funktioner för laserutskrift. Pris på ingångsnivå.

Få produktiva utskrifter till ett bra pris och skriv ut resultat av hög kvalitet på ett enkelt sätt.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på:

Laserprestanda till ett bra pris

- Denna förvånansvärt lilla laserskrivare ger oerhört hög kvalitet – sida efter sida.
- Skriv ut tydlig text, fyllig svärta och skarp grafik.
- Arbeta tryggt och säkert med en laserskrivare med hög prestanda till ett bra pris.

Utformat för arbetsplatsen

- Denna skrivare är liten och kompakt och får plats nästan överallt.
- Få utskriftshastighet på upp till 20 sid/min.¹

Höjdpunkter

- Perfekt format för alla arbetsplatser
- Tydlig svart text och skarp grafik
- Legendarisk tillförlitlighet från HP
- Hastigheter upp till 20 sid/min i A4¹
- USB 2.0 High Speed-anslutning
- 500 sidors starttoner medföljer



Compact size



Quality laser printing



Legendary HP reliability



Mobile printing

Produkttrundtur

På bilden visas HP Laser 107r

- 1. 100-arks utmatningsfack
- 2. LED-kontrollpanel
- 3. Hi-Speed USB 2.0-port
- 4. 20 sid/min A4
- 5. 150-arks inmatningsfack
- 6. Förinstallerad HP originaltonerkassett ger upp till 500 sidor



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W1106A HP 106A svart original LaserJet-tonerkassett (~1 000 sidor)
Tillbehör	
Service och support	UB4W1E HP 3 års service med standardutbyte för Laser 107-serien UB4V8E HP 3 års service med utbyte nästa arbetsdag för Laser 107-serien UB4W3E HP 2 års service med retur till depå för Laser 107-serien (UB4W1E – alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UB4V8E – Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UB4W3E Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)

Tekniska specifikationer

Modell	HP Laser 107r
Produktnummer	5UE14A
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	Knappar (ström, avbryt); LED-indikatorlampor (ström, toner, varning)
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp t 20 sid/min
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): På bara 8,3 sek.; Svart (A4, viloläge): Så snabbt som 18 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 dpi; Teknik: ReCP
Kapacitet per månad ³	Upp till 10 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 100 till 1 500
Smarta programfunktioner i skrivaren	Manuell duplex, N-upp-utskrift, sortering, vattenstämplar, kan hantera en mängd olika pappersformat och -typer
Standardutskriftsspråk	SPL
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 216 x 356 mm
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Processorhastighet	400 MHz
Anslutning	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port
Kapacitet för mobil utskrift	Appen HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mobilappar; Mopria™-certifierad
Minne	Standard: 64 MB; Maximal: ⁵ 64 MB
Mediekapacitet	
Antal pappersack	Standard: 1; Maximal: 1
Medietyper	Vanligt, tjockt, tunt, bomull, färgat, förtryckt, återvunnet, etiketter, kartong, finpapper, arkiv, kuvert
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): 76 x 127 till 216 x 356 mm Stöds (metrisk): A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Kuvert (DL, C5); 76 x 127 till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	Standardinmatning: 150-arks inmatningsfack Standardutmatning: 100-arks utmatningsfack
Medievikt	60 till 163 g/m²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark (75 g/m²): 150; Kuvert: 10 Maximal: Upp till 150 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 100 ark; Kuvert: Upp till 10 kuvert Maximal: Upp till 100 ark;
Kompatibla operativsystem ⁶	Windows®: 7 (32-/64-bitars), 2008 Server R2; 8 (32-/64-bitars), 8,1 (32-/64-bitars), 10 (32-/64-bitars), 2012 Server, 2016 Server
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows®: 7 (32-/64-bitars), 2008 Server R2; 8 (32-/64-bitars), 8,1 (32-/64-bitars), 10 (32-/64-bitars), 2012 Server, 2016 Server
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 7 eller senare, Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-/64-bitars processor eller senare, 1 GB RAM, 16 GB hårddisk
Medföljande program	Common Installer, V3 utskriftsdrivrutin med Lite SM, Printer Manager (endast för USB-modellen)
Skrivarhantering	Ingen
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁷	Lägst 331 x 215 x 178 mm; Maximal: 331 x 350 x 248 mm
Skrivarens vikt ⁸	4,16 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C
Akustik	Ljudeffekt: 6,5 B(A)
Strömförsörjning ⁹	Krav: 110 V ingångsspänning: 110 till 127 V AC, 50/60 Hz och 220 V ingångsspänning: 220 till 240 V AC, 50/60Hz Inte dubbel spänning, nätaggregatet varierar beroende på artikelnummer med en identifierare för tillvalskodnummer.; Energiförbrukning: 320 W (aktiv utskrift), 33 W (redol), 1,1 W (viloläge), 0,2 W (manuellt av), 0,2 W (auto av/manuellt på); Typisk elförbrukning (TEC) ¹⁰ : Blue Angel: 0,731 kWh/vecka; Energy Star: 0,775 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Intern (inbyggd) strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP-teknik för automatisk avstängning; Energibesparing
Certifikat	Elektromagnetisk emission standard: EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder Blue Angel-anpassad Nej, se ECI-dokumentet (visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt)
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Medföljer ¹¹	5UE14A HP Laser 107r skrivare; Förinstallerad svart HP Laser-starttonerkassett (500 sidor); Installationshandbok; Referenshandbok; Broschyr med föreskrifter; Strömkabel
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti; Mer information finns på https://www.support.hp.com

Fotnoter

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.

⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

⁵ Max. minne är 64 MB (ej utökat).

⁶ Windows 7 eller högre.

⁷ Måtten varierar för olika konfigurationer.

⁸ Vikten varierar för olika konfigurationer.

⁹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för energiförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet och 230 V för Blue Angel.

¹¹ Startkassetter ingår; Kapacitet: 500 sidor i svartvitt. Genomsnittlig kapacitet för ny kassett är 1000 baserat på ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Mars 2023

