



# HP LaserJet Pro MFP M428fdn

## Let din arbejdsbyrde, og fokusér på din virksomhed

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP LaserJet Pro multifunktionsprinteren M428 er designet, så du kan bruge din tid mest effektivt – med at skabe vækst for din virksomhed og holde jer foran konkurrenterne.



HP LaserJet Pro MFP M428fdn

Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Højdepunkter

- Dobbeltsidet udskrivning
- Integrerede sikkerhedsfunktioner
- HP Roam-funktion
- Op til 24 % i energibesparelser
- Tonerpatron med høj kapacitet



High yield toner cartridge



Low energy



USB drive



Wireless



Mobile printing

### Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang

- Scan filer direkte til Microsoft® SharePoint, e-mail, USB og netværksmapper.<sup>1</sup>
- Hjælper med at spare tid med automatisering af alle trin i et kompliceret workflow og brug med et enkelt tryk på en knap.<sup>2</sup>
- Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-printere – sikkert gennem skyen.<sup>3</sup>

### Klassens bedste sikkerhed – registrer og stop angreb<sup>4</sup>

- En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din MFP, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb.<sup>4</sup>
- Hjælp med at sikre fortrolige oplysninger med udskrivning ved hjælp af PIN/Pull som ekstraudstyr.<sup>5</sup>
- Med HP JetAdvantage Security Manager som ekstra udstyr kan du indstille konfigurationen.
- Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.<sup>6</sup>

### Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere

- Konfigurer denne MFP hurtigt, og administrer nemt enhedsindstillingerne for at øge den generelle effektivitet ved udskrivning.
- Det er nemt og hurtigt at håndtere opgaver vha. af den enkle farvetouchskærm på 6,8 cm.
- Udskriv filer formateret af Microsoft Office samt PDF-filer direkte fra dit USB-drev.<sup>7</sup>
- Undgå afbrydelser med en HP LaserJet MFP, som er designet til at være strømlinet og levere maksimal produktivitet.

### Bæredygtighed er en god forretning

- Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir.<sup>8</sup>
- Sparer op til 22 % i forhold til tidligere produkter.<sup>9</sup>
- Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi.<sup>10</sup>

## Produktpræsentation

### HP LaserJet Pro M428fdw vist

1. Dual-band Wi-Fi med Bluetooth® Low Energy til nem trådløs udskrivning og opsætning
2. Kontrolpanelet på 6,9 cm er en farvetouchskærm (kan vippes, så det er nemmere at se)
3. Lettilgængelig USB-port
4. Universalsbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
5. Dæksel på bagsiden (adgang til papirgang)
6. Hi-Speed-USB 2.0-port, USB-port til opgavelagring og udskrivning vha. pinkode, Gigabit Ethernet LAN-port, faxport
7. 50-arks automatisk dokumentføder (ADF) med enkelt gennemløb, tosidet scanning
8. Flatbedscanneren håndterer medieformater op til 216 x 356 mm
9. 150-arks udbakke
10. Udløserknop til frontdæksel
11. Frontdæksel (adgang til HP EcoSmart-tonerpatroner, sort)
12. Automatisk dobbeltsidet print
13. 250-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF259XC HP 59X Contract LaserJet-tonerpatron, sort (10.000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks indføringsbakke
Service og support	UB9R7E HP 3 års service, næste hverdag LaserJet Pro MFP M428 UB9S2PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag LaserJet Pro MFP M428

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
<b>Produktnummer</b>	W1A29A
<b>Funktioner</b>	Udskriv, kopier, scan, fax, og send e-mail
<b>Kontrolpanel</b>	Farvetouchskærm på 6,86 cm (2,7")
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed <sup>1</sup>	<b>Sort (A4, normal):</b> Op til 38 sider/min. (standard); Op til 40 sider/min. (HP høj hastighed) ; <b>Sort (A4, duplex):</b> Op til 31 billeder pr. min.
Udskrivning af første side <sup>2</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 6,3 sek. ; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 8,8 sekunder
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Fine streger (1200 x 1200 dpi) ; <b>Teknologi:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP ProRes 1200, eco-tilstand
Normeret forbrug pr. måned <sup>3</sup>	Op til 8000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned<sup>3</sup>:</b> 750 til 4.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Google Cloud Print 2.0, RDAM-funktion til nem udskrivning, HP ePrint, og HP Auto tænd/sluk-teknologi, intuitivt kontrolpanel på 6,86 cm (2,7") touchskærm, scan/udskriv fra skyen ved hjælp af apps på kontrolpanelet, opbevarelse med udskrivning vha. pinkode, udskriv fra USB, N-up-udskrivning, sætvis sortering
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, PDF, URF, indbygget Office, PWG-raster
Skrifttyper og skrifttypesnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmargener</b> Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
<b>Kopier</b>	
Kopieringshastighed <sup>5</sup>	<b>Sort (A4):</b> Op til 38 kopier i minuttet
Specifikationer for kopimaskine	ID Copy, Antal kopier; Tilpasning af størrelse (inkluderer 2-Up); Lysere/mørkere; Forbedringer; Oprindelig størrelse; Indbinding med margin; Sortering; Bakkevalg; Dobbelt-sidede; Kvalitet (kladde/normal/bedst); Gem aktuelle indstillinger; Gendan fabriksindstillinger; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 999 kopier; <b>Formindskelse/forstørrelse:</b> 25 til 400%
<b>Scan</b>	
Scanningshastighed <sup>6</sup>	<b>Normal (A4):</b> Op til 29 sider/min. og 46 billeder/min.; <b>Dupleks (A4):</b> Op til 46 billeder pr. min.
Scanningsfilformat	PDF, JPG, TIFF
Scannerspecifikationer	<b>Scannertype:</b> Flatbed, automatisk dokumentfæder; <b>Scanningsteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Scanningsinputtilstand:</b> Knapper på frontpanelet til scanning, kopiering, e-mail og filhåndtering; HP-scanningssoftware, brugerapplikation via TWAIn eller WIA, <b>Twain-version:</b> Version 2.3; <b>ADF-dupleksscanning:</b> Ja; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 1200 x 1200 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Tosidet ADF-scanning med enkelt gennemløb; Scan til skyen (Google Drev og Dropbox); Scan til e-mail med LDAP-maladresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Fax arkiv til netværksmappe; Fax arkiv til e-mail; Fax til computer; Aktiver/deaktiver fax; Quick Sets (lynindstillinger)
Anbefalet antal scanninger pr. måned	750 til 4000
Område, der kan scannes	<b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 216 x 297 mm ; <b>Minimum medieformat (ADF):</b> 102 x 152 mm ; <b>Maksimalt medieformat (ADF):</b> 216 x 356 mm
Bitdybde/gråtonniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail med LDAP-maladresseopslag; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til Microsoft SharePoint®; Scanning til computer med software; Fax arkiv til netværksmappe; Fax arkiv til e-mail; Fax til computer; Aktiver/deaktiver fax; Quick Sets (lynindstillinger)
<b>Fax</b>	
Fax <sup>7</sup>	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 400 sider; <b>Faxopløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: op til 300 x 300 dpi (ingen halvtone); <b>Hurtigopkald:</b> Op til 120 numre
Avancerede faxegenskaber	Permanent backup af faxhukommelse; Automatisk faxreduktion; Automatisk genopkald; Udskudt afsendelse; Faxvidereledning; TAM-gransættelse; Beskyttelse mod uønskede elementer; Tydelig ringetoneregistrering; Forside; Bloker fax; Faktureringskoder; Gem og indlæs; Faxaktivitetsrapporter; Indstilling til opkald med præfiks; Udskriv faxlog; HP Digital Fax
<b>Processorhastighed</b>	1200 MHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	1 USB 2.0-port; 1 USB-værtsport på bagside; 1 USB-port på forsiden; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T netværk; 802.3az (EEE)
Mulighed for mobiludskrivning <sup>8</sup>	HP Smart-app; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Google Cloud Print™
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP/IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-ka), udskrivning via Web Services, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (Boot), DHCP (Auto/F Manual), IPv6 (Stateless Link – lokalt og via router, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhed og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, download af FTP FW
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit Ethernet med automatisk crossover; Godkendelse via 802.11x
Harddisk	Nej
Hukommelse	Standard: 512 MB ; <b>Maksimum:</b> 512 MB
<b>Medieændring</b>	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; <b>Maksimum:</b> 3
Medietyper	Papir (almindelig papir, EcoEFFICIENT, lyst, kraftigt, kontraktpapir, farvet, fortyrket, udstanset, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter
Medieformat	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Bakke 2: 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm ; <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1: A4; A5; A6; B5 (US); Office (216 x 340 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Konvolut #10; Konvolut Monarch; Konvolut B5; Konvolut C5; Konvolut DL; Brugerdefineret størrelse; Erklæring; Bakke 2 og bakke 3: A4; A5; A6; B5 (US); Office (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); Brugerdefineret størrelse; A5-R; B6 (JS) <b>ADF: A4; Specialformater fra 102 x 152 til 216 x 356 mm</b>
Medieændring	<b>Standardinput:</b> Papirbakke til 100 ark, papirbakke til 250 ark, automatisk dokumentfæder (ADF) til 50 ark ; <b>Standard udgang:</b> 150-arks udbakke ; <b>Valgfri input:</b> Valgfri tredje papirbakke til 550 ark
Medievægt	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m <sup>2</sup> ; Papirbakke 2: 550-arks papirbakke (valgfri); Papirbakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
Papirkapacitet	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 10 ; <b>Bakke 2:</b> Ark: 250 ; <b>Bakke 3:</b> Ark: 550 (tilbehør) ; <b>Maksimum:</b> Op til 900 ark (med bakke til 550 ark som ekstraudrust) ; <b>ADF:</b> Standard, 50 ark
Udskriftsbakens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 150 ark Konvolutter; Op til 10 konvolutter ; <b>Maksimum:</b> Op til 150 ark
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows 11; Windows 8; Windows 7; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX
<b>Minde systemkrav</b>	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Medfølgende software</b>	Ingen medfølgende softwareløsninger i kassen. De findes kun på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet&lt;/a&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Sikkerhedsstyring&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;Secure Boot, sikker firmwareintegritet, kodeintegritet under kørsel, adgangskodebeskyttelse for EWS, sikker søgning på internettet via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Netværk: Aktiver/deaktiver netværksporte og -funktioner, deaktivering af ubrugte protokoller og tjenester, SNMPv1, SNMPv2 og SNMPv3, ændring af gruppeadgangscode; HP ePrint: HTTPS med validering af certifikater; HTTP-godkendelse af basisaadgang; SASL-godkendelse, LDAP-godkendelse og autorisering, firewall og ACL; kontrolpanelets konfiguration af certifikater; UPD-udskrivning vha. pinkode; Syslog; signeret firmware; administratorindstillinger; adgangskontrol; 802.1x godkendelse (EAP-TLS, og PEAP); krypteret dataagring, sikker sletning af data, automatiske firmwareopdateringer; sikker krypteret udskrivning via valgfri opbevarelse; kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Printeradministration&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Miljø og vægt&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Printermål (B x D x H)&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Minimum:&lt;/b&gt; 420 x 390 x 323 mm; &lt;b&gt;Maksimum:&lt;/b&gt; 430 x 634 x 325 mm&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Printervægt&lt;/td&gt; &lt;td&gt;12,6 kg&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Driftsmiljø&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Temperatur:&lt;/b&gt; 10 til 32,5°C ; &lt;b&gt;Luftfugtighed:&lt;/b&gt; 30 til 70 % relativ luftfugtighed&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Lagerforhold&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Temperatur:&lt;/b&gt; -20 til 40°C&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;Lydforhold&lt;sup&gt;10&lt;/sup&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Lydintensitet:&lt;/b&gt; 6,7 Bel (A) (ved udskrivning af 38 sider/min.) ; &lt;b&gt;Lydtryk:&lt;/b&gt; 53 dB(A)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Strømforsyning&lt;sup&gt;11&lt;/sup&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Krav:&lt;/b&gt; Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); &lt;b&gt;Forbrug:&lt;/b&gt; 510 watt (aktiv udskrivning), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (dvale), 0,9 watt (automatisk tænd/sluk via LAN, aktiveret ved levering), 0,06 watt (automatisk sluk/manuel tænd), 0,06 watt (slukket manuelt); &lt;b&gt;Typisk etforbrug (TEC)&lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;:&lt;/b&gt; Blue Angel: 1,144 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/uge; &lt;b&gt;Strømforsyningstype:&lt;/b&gt; Indbygget strømforsyning&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Teknologi til energibesparelse&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Certificeringer&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;TUV- og GS-mærke (Tyskland), østeuropæiske godkendelser, CE-mærkning ; &lt;b&gt;Standard for elektromagnetisk udfledning:&lt;/b&gt; CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010-A1:2015 ; &lt;b&gt;CEP:&lt;/b&gt; ENERGY STAR-certificeret; EPEAT® Silver ; &lt;b&gt;Blue Angel-kompatible:&lt;/b&gt; Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer ; &lt;b&gt;Telegodkendelser:&lt;/b&gt; Fax- og telekommunikation: ETSI ES 203 021; andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Miljøspecifikationer for bæredygtighed&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;Kvæksølvfri&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Fremstillet i&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;Fremstillet i Kina&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;&lt;b&gt;Pakkens indhold&lt;sup&gt;14&lt;/sup&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt; &lt;td&gt;W1A29A HP LaserJet Pro M428fdn; Forudinstalleret HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (kapacitet: 3.000 sider); Startvejledning; Supportpjecer; Garantivejledning; Lovgivningspjecer; Strømlinje; Telefonledning; HP-printersoftware findes på &lt;a href=" http:="" support"="" www.hp.com="">http://www.hp.com/support</a>
<b>Garanti</b>	1 års garanti med reparation på lager; Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produktet, landet og lokale lovkra; Kontakt kontraktleverandere, eller besøg <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. (garanti-ID 4E; garanti-ID A033)

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Nogle apps kræver muligvis internetforbindelse til printeren. Brug af tjenester kræver muligvis oprettelse af en konto. Udbuddet af apps afhænger af land, sprog og aftaler. Få flere oplysninger på <http://www.hpconnected.com>
- <sup>2</sup> Tilslut printer/MFP til netværket, og færdiggør brugertilpasning via den integrerede webserver.
- <sup>3</sup> Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement eller tilbehør kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte oplysninger i 2019 om sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter automatisk kontrollere softwareintegriteten under genstart. Se en liste over printere på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Få flere oplysninger på: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>5</sup> Yderligere løsning som f.eks. HP Access Control eller HP JetAdvantage Private Print kræves for at bruge den valgfri nærhedskortlæser. Udskrivning vha. pinkode via USB installeret bag på enheden.
- <sup>6</sup> Øjeblikkelige meddelelser om trussel kan vises på enhedens kontrolpanel, når en mulig trussel opstår på baggrund af en ondsindet hensigt, eller hvis der er en fejl eller sikkerhedsrisiko i enhedens firmwarekode. Hvis denne fejl giver anledning til bekymringer, skal du kontakte din virksomheds it-repræsentant, eller hvis denne ikke er tilgængelig, HP Support, der kan undersøge årsagen via analyse af enhedens syslogdata med et standard-SIEM-værktøj fra McAfee, Splunk, Arcsight eller SIEMonster. Fejlbeskeden i kontrolpanelet kan vise en fejlkode på en blå skærm under signaturkontrol af koder eller forstyrrelser i skrivning i hukommelse.
- <sup>7</sup> Microsoft og PowerPoint er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft-koncernen. Funktionen fungerer med Microsoft Word og PowerPoint 2003 og nyere. Kun understøttelse af latinske skrifttyper.
- <sup>8</sup> Udskrivning vha. pinkode via USB installeret bag på enheden.
- <sup>9</sup> Baseret på HP's interne test ved brug af normaliseret TEC-værdi, 2019.
- <sup>10</sup> HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

## Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>3</sup> Arbejdsrykkes defineres som det maksimale antal sider med billeder pr. måned. Denne værdi angiver produktrobustheden i forhold til andre HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter og er med til at sikre, at man benytter de printere og multifunktionsprintere, der passer til brugernes eller gruppernes behov.
- <sup>4</sup> HP anbefaler, at antallet af sider pr. måned holdes inden for det angivne interval af hensyn til ydelsen – baseret på faktorer som interval for udskiftning af printerforbrugsvarer og enhedens levetid over en udvidet garantiperiode.
- <sup>5</sup> Udskrivning af første kopi, når maskinen er klar, og simplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, duplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- <sup>6</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og programmet.
- <sup>7</sup> Hastigheder opnået med hurtig (V.34), standardopløsning og enkle billeder.
- <sup>8</sup> Lokal udskrivning kræver, at mobilenheden og printerens er på det samme netværk (normalt en bridge med et trådløst wi-fi-adgangspunkt forbundet med et kabelbundet netværk) eller har en direkte trådløs forbindelse. Trådløs ydeevne afhænger af de fysiske omgivelser samt afstanden fra adgangspunktet. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en webtilsluttet HP-printer. Brug af trådløst bredbånd kræver et separat abonnement til mobilenheder. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos udbyderen. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Hvis du vil aktivere HP Roam, kræver visse enheder muligvis en firmwareopgradering og tilbehør (ekstraudstyr) for at tilføje Bluetooth® Low Energy (BLE)-beaconfunktioner. Abonnement kan være påkrævet. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>9</sup> Uden bakker og dæksler trukket ud.
- <sup>10</sup> Lydværdierne kan ændres. Se de nyeste oplysninger på <http://www.hp.com/support>. Testet konfiguration: basismodel, simpleksudskrivning, A4-papir med 38 sider/min. i gennemsnit.
- <sup>11</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Dette kan ødelægge printerens og ugyldiggøre garantien. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.
- <sup>12</sup> Typisk elforbrug (TEC) er lig med Best TEC. Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og ugyldiggøre produktgarantien. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- <sup>13</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- <sup>14</sup> Den medfølgende patronkapacitet: 3.000 sider i sort-hvid baseret på ISO/IWC 19752 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere, afhængigt af udskrivnings- og brugsforholdene hos kunden.



<http://www.hp.com/tk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da Juni 2023

