

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M428fdn



Alleggerite il vostro carico di lavoro e concentratevi sul vostro business

Un business di successo è frutto di un modo di lavorare intelligente. La multifunzione HP LaserJet Pro M428 è progettata per consentirvi di concentrarvi su ciò che fa crescere efficacemente il vostro business e restare sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza.




Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M428fdn

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Stampa fronte/retro
- Funzionalità di sicurezza integrate
- Compatibile con HP Roam
- Fino al 24% di risparmio energetico
- Cartuccia toner ad alta capacità



High yield toner cartridge



Low energy



USB drive



Wireless



Mobile printing

Realizzata per consentirvi di stare sempre un passo avanti

- Scansione di file direttamente verso Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e cartelle di rete.¹
- Risparmiate tempo automatizzando tutti i passaggi dei flussi di lavoro complessi, semplificando le operazioni con un semplice clic.²
- Stampate ovunque e in assoluta semplicità da qualsiasi dispositivo su tutte le stampanti HP: la sicurezza del cloud è al vostro servizio.³

Le più avanzate funzionalità di sicurezza della categoria contribuiscono a rilevare e bloccare gli attacchi⁴

- Una serie di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante multifunzione impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.⁴
- Recuperate le stampe contribuendo alla sicurezza delle informazioni riservate, grazie alla stampa Pull e con PIN opzionali.⁵
- La funzionalità opzionale HP JetAdvantage Security Manager vi consente di impostare la configurazione.
- Prevenite potenziali attacchi, intraprendendo tempestive azioni correttive, grazie alla notifica immediata dei problemi che minacciano la sicurezza.⁶

Semplicemente pensata per facilitare il vostro lavoro

- Configurare rapidamente e in assoluta semplicità questa stampante multifunzione che vi consente di lavorare in perfetta efficienza.
- Gestite le attività in modo semplice e rapido con il touchscreen a colori intuitivo da 6,8 cm.
- Stampate file formattati Microsoft Office e PDF direttamente dall'unità USB.⁷
- Evitate le interruzioni grazie alla stampante multifunzione HP LaserJet, progettata per assicurare la massima produttività.

La sostenibilità rende il business efficiente

- Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza, grazie alle cartucce toner originali HP.
- Risparmio di carta immediato. L'impostazione di stampa fronte/retro è una modalità predefinita di risparmio della carta.⁸
- Risparmiate fino al 22% rispetto al passato.⁹
- Contribuite al risparmio energetico grazie alla tecnologia HP Auto-on/Auto-off.¹⁰

Presentazione prodotto

Nell'illustrazione: stampante HP LaserJet Pro M428fdw

1. Wi-Fi dual band con Bluetooth® Low Energy per stampa wireless e installazione semplificate
2. Pannello di controllo con touchscreen a colori personalizzabile da 6,9 cm (regolabile per una visualizzazione facilitata)
3. Porta USB easy-access
4. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
5. Sportello posteriore (accesso al percorso di stampa)
6. Porta USB Hi-Speed 2.0, porta USB per memorizzazione dei processi e stampa tramite PIN, porta LAN Gigabit Ethernet, porta fax
7. Alimentatore automatico da 50 fogli (ADF) con scansione fronte/retro in un solo passaggio
8. Scanner piano in grado di gestire supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm
9. Vassoio di raccolta da 150 fogli
10. Pulsante di sblocco dello sportello anteriore
11. Sportello frontale (accesso alle cartucce toner nero originali HP EcoSmart)
12. Stampa fronte/retro automatica
13. Il vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 216 x 356 mm



Accessori, materiali di consumo e supporto

| | |
|-----------------------|---|
| Materiali di consumo | Cartuccia toner contrattuale nero originale LaserJet HP 59X (10.000 pagine) CF259XC |
| Accessori | D9P29A Vassoio alimentatore HP LaserJet Pro da 550 fogli |
| Assistenza e supporto | UB9R7E 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP LaserJet ProM428 UB9S2PE HP 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per la multifunzione HP LaserJet Pro M428 |

Specifiche tecniche

| | |
|--|---|
| Modello | Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M428fdn |
| Numero prodotto | W1A29A |
| Funzioni | Stampa, copia, scansione, fax, e-mail |
| Pannello di controllo | Touchscreen a colori da 6,86 cm |
| Stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Velocità stampa ¹ | Nero (A4, normale): Fino a 38 ppm (predefinito); Fino a 40 ppm (HP High Speed) ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 31 ipm |
| Tempo di uscita della prima pagina ² | Nero (A4, pronto): In soli 6,3 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 8,8 secondi |
| Risoluzione stampa | Nero (migliore): Linee sottili (1200 x 1200 dpi) ; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode |
| Ciclo di lavoro mensile ³ | Fino a 80000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato¹: 750-4.000 |
| Funzionalità avanzate software stampante | Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Google Cloud Print 2.0, funzionalità RDAM per stampa semplificata, HP ePrint e tecnologia HP di accensione/spegnimento automatico, pannello di controllo touchscreen intuitivo da 6,86 cm, scansione/stampa dal cloud mediante le applicazioni del pannello di controllo, memorizzazione dei processi con PIN di stampa, stampa da USB, stampa N-up, fascicolazione |
| Linguaggi standard di stampa | HP PCL 6, emulazione HP PostScript livello 3, PDF, URF, Native Office, PWF Raster |
| Font e caratteri | 84 font TrueType scalabili |
| Area di stampa | Margini stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area di stampa massima : 207,4 x 347,1 mm |
| Stampa fronte/retro | Automatica (predefinita) |
| Copia | |
| Velocità di copia ⁵ | Nero (A4): Fino a 38 cpm |
| Specifiche della fotocopiatrice | copia di documenti d'identità; numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; qualità (bozza/ normale/ottimale); salvataggio impostazioni attuali; ripristino alle impostazioni di fabbrica; Numero massimo di copie: Fino a 999 copie; Riduzione/Ingrandimento: da 25 a 400% |
| Scansione | |
| Velocità di scansione ⁶ | Normale (A4): Fino a 29 ppm/46 ipm; Fronte/retro (A4): Fino a 46 ipm |
| Formato file di scansione | PDF, JPG, TIFF |
| Specifiche dello scanner | Tipo di scanner: Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazioni utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 2.3; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Funzioni avanzate scanner | Alimentatore automatico documenti (ADF) per scansione fronte/retro in un solo passaggio; scansione su cloud (Google Drive e Dropbox); scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft® SharePoint®; scansione su computer con software; archiviazione fax su cartella di rete; archiviazione fax verso e-mail; da fax a computer; attivazione/disattivazione del fax; Quick Sets |
| Volume scansioni mensili consigliato | 750-4000 |
| Area scansione | Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 102 x 152 mm; Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 356 mm |
| Profondità in bit/Livelli scala di grigi | 24 bit / 256 |
| Invio digitale | Standard: Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft® SharePoint®; scansione su computer con software; archiviazione fax su cartella di rete; archiviazione fax verso e-mail; da fax a computer; attivazione/disattivazione del fax; Quick Sets |
| Fax | |
| Fax ⁷ | Sì, 33,6 kbps |
| Specifiche del fax | Memoria fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); Composizione rapida: Fino a 120 numeri |
| Funzioni software avanzate fax | Backup memoria fax permanente; riduzione automatica per fax; ricomposizione automatica; invio posticipato; inoltre del fax; interfaccia per segreteria telefonica; blocco dei fax indesiderati; rilevamento suoneria differenziata; stampa di frontespizi; blocco fax codici di fatturazione; salvataggio e caricamento; report di attività del fax; impostazione predefinita di selezione; stampa registro attività fax; HP Digital Fax |
| Velocità processore | 1200 MHz |
| Connettività | |
| Standard | 1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB frontale; rete Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE) |
| Capacità stampa da dispositivi mobili ⁸ | App HP Smart; HP ePrint; Apple AirPrint™; App per dispositivi mobili; Certificazione Mopria™; Google Cloud Print™ |
| Protocolli di rete supportati | TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, stampa IPP; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Statefull tramite DHCPv6); sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP, FW Download |
| Capacità di rete | Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.1X |
| Disco rigido | No |
| Memoria | Standard: 512 MB; Massima: 512 MB |
| Gestione supporti | |
| Numero di vassoi carta | Standard: 2; Massima: 3 |
| Tipi di supporti | Carta (comune, EcoFFICIENT™, leggera, pesante, elevata qualità, colorata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette |
| Formato supporti | Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, 3: da 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); busta n. 10; busta Monarch; busta B5; busta C5; busta DL; formato personalizzato; Statement; Vassoio 2 e vassoio 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); formato personalizzato; A5-R; B6 (JIS) ADF: A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm |
| Gestione supporti | Ingresso standard: Vassoio 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Ingresso opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale |
| Peso supporti | Vassoio 1: 60 - 200 g/m²; Vassoio 2: opzionale, 550 fogli; Vassoio 3: 60 - 120 g/m² |
| Capacità ingresso | Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 550 (opzionali) Massima: Fino a 900 fogli (con vassoio opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, da 50 fogli |
| Capacità uscita | Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massima: Fino a 150 fogli |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO mobile; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
| Sistemi operativi di rete compatibili | Windows 11; Windows 8; Windows 7; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX |
| Requisiti minimi di sistema | Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com |
| Software incluso | La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet |
| Gestione sicurezza | Avvio sicuro, integrità del firmware sicuro, integrità del codice di Runtime, EWS protetto da password, navigazione sicura tramite SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP su TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzionalità di rete; disattivazione protocolli e servizi inutilizzati; SNMPv1, SNMPv3 e SNMPv2, modifica password community; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic; Access; autenticazione SASL; autenticazione e autorizzazione LDAP; firewall e ACL; blocco del pannello di controllo; configurazione dei certificati; stampa con PIN LPD, Syslog, firmware firmato, impostazioni amministratore, controllo degli accessi, autenticazione 802.1X (EAP-TLS e PEAP), storage dei dati crittografati, cancellazione sicura dei dati, aggiornamenti del firmware automatici, stampa protetta crittografata tramite la memorizzazione dei processi opzionale, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale |
| Gestione della stampante | HP Printer Assistant; HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent, HP WS Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator) |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni stampante (L x P x A) ⁹ | Minimo: 420 x 390 x 323 mm; Massima: 430 x 634 x 325 mm |
| Peso stampante | 12,6 kg |
| Ambiente operativo | Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR |
| Condizioni archiviazione | Temperatura: Da -20 a 40 °C |
| Acustica¹⁰ | Emissioni di potenza acustica: 6,7 Bel(A) (stampa a 38 ppm) Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A) |
| Alimentazione¹¹ | Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 510 watt (in standby); 7,5 watt (modalità Ready); 0,9 watt (modalità Sleep); 0,9 watt (spegnimento automatico/accensione con LAN, attivata alla spedizione); 0,06 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,06 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)¹²: Blue Angel: 1,144 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato |
| Tecnologia risparmio energetico | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on |
| Certificazioni¹³ | TUV e marcatura GS (Germania), approvazioni Europa orientale, marchio CE Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 (CEP); certificazione ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Conforme a Blue Angel: Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità telecomunicazioni: Fax/telecomunicazioni: ETSI ES 203 021; altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli paesi. |
| Ecolabel | Senza mercurio |
| Paese di origine | Fabbricata in Cina |
| Contenuto della confezione¹⁴ | W1A29A Stampante HP LaserJet Pro M428fdn; cartuccia toner nero originale LaserJet HP 59A preinstallata (resa: 3.000 pagine); guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo telefonico; il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo http://www.hp.com/support |
| Garanzia | Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti legali locali. Contatta il tuo fornitore oppure consulta http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella tua zona specifica. (codice garanzia 4E, ID garanzia A033) |

Note legali

- ¹ Alcune applicazioni di scansione potrebbero richiedere una connessione Internet alla stampante. Per usufruire dei servizi, potrebbe essere necessario effettuare una registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al Paese, alla lingua e ai contratti. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hpconnected.com>.
- ² Collegare la stampante/multifunzione alla rete e completate la personalizzazione tramite il server Web incorporato.
- ³ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento o di un accessorio. Per maggiori informazioni consultare <http://hp.com/go/roam>.
- ⁴ In base a una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Per visualizzare un elenco di stampanti disponibili consultare <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁵ Per utilizzare il lettore di badge di prossimità opzionale è necessaria una soluzione aggiuntiva, come HP Access Control o HP JetAdvantage Private Print. Stampa con PIN abilitata tramite porta USB installata sul retro del dispositivo.
- ⁶ In caso di potenziali minacce o in caso di errore o condizione di vulnerabilità nel codice firmware del dispositivo, sul pannello di controllo del dispositivo apparirà una notifica immediata di minaccia. Se l'errore desta preoccupazione, contattate il vostro responsabile IT o, se non è disponibile, l'assistenza HP, che può indagare sulle cause attraverso l'analisi dei dati di syslog utilizzando uno strumento SIEM standard di McAfee, Splunk, Arcsight o SIEMonster. Il messaggio di errore sul pannello di controllo potrebbe apparire come un codice su schermo blu, durante le verifiche della firma del codice o intrusioni nella scrittura in memoria.
- ⁷ Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.
- ⁸ Stampa tramite pin abilitata mediante porta USB installata nella parte posteriore del dispositivo.
- ⁹ In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC normalizzato, 2019.
- ¹⁰ Prestazioni di HP Auto-On/ Auto-Off technology variabili in base a stampante e impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- ⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità mensile di pagine stampate con immagini, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- ⁵ Misurazione del tempo di stampa della prima pagina e della velocità di stampa dalla modalità Ready per stampa solo fronte in base allo standard ISO/IEC 29183, misurazione della velocità di copia fronte/retro in base allo standard ISO/IEC 24735, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento.
- ⁶ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- ⁷ Velocità raggiunte con Fast (v. 34), risoluzione standard e immagini semplici.
- ⁸ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante siano connessi alla stessa rete (generalmente i punti di accesso Wi-Fi uniscono connessioni wireless e cablate) oppure che sia disponibile una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria zona rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁹ Senza vassoi e coperchi estesi.
- ¹⁰ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione collaudata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una media di 38 ppm.
- ¹¹ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ¹² La TEC equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- ¹³ Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese, consultare <http://www.epeat.net>.
- ¹⁴ Resa della cartuccia inclusa nella confezione: 3.000 pagine in bianco e nero in conformità allo standard ISO/IEC 19752 e in modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>. Il numero di pagine può variare in base alle condizioni di stampa e all'utilizzo del cliente.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

it-it Giugno 2023

