



HP LaserJet Pro MFP M428dw

Verlicht uw werklast en richt alle aandacht op uw bedrijf

Een succesvol bedrijf betekent slimmer werken. De HP LaserJet Pro M428 MFP is ontworpen zodat u uw tijd zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken en u kunt richten op de groei van uw bedrijf en het voorblijven van de concurrentie.



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- 2-zijdig afdrukken
- Dual-band Wi-Fi en draadloos
- Ingebouwde beveiligingsfuncties
- HP Roam ingeschakeld
- Tot 24% energiebesparing
- High-capacity tonercartridge



2-sided printing



Color touchscreen



USB drive



Wireless



Mobile printing



Low energy



High yield toner cartridge

Gebouwd om u en uw bedrijf vooruit te helpen

- Scan bestanden rechtstreeks naar Microsoft® SharePoint, e-mail, USB en netwerkmappen.¹
- Bespaar tijd door alle stappen in een ingewikkelde workflow te automatiseren en met een druk op de knop uit te voeren.²
- Print draadloos, ook zonder netwerk, en blijf verbonden met dual-band Wi-Fi en Wi-Fi Direct.^{3,4,5}
- Print moeiteloos vanaf elk apparaat, vrijwel overal en naar elke HP printer, veilig via de cloud.⁶

Beste beveiliging in zijn klasse: detectie en afweer van aanvallen⁷

- Een reeks ingebouwde beveiligingsfuncties zorgt ervoor dat deze MFP geen toegangspunt voor aanvallen wordt.⁷
- Beveilig vertrouwelijke informatie met optioneel pull-printen of printen met pincode om printtaken op te halen.⁸
- Met de optionele HP JetAdvantage Security Manager kunt u de configuratie instellen.
- Voorkom potentiële aanvallen en neem onmiddellijk maatregelen met directe meldingen van beveiligingsproblemen.⁹

Eenvoudig ontworpen om uw dag probleemloos te laten verlopen

- Stel deze MFP snel in en beheer eenvoudig de apparaatinstellingen om de algemene printefficiëntie te verhogen.
- Start taken snel en gemakkelijk op het eenvoudige kleurentouchscreen van 6,8 cm.
- Print Microsoft Office-bestanden en pdf's rechtstreeks vanaf uw USB-schijf.¹⁰
- Voorkom onderbrekingen met een HP LaserJet MFP die is ontworpen om te worden gestroomlijnd voor optimale productiviteit.

Duurzaamheid vraagt om een slimme aanpak

- Vermijd de frustratie van iets opnieuw te moeten printen, verspild materiaal en oproepen naar ondersteuning met originele HP tonercartridges.
- Help papier te besparen, direct uit de verpakking. De instelling voor dubbelzijdig printen is ingesteld op de standaard papierbesparingsmodus.¹¹
- Gebruikt tot 22% minder energie ten opzichte van eerdere producten.¹²
- Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off technologie.¹³

Productronleiding

Foto: HP LaserJet Pro M428dw

1. Dual-band Wi-Fi met Bluetooth® Low Energy voor gemakkelijk draadloos printen en installeren
2. aanpasbaar bedieningspaneel met kleurentouchscreen van 6,8 cm (kan omhoog worden gekanteld voor een betere weergave)
3. Handige USB-poort
4. Multifunctionele lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot 216 x 356 mm
5. Klep achter (toegang tot printpad)
6. Hi-Speed USB 2.0-poort, USB-poort voor opslag van printtaken en printen met pincode, Gigabit Ethernet LAN-poort, faxpoort
7. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's
8. Flatbedscanner verwerkt papierformaten tot 216 x 356 cm
9. Uitvoerbak voor 150 vel
10. Knop voor openen voorklep
11. Klep aan voorzijde (toegang tot HP EcoSmart zwarte tonercartridges)
12. Automatische duplexfunctie
13. Invoerbak 2 voor 250 vel ondersteunt media tot 216 x 356 mm



Accessoires, supplies en support

Supplies	CF259A HP 59A originele zwarte LaserJet tonercartridge (Ca 3000 pagina's)
	CF259X HP 59X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's)
	CF259XC HP 59X zwarte contract LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
Accessoires	D9P29A HP LaserJet Pro papierinvoerbak 550 vel
Service en support	UB9R7E - HP 3 jaar service op volgende werkdag voor LaserJet Pro M428 MFP
	UB9S2PE HP 1 jaar post-warranty service op volgende werkdag voor LaserJet Pro M428 MFP

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Pro MFP M428dw
Bestelnr.	W1A28A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, e-mail
Bedieningspaneel	6,8 cm (2,7 inch) kleurentouchscreen
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 38 ppm (standaard); Tot 40 ppm (HP High Speed); Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 31 ipm;
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 6,3 s; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 8,8 seconden;
Printresolutie	Zwart (beste): Dunne lijnen (1200 x 1200 dpi); Technologie: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode;
Maandelijks printvolume ³	Tot 80.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: 750 tot 4000
Intelligente printersoftwarefuncties	Apple AirPrint™, Mopria Certified, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint en Wi-Fi Direct printen, ROAM (gemakkelijk printen ingeschakeld), HP Auto-On/Auto-Off technologie, intuïtief bedieningspaneel met touchscreen van 6,86 cm (2,7-inch), scannen/printen vanuit de cloud met behulp van apps op het bedieningspaneel, printtaken opslaan en printen met pincode, usb-printen, N-up printen, sorteren
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript niveau 3-emulatie, PDF, URF, standaard Office, PWG Raster
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 4 mm, Rechts: 4 mm; Maximaal bedrukbaar gebied : 207,4 x 347,1 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Kopiëren	
Kopieersnelheid ⁵	Zwart (A4): Tot 38 kpm
Copierspecificaties	Identiteitsbewijs kopiëren; Aantal kopieën; Formaat wijzigen (inclusief 2-Up); Licht/donker; Verbeteringen; Formaat van origineel; Inbindmarge; Sorteren; Invoerlade selecteren; Dubbelzijdig; Kwaliteit (concept/ normaal/optimaal); Huidige instellingen opslaan; Fabrieksinstellingen terugzetten; Maximum aantal kopieën: 999 kopieën; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%
Scannen	
Scansnelheid ⁶	Standaard (A4): Tot 29 ppm (zwart-wit), tot 20 ppm (kleur)
Scanbestandsformaten	PDF, JPG, TIFF
Scannerspecificaties	Type scanner Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Knoppen aan de voorzijde: scannen, kopiëren, e-mailen, archiveren; HP Scansoftware; gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: Versie 2.3; Dubbelzijdig scannen via ADF: Nee; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: Tot 1200 x 1200 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar cloud (Google Drive en Dropbox); Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar Microsoft SharePoint®; Scannen naar computer met software; Snelle instellingen
Aanbevolen aantal scans per maand	750 tot 4000
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm ; Minimum mediaformaat (via ADF): 102 x 152 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar Microsoft SharePoint®; Scannen naar computer met software; Snelle instellingen
Faxen	
Faxen	Nee,
Processorsnelheid	1200 MHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB-hostpoort aan achterzijde; 1 USB-poort aan voorzijde; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T netwerk; 802.3az (EEE); 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Wi-Fi radio
Draadloos	Ja, ingebouwd dual-band Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Versleuteling via AES of TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Mobiele printcapaciteit ⁷	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart-app; Mobiele apps; Mopria™-gecertificeerd; Roamcapaciteit voor gemakkelijk printen; Wi-Fi® Direct Printing
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), webservices printen, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, IPP printen; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-configuratie: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6), SSL beveiliging en certificatenbeheer; Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW download
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authenticatie via 802.1x
Harde schijf	Nee
Geheugen	Standaard: 512 MB ; Maximum: 512 MB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 3
Mediatypen	Papier (gewoon, EcoEFFICIENT, licht, zwaar, bond, gekleurd, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); Enveloppen; Etiketten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 215,9 x 355,6 mm; Lade 2, 3: 104,9 x 148,59 tot 215,9 x 355,6 mm Ondersteund (metrisch): Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Aangepast formaat; Statement; Lade 2 en lade 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Aangepast formaat; A5-R; B6 (JIS) Automatische documentinvoer: A4; aangepaste formaten 102 x 152 mm tot 216 x 356 mm

Model	HP LaserJet Pro MFP M428dw
Bestelnr.	W1A28A
Mediaverwerking	Standaard invoer: Lade 1 voor 100 vel, invoerlade 2 voor 250 vel, automatische documentinvoer voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optionele invoer: Optionele derde lade voor 550 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 200 gr/m ² ; Lade 2: Optioneel voor 550 vel; Lade 3: 60 tot 120 gr/m ²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: Vellen: 250 Lade 3: Vellen: 550 (optioneel) Maximum: Tot 900 vel (met optionele lade voor 550 vel) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 150 vellen Enveloppen: Tot 10 enveloppen Maximum: Tot 150 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows Client OS (32/64-bits), Win10, Win8.1, Windows 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, discrete PCL6-printerdriver, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.support.hp.com , voer de productnaam in en zoek deze, klik op de gebruikershandleiding en voer de productnaam en zoek naar gebruikershandleiding, zoek uw (productnaam) - Gebruikershandleiding, zoek de sectie Ondersteunde besturingssystemen, UPD PCL6/PS-printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen, ga voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen naar http://www.hp.com/go/upd
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012, 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp en XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix-Ready Kit certificering - tot Citrix Server 7.18 - ga voor meer informatie naar http://www.citrixready.citrix.com , Linux - ga voor meer informatie naar http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix - ga voor meer informatie naar http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6 / PS printerdrivers - ga voor ondersteuning voor compatibele netwerkbesturingssystemen naar http://www.hp.com/go/upd
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding, USB-poort, internetbrowser, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar http://www.microsoft.com Mac: 2 GB vrije schijfruimte, internetverbinding of USB-poort, ga voor aanvullende OS-hardwarevereisten naar http://www.apple.com
Bijbehorende software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com/laserjet
Beveiligingsbeheer	Secure Boot, beveiliging van firmware-integriteit, runtime code-integriteit, EWS met wachtwoordbeveiliging, veilig browsen via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in-/uitschakelen, niet-gebruikte protocollen en services uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2, wachtwoord community wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP basistoegang authenticatie, SASL-authenticatie, LDAP-authenticatie en autorisatie, firewall en ACL, vergrendeling van bedieningspaneel, configuratie van certificaten, printen met universele printerdriver en pincode, syslog, ondertekende firmware, beheerdersinstellingen, toegangscontrole SNMPv3, 802.1x draadloze verificatie (EAP-TLS, LEAP en PEAP), authenticatie via WEP, WPA/WPA2 voor persoonlijk gebruik, WPA2-Enterprise bekabeld, versleuteling via AES of TKIP versleutelde dataopslag, veilig wissen van data, automatische firmware-updates, veilig versleuteld printen via optionele opslag van printtaken, compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Printerbeheer	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit voor HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H) ⁸	Minimum 420 x 390 x 323 mm; Maximum: 430 x 634 x 325 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	497 x 398 x 490 mm
Gewicht printer	12,6 kg
Gewicht met verpakking	15,5 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid⁹	Geluidskrachtmissie: 6,7 B(A) (printen met 38 ppm) Geluidsdrukmissie: 53 dB(A)
Voeding¹⁰	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); Gebruik: 510 watt (printen), 7,5 watt (standby), 0,9 watt (slaapstand), 0,9 watt (auto-uit/wake-on-LAN, ingeschakeld bij levering), 0,06 watt (auto-uit/handmatig aan), 0,06 watt (handmatig uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹¹: Blue Angel: 1,144 kWh per week; Energy Star 3.0: 0,4125 kWh/week; Type voedingsbron: Interne (ingebouwde) voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificaten¹²	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - klasse B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; Blue Angel Blue Angel-compatibel Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij
Land van herkomst	Geproduceerd in China
Inhoud van de doos¹³	HP LaserJet Pro M428dw; Voorgeïnstalleerde HP 59A zwarte LaserJet tonercartridge (opbrengst: 3.000 pagina's); Installatiegids; Supportflyer; Garantiegids; Flyer met regelgeving; Netsnoer; USB-kabel; HP printersoftware is beschikbaar op: http://www.hp.com/support
Garantie	Eén jaar standaard garantie (ophalen en terugsturen). De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekroonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio. (garantiecode 4E; garantie-id A033)

Voetnoten

- ¹ Voor sommige scanapps kan een internetverbinding naar de printer vereist zijn. Voor het gebruik van services kan registratie vereist zijn. De beschikbaarheid van apps varieert per land, taal en overeenkomst. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>
- ² Verbind de printer of MFP met het netwerk en pas de instellingen aan via de ingebouwde webserver (Embedded Web Server, EWS).
- ³ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4 GHz- en 5 GHz-verbinding. Mogelijk heeft u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies moet een optioneel accessoire worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ De functie is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro MFP M428dw en M428fdw. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt en kan tijdens een actieve VPN-verbinding beperkt zijn.
- ⁵ De functie is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Pro MFP M428dw en M428fdw. Om te printen moet het mobiele device verbonden zijn met een MFP of printer op het wifinetwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://hp.com/go/businessmobileprinting>
- ⁶ Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Mogelijk is een abonnement of accessoire vereist. Bezoek voor meer informatie <http://hp.com/go/roam>.
- ⁷ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die aanvallen kunnen detecteren, deze automatisch kunnen stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit kunnen valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ⁸ Printen met pincode is mogelijk via een USB-poort aan de achterzijde van het apparaat.
- ⁹ Directe meldingen van bedreigingen kunnen op het bedieningspaneel van het apparaat verschijnen wanneer er een potentiële bedreiging ontstaat door kwaadwillige bedoelingen of wanneer er een bug of beveiligingslek in de firmwarecode van het apparaat aanwezig is. Als deze fout aanleiding geeft tot bezorgdheid, neem dan contact op met uw IT-vertegenwoordiger van uw bedrijf of, indien niet beschikbaar, HP Support, die de oorzaak kunnen onderzoeken door middel van een analyse van apparaatsysloggegevens met behulp van een standaard SIEM-tool van McAfee, Splunk, Arcsight of SIEMonster. De foutmelding op het bedieningspaneel kan een foutcode op een blauw scherm weergeven tijdens controles van de handtekening van de code of bij schrijfinbraken in het geheugen.
- ¹⁰ Microsoft en PowerPoint zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van de Microsoftgroep. De functie werkt met Microsoft Word en PowerPoint 2003 en later. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.
- ¹¹ Vanaf najaar 2019 zijn wereldwijd alle nieuw geïntroduceerde producten standaard ingesteld op dubbelzijdig (alle bundels en drivers); In het voorjaar van 2019 zijn wereldwijd alle meest voorkomende drivers voor de meeste producten standaard ingesteld op dubbelzijdig.
- ¹² Gebaseerd op interne HP testen met behulp van genormaliseerde TEC-waarde, 2019.
- ¹³ HP Auto-On/Auto-Off technologie is afhankelijk van de printer en de instellingen; een firmwareupdate kan vereist zijn.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden, gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Snelheid waarmee de eerste kopie verschijnt en enkelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, dubbelzijdige kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 24735, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De werkelijke snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software en de complexiteit van het document.
- ⁶ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁷ Lokaal printen vereist dat het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten (meestal maken wifitoeegangspunten een brug tussen draadloze en bedrade verbindingen) of dat ze een directe draadloze verbinding hebben. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het toegangspunt. Voor printen op afstand is een internetverbinding met een HP webprinter nodig. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Voor het inschakelen van HP Roam is op sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware nodig en een optioneel accessoire voor het toevoegen van beaconfunctionaliteit met Bluetooth® Low Energy (BLE). Een abonnement is mogelijk vereist. Bezoek voor meer informatie <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁸ Zonder laden, kleppen niet uitgeschoven.
- ⁹ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 38 ppm.
- ¹⁰ De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115-V-model.
- ¹¹ Blue Angel TEC is gelijk aan Best TEC. De voedingspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ¹³ Opbrengst meegeleverde inktcartridges: 3.000 zwarte pagina's op basis van ISO/IEC 19752 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>. Het aantal pagina's varieert afhankelijk van de printcondities en het gebruik bij de klant.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

nl-nl Oktober 2021

