



HP LaserJet Pro M304a

Let din arbejdsbyrde, og fokusér på din virksomhed

I forretningslivet vinder du ved at arbejde smartere. HP LaserJet Pro M304a-printeren er designet til, at du kan fokusere din tid på det, der er mest effektivt, så du kan skabe vækst i din virksomhed og være foran konkurrenterne.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: Få mere at vide på: <http://www.hp.com/learn/ds>



Low energy



USB drive

Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang

- Snu din udskrift, og kom af sted – ingen ventetid. Denne enhed aktiveres og udskriver hurtigt.¹
- Mere arbejde, mindre ventetid. Du kan øge produktiviteten med en udskrivningshastighed på op til 35 A4-sider i minuttet.¹
- Hold dit kontor sikkert med en ikke-netværksforbundet printer.

Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere

- Konfigurationen af denne printer går hurtigt, og det er nemt at administrere enhedens indstillinger og øge den generelle effektivitet.
- Få mere ud af pladsen på kontoret med en printer, der passer perfekt til din arbejdsstil.
- LCD-skærmen med to linjer er nem at læse og betjene.
- Arbejd uden forsinkelser eller rod med patroner, der har automatisk fjernelse af forsegling.

Bæredygtighed er en god forretning

- Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner.
- Sparer op til 18 % energi forhold til tidligere produkter.²

Produktpræsentation

HP LaserJet Pro M304a vist

1. Universalsbakke 1 til 100 ark understøtter medier op til 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0-port
3. Bagdæksel (adgang til papirgang)
4. LCD-kontrolpanel med to linjer
5. 150-arks udbakke
6. Udløserknap til frontdæksel
7. Frontdæksel (adgang til sort HP EcoSmart-tonerpatron)
8. 250-arks papirbakke 2 understøtter papirformater op til 216 x 356 mm



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF259A Original HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (3.000 sider)
	CF259X HP 59X Original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (10.000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks indføringsbakke
Service og support	UB9T8E HP 3 års service næste hverdag for LaserJet Pro M304
	UB9U3PE HP 1 års service næste hverdag efter garantien for LaserJet Pro M304
	UB9U2E HP 3 års service med returnering til lager for LaserJet Pro M304
	UB9U6PE HP 1 års service med returnering til lager for LaserJet Pro M304

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Funktioner	Udskriv
Kontrolpanel	LCD med to linjer, OK-knap, Venstre-knap, Højre-knap, Annuller-knap, Tilbage-knap, Klar LED, Fejl LED
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 35 sider/min.;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,9 sekunder; Sort (A4, dvale): På kun 8,0 sek.;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Fine streger (1200 x 1200 dpi); Teknologi: HP FastRes 1200 (600 x 600 dpi; op til 4800 x 600 dpi udvidet), HP ProRes (1200 x 1200 dpi), Economode;
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript niveau 3-emulering, PDF, URF, PWG-raster
Skrifttyper og skriftsnit	84 skalerbare TrueType-fonte
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 5 mm, Bund: 5 mm, Venstre: 4 mm, Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dupleksudskrivning	Manuel (med driversupport)
Processorhastighed	1200 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed-USB 2.0
Trådløs forbindelse	Nej
Netværksegenskaber	Nej
Harddisk	Ingen
Hukommelse	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB DRAM; 256 MB Flash
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (almindeligt, EcoFFICIENT, fortrykt, let, kraftigt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft); Konvolutter; Etiketter
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, bakke 3 som tilbehør: 100 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (mål): Tray 1, Tray 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double)

Model	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke1; 250-arks papirbakke2 Standardoutput: 150-arks udbakke Valgfrit input: Valgfrit tredje papirbakke til 550 ark
Gramvægt	Papirbakke 1: 60 til 200 g/m²; Papirbakke 2: 550-arks papirbakke (valgfrit); Papirbakke 3: 60 til 120 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Bakke 2: Ark: 250 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 900 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Kuverter: Op til 10 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse, USB-port, internetbrowser. Se flere oplysninger om OS-hardwarekrav på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, for OS hardware requirements see apple.com
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen; Download software på http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.hp.com
Sikkerhedsstyring	Sikker bootstart, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, adgangskodebeskyttet EWS via SW Toolbox/EWS Proxy, kontrolpanellås, signeret firmware, administratorindstillinger via SW Toolbox/EWS Proxy
Printeradministration	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin Software
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ³	Minimum 381 x 357 x 216 mm; Maksimum: 381 x 634 x 241 mm
Pakkemål (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm
Printervægt	8,22 kg
Pakkevægt	10,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B(A) Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning ⁴	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Forbrug: 495 W (aktiv udskrivning), 5,5 W (klar), 0,5 W (dvale), 0,5 W (automatisk tænd/sluk via USB, aktiveret ved levering), 0,05 W (automatisk sluk/manuel tænd), 0,05 W (slukket manuelt); Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning;
Certificeringer	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - (Class B), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - (Class B), EN 61000-3-2:2014+A1:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Overholder Blue Angel Nej, se dokumentet ECI (Ecolabel Comparison Information)
Oprindelsesland	Fremstillet i Filippinerne
Kassens indhold ⁵	HP LaserJet Pro M304a; Forudinstalleret HP 59A LaserJet-tonerpatron, sort (1.500 sider); Startvejledning; Supportpjece; Garantivejledning; Lovgivningspjece; Strømledning
Garanti	1 års garanti med reparation på lager. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produktet, landet og lokale lovkrav. Kontakt kontraktleverandøren, eller besøg http://www.hp.com/support for at læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Baseret på HP's interne test ved brug af normaliseret TEC-værdi, 2019.

Ansvarsfraskivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Printtilstand: "Kladder", "Normal" – Standard, "FineLine".

² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Uden bakker, og dæksler er ikke trukket ud.

⁴ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed.

⁵ De medfølgende patroner har en kapacitet på 1.500 sider i sort baseret på ISO/IEC 19752 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere afhængigt af udskrivnings- og brugsforholdene hos kunden.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA April 2021

