



HP LaserJet Pro M304a

Bedre tid til å fokusere på bedriften

Suksess i forretningslivet betyr å arbeide smartere. HP LaserJet Pro M304a-skriveren er designet for å la deg bruke tiden din der den er aller mest effektiv – på å utvide virksomheten din og ligge i forkant av konkurrentene.



Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbeidede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: Lær mer på: <http://www.hp.com/learn/ds>

For fortsatt utvikling av deg og bedriften

- Ta arkene og gå – uten å måtte vente. Denne enheten aktiveres og skriver ut raskt.¹
- Få mindre ventetid. Øk produktiviteten med utskriftshastigheter på opptil 35 (A4) sider per minutt (spm).¹
- Hold kontoret sikkert med en ikke-nettverksskriver.

Enkelt utformet for å forenkle hverdagen

- Sett opp denne skriveren raskt og administrer enkelt enhetsinnstillingene for å bidra til mer effektive utskrifter.
- Få mest mulig ut av kontorplassen din med en skriver som passer godt inn i arbeidsstilen din.
- 2-linjers LCD-skjerm er enkel å lese og håndtere.
- Arbeid uten forsinkelser eller rot, med kassetter som har automatisk fjerning av forsegling.

Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Unngå frustrerende nye utskrifter, bortkastet rekvisita og servicesamtaler ved å bruke originale HP-tonerkassetter.
- Sparer opptil 18 % energi sammenlignet med tidligere produkter.²



Low energy



USB drive

Produktomvisning

HP LaserJet Pro M304a vist

1. 100-arks universalbrett 1 støtter medier opp til 216 x 356 mm
2. Hi-Speed USB 2.0-port
3. Bakdeksel (tilgang til utskriftsbane)
4. 2-linjers LCD-kontrollpanel
5. 150-arks utskuff
6. Utløserknapp for frontdeksel
7. Frontdeksel (tilgang til HP EcoSmart svarte tonerkassetter)
8. 250-arks papirskuff 2 støtter medier opptil 216 x 356 mm



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF259A HP 59A svart original LaserJet-tonerkassett (3 000 sider)
	CF259X HP 59X høykapasitets svart, original LaserJet-tonerkassett (10 000 sider)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Service og kundestøtte	UB9T8EHP 3 års neste virkedag LaserJet Pro-M304tjeneste
	UB9U3PE HP 1 års etter garanti neste virkedag LaserJet Pro-M304tjeneste
	UB9U2E HP 3 års Tilbake til Depot LaserJet Pro-M304tjeneste
	UB9U6PE HP 1 års etter garanti Tilbake til Depot LaserJet Pro-M304tjeneste

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Funksjoner	Utskr.
Kontrollpanel	To-linjers LCD, OK-knapp, venstre knapp, høyre knapp, Avbryt-knapp, tilbake-knapp, klar LED, feil-LED
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 35 spm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,9 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,0 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Fine linjer (1200 x 1200 ppt); Teknologi: HP FastRes 1200 (600 x 600 ppt; opptil 4800 x 600 ppt forbedret), HP ProRes (1200 x 1200 ppt), Economode;
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 4000
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, PWG Raster
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter
Utskriftsområde	Utskriftsmargener Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dobbeltsidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Prosessorchastighet	1200 MHz
Tilkobling	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0
Trådløst	Nei
Nettverksfunksjoner	Nei
Harddisk	Ingen
Minne	Standard: 256 MB ; Maksimum: 256 MB DRAM; 256 MB flash
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (vanlig, EcoFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt); Konvolutter; Etiketter
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2, tilleggsskuff 3: 100 x 148 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Tray 1, Tray 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double); envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); postcards (JIS single, JIS double)

Modell	HP LaserJet Pro M304a
Produktnummer	W1A66A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalbrett 1, 250-arks papirskuff 2 Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri tredje 550-arks papirskuff
Medievekt	Skuff 1: 60 til 200 g/m ² ; Skuff 2: Valgfritt 550 ark; Skuff 3: 60 til 120 g/m ²
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 900 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, nettleser. Se http://www.microsoft.com for å få mer informasjon om operativsystemets maskinvarekrav Mac: 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, for OS hardware requirements see apple.com
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger er inkludert i esken; Last ned programvare fra http://www.123.hp.com/laserjet eller http://www.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Sikker oppstart, sikker fastvareintegritet, Runtime Code-integritet, passordbeskyttet EWS via SW Toolbox/EWS proxy, kontrollpanellås, signert fastvare, administratorinnstillinger via SW Toolbox/EWS proxy
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web Jetadmin-programvare
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H) ³	Minste 381 x 357 x 216 mm; Maksimum: 381 x 634 x 241 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm
Skrivervekt	8,22 kg
Pakningsvekt	10,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Fuktighet: 30 til 70 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,8 B(A) Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)
Strøm ⁴	Krav: 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier; Forbruk: 495 watt (aktiv utskrift), 5,5 watt (klar), 0,5 watt (hvilemodus), 0,5 watt (auto-av / vekking ved USB, aktivert ved frakt), 0,05 watt (auto-av / manuelt på), 0,05 watt (manuelt av); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Sertifiseringer	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – (Klasse B), CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – (Klasse B), EN 61000-3-2:2014+A1:2015, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 Blue Angel-samsvar Nei, se dokumentet ECI (informasjon om Ecolabel-sammenligning)
Opprinnelsesland	Produsert på Filippinene
Innhold i esken ⁵	HP LaserJet Pro M304a; Forhåndsinstallert HP 59A svart LaserJet-tonerkassett (kapasitet 1500 sider); Kom i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Støtteark; Strømledning
Garanti	Ett års garanti, benk-/depotreparasjon. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. Kontakt din leverandør eller gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service- og kundestøttealternativer i ditt område.

Fotnoter

¹ Målt ved bruk av ISO/IEC 24734, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjonen, programvareapplikasjonen, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Basert på intern HP-testing ved hjelp av normalisert TEC-verdi, 2019.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Utskriftsmodus: "Utkast", "normal"-standard, "FineLine".

² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

³ Uten skuffer og deksler uttrukket.

⁴ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforbruksverdier er vanligvis basert på måling av en 115 V-enhet.

⁵ Medfølgende kassetter gir 1500 svarte sider basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for detaljer. Sideantallet kan variere etter kundens utskriftsforhold og bruk.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2019 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene gitt for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA April 2021

