



Řada tiskáren HP Neverstop Laser MFP 1200

Neomezené možnosti tisku. Inovativní bezkasetová laserová tiskárna.¹

Tiskněte snadno velké objemy s inovativní bezkasetovou laserovou tiskárnou,¹ která obsahuje toner na tisk 5 000 stran.² Spolehněte se na kvalitu HP za mimořádně nízkou cenu. Tiskněte a skenujte prakticky odkudkoli s nejlepší aplikací pro mobilní tisk ve své třídě – HP Smart.^{3,4}



HP Neverstop Laser MFP 1200a



HP Neverstop Laser MFP 1200w

Významné události

- Tisk, skenování, kopírování
- Černobílý tisk až 20 str./min
- Dodaný toner na tisk 5 000 stran
- Doplňovací toner
- Bezdrátový tisk s funkcí Wi-Fi Direct (pouze model w)
- Kompatibilní s aplikací HP Smart
- Vysokorychlostní připojení USB 2.0
- Vstupní kapacita 150 listů
- Připojení Ethernet (pouze model n)

Až 5 000 stran hned po vybalení ještě před prvním doplněním²

- Určeno pro velkoobjemový tisk – umožňuje tisk 5 000 stran hned po vybalení.²
- Dosáhnete rychlosti tisku až 20 str./min.⁵
- Zpracovávejte úlohy bleskově díky všestrannému výkonu multifunkční tiskárny – tisk, skenování a kopírování.

Doplňovací sada na 2 500 stran. Mimořádně nízké náklady na stranu.⁶

- Díky této revoluční tiskárně se můžete vždy spolehnout na vysoce kvalitní tisk.
- Tiskněte ostrý text a výraznou černou barvu.
- Inovativní doplňovací sada HP umožňuje velkoobjemový tisk za mimořádně nízkou cenu.

Čisté vlastnoruční doplnění toneru během 15 sekund⁷

- Užívejte si snadné a čisté doplnění toneru.⁸
- Doplňujte toner rychle a snadno díky inovativní sadě pro doplnění toneru.⁹

Možnost práce odkudkoli

- Mobilní tisk s aplikací HP Smart – nejlepší aplikace pro mobilní tisk ve své třídě.^{3,4}
- Dosáhnete vysoce kvalitního skenování a sdílejte obsah přes Dropbox, Disk Google, e-mail nebo cloud prakticky odkudkoli.³
- Připojte smartphone nebo tablet přímo k tiskárně a tiskněte snadno bez přístupu k síti.¹⁰

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP Neverstop Laser MFP 1200w



1. Displej LCD s ikonami
2. Výstupní zásobník na 100 listů
3. Plochý skener
4. USB port Hi-Speed 2.0
5. 20 str./min
6. Integrované bezdrátové síťové rozhraní, integrované rozhraní Ethernet (pouze model n), funkce Wi-Fi Direct (pouze model w)
7. Vstupní zásobník na 150 listů
8. Předinstalovaný originální toner HP poskytuje až 5 000 stran

Přehled kompletní řady



Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Produktové číslo	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Funkce	Tisk, skenování a kopírování		
Paměť/procesor	64 MB / 500 MHz		
Ovládací panel	Dvouřádkový displej LCD		
Mobilní tisk	Není dostupné		Aplikace HP Smart
Možnosti připojení	USB	USB, síť Ethernet	USB, Wi-Fi
Doporučený počet stran za měsíc	250–2 500 stran		
Rychlost tisku	20 str./min		

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	
Servis a podpora	<p>UB4Y5E 3letá služba HP se standardní výměnou pro tiskárny Neverstop Laser 1200</p> <p>UB4Y2E 3letá služba HP s výměnou následující pracovní den pro tiskárny Neverstop Laser 1200</p> <p>UB4Y8E 3letá služba HP s opravou v servisním středisku pro tiskárny řady Neverstop Laser MFP 1200</p> <p>(UB4Y5E – k dispozici ve všech zemích regionu EMEA kromě Středního východu, jadranského regionu, Afriky, Jihoafrické republiky, Izraele, Slovinska, Turecka. UB4Y2E – k dispozici: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království. UB4Y8E – k dispozici: jadranský region, Afrika, CIS, EEM, Izrael, Střední východ, Rumunsko, Jihoafrická republika, Turecko)</p>

Technická specifikace

Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Produktové číslo	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Funkce	Tisk, kopírování, skenování		
Ovládací panel	Displej LCD s ikonami		
Tisk			
Tisková technologie	Laser		
Rychlost tisku	Černobíle (A4, normální) Až 20 str./min;		
Vytištění první stránky	Černobíle (A4, připraveno): Již za 7,6 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 14 s;	Černobíle (A4, připraveno): Již za 8,5 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 15 s;	Černobíle (A4, připraveno): Již za 7,6 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 14 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Rozlišení až 600 x 600 x 2 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);		
Měsíční kapacita tisku	Až 20,000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 250 až 2 500 stran		
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP Auto-On/Auto-Off		Apple AirPrint™, certifikace Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct, aplikace HP Smart
Standardní tiskové jazyky	PCLmS; URF; PWG		
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 2 mm, Dolní: 2 mm, Levý: 2 mm, Právý: 2 mm; Maximální oblast tisku:	Tisk okrajů Horní: 2 mm, Dolní: 2 mm, Levý: 2 mm, Právý: 2 mm; Maximální oblast tisku: 216 x 356 mm	Tisk okrajů Horní: 2 mm, Dolní: 2 mm, Levý: 2 mm, Právý: 2 mm; Maximální oblast tisku:
Oboustranný tisk	Ruční (podpora ovladače zajištěna)		
Kopírování			
Rychlost kopírování	Černobíle (A4): Až 20 kopií/min		
Specifikace kopírky	Počet kopií; Zesvětlení/ztmavení; Optimalizace; Papír; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;		

Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Produktové číslo	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Skenování			
Formát uložení skenovaného dokumentu	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Ploché provedení; Twain verze: Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 ppi	Typ skeneru: Ploché provedení; Technologie skenování: D-CIS; Twain verze: Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 ppi	Typ skeneru: Ploché provedení; Twain verze: Verze 2.1 (Windows 7 nebo vyšší); Maximální velikost skenu (plocha): 216 x 297 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 ppi
Pokročilé funkce skeneru	Ne		
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 216 x 297 mm;		
Bitová hloubka/úrovně šedé	24bitové / 256		
Rychlost procesoru	500 MHz		
Možnosti připojení			
Standardní	Vysokorychlostní port USB 2.0	Vysokorychlostní port USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base	Vysokorychlostní port USB 2.0; integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
Bezdrátové připojení	Ne		Ano
Možnost mobilního tisku ¹	Aplikace HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certifikace Mopria™; Tisk Wi-Fi® Direct		
Podporované síťové protokoly	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/BootP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS		
Pevný disk	Žádné		
Paměť	Standardní: 64 MB; Maximální: 64 MB		

Model	HP Neverstop Laser MFP 1200a	HP Neverstop Laser MFP 1200n	HP Neverstop Laser MFP 1200w
Produktové číslo	4QD21A	5HG87A	4RY26A
Manipulace s médii			
Počet zásobníků papíru	Standardní: 1 vstupní zásobník ; Maximální: 1 vstupní zásobník		
Typy médií	Běžný papír; Papír s vysokou gramáží; Kancelářský papír; Štítek; Papír s nízkou gramáží; Obálka		
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): 105 x 148,5 mm až 215,9 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): A6; A5; A4; Obálka č. 10; Obálka C5; Obálka DL; B5 (JIS); 105 x 148,5 mm až 215,9 x 356 mm	Vlastní formáty (metrické): 105 x 148,5 mm až 216 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): A6; A5; A4; Obálka č. 10; Obálka C5; Obálka DL; B5 (JIS); Oficiální 216 x 340; 105 x 148,5 mm až 216 x 356 mm	Vlastní formáty (metrické): 105 x 148,5 mm až 215,9 x 356 mm ; Podporované formáty (metrické): A6; A5; A4; Obálka č. 10; Obálka C5; Obálka DL; B5 (JIS); 105 x 148,5 mm až 215,9 x 356 mm
Manipulace s médii	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 150 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 100 listů		
Hmotnost médií	60 až 120 g/m ² ;		
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 150 Maximální: Až 150 listů		
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 100 listů Maximální: Až 100 listů		
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo internetové připojení, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení; USB Linux (další informace naleznete na stránce https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)		
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo internetové připojení, port USB, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení; USB Linux (další informace naleznete na stránce https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)		
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo internetové připojení, port USB, Internet Explorer; Mac: Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, USB		
Dodávaný software	Systém Windows: instalační program softwaru HP odinstalační program softwaru HP (nezahrnuje systém Win8+), ovladač tiskárny HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), pomocník webových služeb HP (HP Connected), nastavení a software zařízení, online uživatelské příručky, HP Printer Assistant, ovladač HP Scan, aplikace HP Scan, HP Product Improvement Study; Systém Mac: úvodní obrazovka (přesměruje uživatele na stránku http://www.hp.com nebo na službu OS App Source obsahující software LaserJet)		
Správa tiskárny	HP Printer Assistant (UDC); Sada nástrojů pro zařízení HP; HP Utility (Mac)		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximální: 380,5 x 385 x 521 mm;		
Rozměry balení (Š x h x v)	481 x 390 x 421 mm		
Hmotnost tiskárny	8,71 kg	8,73 kg	
Hmotnost balení	10,8 kg	11,2 kg	10,8 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 32,5 °C; Vlhkost: 30 až 70% RH		
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C;	Teplota: -20 až 50 °C;	Teplota: -20 až 40 °C;
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,5 B(A); Emise akustického tlaku: 51 dB(A)		
Napájení ²	Požadavky: 220–240 V jmenovité napětí při +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz jmenovitá frekvence při +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Spotřeba: 325 W (probíhající tisk), 3,2 W (pohotovostní režim), 0,6 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)³: Energy Star: 0,721 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení;	Požadavky: 220–240 V jmenovité napětí při +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz jmenovitá frekvence při +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Spotřeba: 338 W (probíhající tisk), 3,3 W (pohotovostní režim), 0,95 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC): Blue Angel: 0,677 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení;	Požadavky: 220–240 V jmenovité napětí při +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50–60 Hz jmenovitá frekvence při +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Spotřeba: 325 W (probíhající tisk), 3,2 W (pohotovostní režim), 0,6 W (režim spánku), 0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)⁶: Energy Star: 0,721 kWh/týden; Typ napájení: Interní (integrovaný) zdroj napájení;
Technologie funkce úspory energie		Technologie HP Auto-On/Auto-Off	
Certifikáty	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 vydání 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, další schválení EMK podle požadavků jednotlivých zemí.		
Odpovídá standardu Blue Angel	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP		
Země původu	Vyrobeno v Číně		
Co je obsaženo v krabici ⁴	Tiskárna HP Neverstop Laser 1200a; Předinstalovaný černý originální zobrazovací váleček HP (5 000 stran, životnost 20 000 stran); Referenční příručka; Průvodce nastavením; Regulační leták; Informační leták; Informace o záruce; Napájecí kabel	Tiskárna HP Neverstop Laser 1200n; Předinstalovaný černý originální zobrazovací váleček HP (výtěžnost 5 000 stran, životnost 20 000 stran); Referenční příručka; Průvodce nastavením; Regulační leták; Informační leták; Záruční příručka; Napájecí kabel	Tiskárna HP Neverstop Laser 1200w; Předinstalovaný černý originální zobrazovací váleček HP (5 000 stran, životnost 20 000 stran); Referenční příručka; Průvodce nastavením; Regulační leták; Informační leták; Informace o záruce; Napájecí kabel; Kabel USB
Záruka	Jednoletá omezená záruka HP na hardware. Kompletní smluvní podmínky jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/orderdocuments .		

Poznámky pod čarou

- ¹ Nepřetržité doplňování toneru díky tonerovému spotřebnímu materiálu OEM se zobrazovacím válcem na místě ve srovnání s většinou konkurenčních černobílých laserových tiskáren OEM na světě v ceně do 250 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně do 350 EUR k 15. listopadu 2018. Interní výzkum společnosti HP a studie organizace Keypoint Intelligence-Buyers Lab z roku 2018 zadaná společností HP. Tržní podíl dle zprávy Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDC ke 4. čtvrtletí 2018. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.
- ² Skutečná výtěžnost se výrazně liší v závislosti na obsahu tištěných stránek a dalších faktorech. Průměr vychází z normy ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk naleznete na stránce <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Ve srovnání s většinou mobilních tiskových aplikací OEM pro inkoustové a laserové tiskárny i multifunkční tiskárny určené do domácností a domácích kanceláří v ceně do 429,99 EUR včetně. Tržní podíl dle zprávy Hardcopy Peripherals Tracker od organizace IDC ke 2. čtvrtletí 2018. Tvrzení vychází z laboratorního testování, průzkumu mobilních tiskových aplikací od výrobců tiskáren a studie Keypoint Intelligence-Buyers Lab, kterou si objednala společnost HP. Viz zpráva ze září 2018 na stránce <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- ⁵ S vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ⁶ Vychází z interního srovnání společnosti HP výrobcem doporučené maloobchodní ceny (výrobcem doporučené maloobchodní ceny pro oblast EMEA) a ceny za stránku tiskáren HP LaserJet Pro M15 a HP LaserJet Pro MFP M28 stejné třídy s černými originálními tonerovými kazetami HP 44A/48A LaserJet se standardním plněním k březnu 2019. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Interní výzkum společnosti HP a studie Keypoint Intelligence-Buyers Lab z roku 2018 zadaná společností HP. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.
- ⁸ Při použití v souladu s instalačními pokyny.
- ⁹ Sada pro doplnění toneru se nedodává s tiskárnou, nutno zakoupit samostatně.
- ¹⁰ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojené k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Apple AirPrint – mobilní zařízení musí disponovat technologií AirPrint®. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se zařízeními s pásmem 2,4 GHz. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- Google Cloud Print™ 2.0 – vyžaduje registraci služby Google Cloud Print™ a účet Google. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se zařízeními s pásmem 2,4 GHz. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ³ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁴ Černý originální zobrazovací válec HP Laser (včetně zaváděcího černého toneru s výtěžností 5 000 stran, životnost zobrazovacího válce 20 000 stran). Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Srpen 2020

--

