

Philips
Draadloze TV-link



SBCVL1100

Deel uw satelliet- of betaalzenders

zonder kabels

Bekijk TV-programma's draadloos op uw tweede TV.

Overall kijken en luisteren!

- Elke video op een tweede TV bekijken
- Werkt met DVD+RW/ DVD/ VCR / set-top box en nog veel meer
- Compatibel met de meeste videoapparaten en -merken

Bedien uw TV-entertainment overall!

- Het apparaat kan worden bediend in een gesloten kast
- Ingangsbronnen onafhankelijk opnemen van het programma waarnaar u kijkt

Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Minder rommel, minder gedoe en niet meer boren om kabels te leggen
- Het draadloze signaal gaat door muren en plafonds

PHILIPS

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antennelocatie: Beeld en geluid: intern, RC-verlenger: intern
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Standaardbereik binnenshuis: 15 - 30 m
- Standaardbereik buitenshuis: 100 m
- Frequentiebereik: beeld/geluid: 2,4 GHz RC-verlenger: 433 MHz MHz
- Ondersteunde IR-frequentie: 32 - 40 kHz
- Afstandsbedieningverlenger

Accessoires

- AC/DC-adapter: 2 x 9 VDC, 300 mA
- SCART-duplicator: voor de SCART-invoerkabel

Afmetingen

- Afmetingen van ontvanger (B x H x D): 144 x 41 x 91 mm
- Temperatuur (in bedrijf): +5 °C tot +35 °C
- Afmetingen van zender (B x H x D): 144 x 41 x 91 mm

Vermogen

- Energieverbruik: 7 W
- Stroomvoorziening: AC/DC-adapter, 220 - 240 V

Ontvanger

- SCART uit: CVBS uit, Audio L en R uit

Zender

- SCART 1: CVBS in, Audio L en R in

Kenmerken

Elk apparaat op een tweede TV bekijken

De draadloze link werkt via standaard SCART- en cinchstekkers die op vrijwel alle merken audio-/videoapparaten worden gebruikt. Als uw apparaat een van deze standaard aansluitingen heeft, kunt u het draadloos aansluiten.

Werkt met DVD en nog veel meer

U kunt nu overal in huis naar films, sportevenementen, live optredens of TV-zenders kijken. De draadloze TV-link kan audio- en videosignalen overbrengen van alle PayTV- en Pay per View-decoders, satellietontvangers, set-top boxes, DVD-spelers, videorecorders en camcorders.

Werkt op vrijwel alle merken

De draadloze link werkt via standaard SCART- en cinchstekkers die op vrijwel alle merken audio-/videoapparaten worden gebruikt.

Werkt in een gesloten kast

Als u uw audio-/videoapparaten in een kast hebt geplaatst, kunt u deze apparaten niet met een normale IR-afstandsbediening bedienen. Met de draadloze afstandsbediening van Philips kunt u deze apparaten wel bedienen dankzij een RF-verbinding die het infrarode signaal van een afstandsbediening oppikt en vertaalt in RF. De ontvanger vertaalt het signaal terug in IR.

Ingangsbronnen onafhankelijk opnemen

Dankzij deze opnamefunctie kunt u van elke A/V-ingangsbron opnemen, onafhankelijk van het programma waar u naar kijkt op uw eerste of tweede TV. U hoeft alleen op de zenderbox in te geven vanaf welk apparaat u wilt opnemen op uw VCR of DVD-R.

Draadloos betekent niet meer boren

Met een draadloze 2,4GHz-verbinding tussen zender en ontvanger hoeft u geen kabels te leggen en dus niet door de muren te boren.

Draadloos gaat door de muren

U hoeft geen extra A/V-apparatuur te kopen of te huren. Met het draadloze RF-systeem kunt u DVD-films of uw favoriete zenders op de satelliet of de TV overal in huis bekijken. Het bereik van 30 meter binnenshuis staat garant voor video en stereo-audio van hoge kwaliteit, waar uw tweede TV ook staat.



Publicatiedatum
2014-02-25

Versie: 4.0.5

12 NC: 9082 100 01882
EAN: 87 10895 76748 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com