

PHILIPS

E27 trådløst
dimmesett

Hue White

Mykt hvitt lys

Direkte styring via Bluetooth

Styres med app eller stemmen*

Med Hue Dimmer switch

8718696785331



Enkel smartbelysning

Kom i gang med det trådløse dimmesettet til Philips Hue, og bruk jevn trådløs dimming. Klar til bruk. Styr lyspæren med dimmeren som følger med, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til flere intelligente funksjoner.

Ubegrensede muligheter

- Juster lysstyrken på de smarte lysene dine
- Utvid det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge
- Monter dimmeren hvor som helst
- Koble til opptil 10 smartlys

Høydepunkter

Juster lysstyrken på lysene dine



Philips Hue-dimmeren gir deg muligheten til å trådløst justere lysstyrken på lysene dine helt opp eller helt ned.

Utvid med Hue Bridge



Når smartlysene er koblet til en Hue Bridge (*selges separat), blir de enda mer allsidige, og du kan styre lysene med Philips Hue-appen. Konfigurer tidsplaner, rutiner eller legg til og fjern lys fra systemet ditt.

Monter hvor som helst



Philips Hue Dimmer switch fungerer som en normal lysbryter og dimmer – bare bedre. I tillegg til å montere den med skruer eller sterk tape, kan du også ta den med deg hvor som helst.

Koble til opptil 10 intelligente lys



Med Philips Hue trådløse dimmepakke for smartbelysning, kan du koble til opptil 10 lys som du kan styre samtidig fra en enkelt dimmer.

Spesifikasjoner

Lyskildens mål

- Mål (BxHxD): 61x110

Miljøet

- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke kondenserende)
- Driftstemperatur: -10–45 °C

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med Hue-app og -bryter: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Strømforbruk

- Energieffektivitetsmerke (EEL): A+

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Vekt: 67
- Lyskildeteknologi: LED

Lyspæren

- Fargetemperatur: 2700K
- Diameter: 61 mm
- Energieffektivitetsmerke: A+
- Sokkel: E27
- Form: A60
- Høyde: 110 mm
- Inngangsspenning: 220V-240V
- Levetid: 25 000 time(r)
- Lysmengde: Varmhvitt lys
- Effekt i lumen: 806 lm
- Maks. effekt i bruk: 9 W
- Maks. strømforbruk i standbymodus: 0.5 W
- Antall brytersykluser: 50 000
- Effektfaktor: 0.5
- Nominell levetid: 25 000 time(r)
- Programvare kan oppgraderes: Ja
- Oppstart: Umiddelbar lyseffekt på 100 %
- Wattstyrke: 9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Kommunikasjonsprotokoll: Bluetooth og Zigbee
- Programvare kan oppgraderes: Når koblet til Bluetooth-appen eller Hue Bridge

Bryteren

- Batterier følger med: 1 x CR2450
- Frekvensbånd: 2400 - 2483.5 MHz
- IP-klasse: 20
- Levetid: 50000 clicks
- Maks. lyspærer per bryter: Ti hvis lyskildene ikke er koblet til hue-broen
- Batteriets levetid er på minimum: 3 et
- Monteringsalternativer: frittstående
- Spesielle funksjoner: Ikke relevant
- Dybde på bryteren: 11 mm
- Høyde på bryteren: 92 mm
- Bredde på bryteren: 35 mm
- Dybde på veggplaten: 14 mm
- Høyde på veggplaten: 115 mm
- Bredde på veggplaten: 70 mm
- Vekt inkludert veggplaten: 67 g
- Vekt på bryteren: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Det som er i esken

- Hue-pærer: 1
- hue-dimmeren: 1

Hva støttes

- HomeKit-kompatibel: Yes
- iOS: 7 or later
- Philips Hue-appen: IOS 13 og nyere, Android 8.0 og nyere
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa
- Philips Hue Bluetooth-app: iOS 11 og nyere, Android 7.0 og nyere

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696785331
- Nettovekt: 0,180 kg
- Bruttovekt: 0,292 kg
- Høyde: 16,500 cm
- Lengde: 7,500 cm
- Bredde: 17,600 cm
- Materialnummer (12NC): 929001821603



Utgivelsesdato: 2021-08-17
Versjon: 0.508

© 2021 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com