

# S-Video oder Composite auf HDMI Konverter mit Audio - 720p - NTSC und PAL

Product ID: VID2HDCON2



Mit diesem S-Video- oder Composite- auf HDMI®-Konverter mit Audiofunktion können Sie ein S-Video- oder analoges Composite-Gerät sowie RCA L/R-Audio an Ihren HDMI-Monitor oder -Fernseher anschließen.

## Problemlose Einrichtung und einfache Verwendung

Dieser kompakte S-Video-oder-Composit-auf-HDMI-Konverter verfügt über ein Bildschirmanzeige-Menü und praktische Auswahlschalter zur einfachen Konfiguration und lässt sich zudem einfach und schnell installieren - für eine kinderleichte Plug-and-Play-Installation.

## Sparen Sie Geld bei der Aktualisierung

Dieser HDMI-Hochskalierer funktioniert sowohl mit NTSC- als auch mit PAL-Systemen und unterstützt Ausgabeauflösungen von bis zu 720p, sodass er sich nahtlos in nahezu jeden Bildschirm integrieren lässt.

Mit diesem Analog-zu-HDMI-Konverter können Sie Ihre bestehenden Geräte (Videokamera, DVD-Player usw.) weiterhin mit Ihrem HDMI-Display oder -Monitor verwenden und sparen sich so die Kosten, die mit einer Aufrüstung Ihrer Geräte verbunden wären. Perfekt geeignet für Besprechungsräume, medizinische Bildgebungen und zum Ansehen alter Videos auf Ihrem HD-Display oder -Fernseher.

### **Audiunterstützung**

Diese AV-Konverterbox (Audio und Video) verfügt über eine integrierte RCA L/R-Audioverbindung, die die Audio- und Videoeingänge zu einer gemeinsamen HDMI-Ausgabe kombiniert, sodass Sie kein separates Audiokabel mehr an das Zieldisplay anschließen müssen.

Das Modell VID2HDCON2 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Spielen Sie Videos von einer alten Spielkonsole, Ihrem DVD-Player oder VCR auf einem HDMI-Display oder Fernseher ab
- Passen Sie VHS-Videos im Klassenzimmer an neuere HD-Fernseher an
- Konvertieren Sie die Signale von älteren medizinischen Anzeigeinstrumenten, um sie auf Computermonitoren anzuzeigen.
- Zeigen Sie Camcorder-Ausgaben auf Fernsehern oder Monitoren mit HDMI-Eingang an
- Überwachen Sie Überwachungskameras mit analogem Composite-Signal über HDMI-Monitore oder -Fernseher
- Zur Verwendung in Besprechungsräumen, um alte Videogeräte mit neuen Projektoren zu verbinden

### Merkmale

- Konvertieren und skalieren Sie S-Video- und analoge Composite-Eingänge hoch zu einer HDMI-Videoausgabe
- Mit Bildschirmanzeige zur problemlosen Festlegung der Einstellungen
- Unterstützt Standard-HD-Auflösungen bis zu 720p
- Bietet ein reines Hardwaredesign, keine Software-Installation erforderlich
- Video-Hochskalierer akzeptiert NTSC- oder PAL-Eingang

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	HDMI
	AV-Eingang	Audio RCA Composite S-Video
	Industrienormen	NTSC 3.58 und PAL
<b>Leistung</b>	Unterstützte Auflösungen	HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbindertyp(en)	1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Input 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse Input 2 - RCA Buchse Input
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Ein-/Aus-LED 2 - Composite Video, S-Video LED
<b>Strom</b>	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	1
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	2.5
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyt	Kunststoff
	Produktbreite	71.000
	Produktgewicht	252.000
	Produktgröße	23.000
	Produktlänge	155.000
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	60.000

	Package Length	250.000
	Package Width	200.000
	Versandgewicht (Verpackung)	395.000
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Composite/S-Video-auf-HDMI-Konverter 1 - Universales Netzteil 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.