

HDMI auf Displayport aktiv Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Buchse/Buchse)

Product ID: HDMI2DP



Der HDMI2DP DVI oder HDMI®-auf-DisplayPort®-Konverter konvertiert ein HDMI-, DVI- oder Mini DVI-Eingangssignal in ein DisplayPort (oder Mini DisplayPort)-Ausgangssignal und vermeidet damit die Kosten für die Aufrüstung Ihres Ausgabegeräts oder den Kauf eines neuen Displays.

Für den Anschluss einer DVI-Videoquelle an diesen Adapter wird ein DVI-zu-HDMI-Adapter benötigt. Die folgenden Adapter von StarTech.com sind kompatibel mit diesem Adapter:

90 cm HDMI-zu-DVI-D-Kabel (HDDVIMM3)

[1,8 m HDMI-zu-DVI-D-Kabel \(HDMIDVIMM6\)](#)

[20 cm HDMI-zu-DVI-D-Videokabeladapter \(HDDVIMF8IN\)](#)

[HDMI-zu-DVI-D-Videokabeladapter - M/F \(HDMIDVIMF\)](#)

[Mini DVI-zu-HDMI-Videoadapter für MacBooks und iMacs \(MDVIHDMIMF\)](#)

Der HDMI2DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DisplayPort®-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem HDMI®- oder DVI-Gerät.

Merkmale

- Unterstützt HD-Auflösungen bis zu 1920 x 1200.
- Speichert EDID-Informationen, um die Kompatibilität zwischen Ausgangssignal und Display sicherzustellen
- Unterstützt nicht komprimiertes HDMI®-2-Kanal-Audio, wie LPCM
- Ermöglicht die Konvertierung von DVI- oder Mini DVI-Ausgangsdaten mit zusätzlichen Kabeln (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kompatibel mit HDMI®, DVI und Mini DVI 1.0 Input
- Unterstützt DisplayPort®/Mini DisplayPort 1.1a Output

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	Ausgangssignal	DisplayPort
	Konvertertyp	Formatkonvertierer
Leistung	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 (50/60Hz)
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Rote Stromversorgungs-LED
Strom	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.5A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	N
	Stromverbrauch	5
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetypp	Stahl
	Produktbreite	43 mm [1.7 in]
	Produktgewicht	14 g [0.5 oz]
	Produktgröße	23 mm [0.9 in]
	Produktlänge	82 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI auf DisplayPort Konverter

1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen

1 - Anleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.