

## Convertitore attivo da HDMI o DVI a DisplayPort

Product ID: HDMI2DP



Il convertitore da DVI o HDMI® a DisplayPort® HDMI2DP permette di convertire un segnale di input HDMI, DVI o Mini DVI in uno di output DisplayPort (o Mini DisplayPort), senza dover investire nell'aggiornamento di hardware per dispositivi sorgente o nell'acquisto di un nuovo schermo. Grazie al supporto di risoluzioni HD fino a 1920x1200, il convertitore HDMI2DP rappresenta la soluzione perfetta per il collegamento di dispositivi dotati di uscite HDMI, DVI single-link o mini DVI, come schede video (desktop o laptop), console di gioco o ricevitori di home theater, a uno schermo DisplayPort. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Per collegare l'adattatore a una sorgente video DVI, è necessario utilizzare un adattatore DVI a HDMI. I seguenti adattatori StarTech.com sono compatibili con questo prodotto:

Cavo HDMI a DVI-D da 1 m (HDDVIMM3)

[Cavo HDMI a DVI-D da 1,8 m \(HDMIDVIMM6\)](#)

[Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm \(HDDVIMF8IN\)](#)

[Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F \(HDMIDVIME\)](#)

[Adattatore video Mini DVI a HDMI per Macbook e iMac \(MDVIHDMIME\)](#)

Il prodotto HDMI2DP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DisplayPort® esistente con il dispositivo HDMI® o DVI

### Caratteristiche

- Supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200
- Memorizzazione delle informazioni EDID per garantire la compatibilità tra sorgente e display
- Supporta l'audio HDMI® a 2 canali senza compressione, come LPCM
- Permette la conversione di sorgenti DVI o mini DVI con cavi aggiuntivi (non compresi)
- Compatibile con ingressi HDMI®, DVI e mini DVI 1.0
- Supporta uscite DisplayPort®/mini DisplayPort 1.1a

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Segnale di uscita	DisplayPort
<b>Prestazioni</b>	Tipo convertitori	Convertitore formati
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 (50/60Hz)
<b>Connettore/i</b>	Specifiche audio	Audio surround 5.1
	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
<b>Indicatori</b>	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
	Indicatori LED	1 - LED alimentazione rosso
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.5A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	23 mm [0.9 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	43 mm [1.7 in]
	Lunghezza prodotto	82 mm [3.2 in]
	Peso prodotto	14 g [0.5 oz]
	Tipo enclosure	Acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.2 kg [0.4 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore / Convertitore HDMI a DP - 4K

1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

1 - Manuale di istruzioni

---

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.