

Skrivbordsmonterad arm för dubbelskärm - Svängbar - Aluminium

Product ID: ARMDUAL3



Skapa en slank och elegant tvåskärmslösning och spara samtidigt plats. Denna eleganta bordsmonterade dubbelmonteringsarm ger dig en kostnadseffektiv och mångsidig lösning för en ergonomisk arbetsplats. Få ett brett spektrum av rörelser med dubbelarmen plus justering av vinkling, förskjutning, rotation och höjd.

Låt din arbetsplats arbeta för dig

Flerskrämsfästet ger dig flexibilitet för en individuell montering. Var och en av de ledade armarna sträcker sig hela 38,6 cm för att anpassas till dina behov.

De flexibla dubbla svängbara armarna gör det enkelt att placera dina bildskärmar. Du kan placera dina bildskärmar mot eller från dig och till och med vrida bildskärmarna 180 grader, för att dela din skärm med andra.

Konturerad design i aluminium

Det eleganta dubbla bildskärmfästet använder en konturerad design gjord av slitstarkt aluminium med en elegant höglansig svart finish. Den två skärmfästena stöder säkert två VESA monterade (75 x 75, 100 x 100) bildskärmar upp till 32 tum, med en viktkapacitet på 8 kg per skärm.

Hitta en idealisk visningvinkel

Den dubbla skärmarmen gör att du smidigt och enkelt kan justera skärmens position för optimal visning. Vinkla dina skärmar +30/-30 grader. Roter +90/-90 grader till vänster eller höger. Vrid dina bildskärmar till stående eller liggande position med den 360-graders roterande VESA-plattan.

Höjddjusterbara

Justera dina skärmar till önskad höjd. Det dubbla skärmfästet är höjddjusterbart längs den 39,8 cm långa stolpen.

Enkelt att installera

Flerskrämsfästet är enkelt att installera med C-klämman för att fästa fästet på kanten av skrivbordet, bordet eller bänken. En nyckelhålsdesign på VESA-fästet gör det enkelt att skjuta bildskärmen på fästet och låsa på plats. Den inbyggda kabelhanteringen hjälper dig att hålla dina kablar ordentligt organiserade.

ARMDUAL3 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Montera två skärmar till ditt skrivbord eller disk med hjälp av bordsklämman
- Skapa en dubbelskrämslösning i kommersiella lokaler eller kundinriktade miljöer.
- Roterar skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- Skapa en elegant montering av två bildskärmar upp till 32 tum vardera (max vikt 8 kg per skärm)
- Anpassa din inställning med de dubbla svängbara ledarmarna, plus höjdjustering längs stolpen 39,8 cm
- Få perfekt visning med ett brett rörelseområde: +30/-30 graders lutning, + 90/-90 graders vridbarhet och 360-graders rotation
- Lätt att installera med en C-klämma för skrivbordet plus en nyckelhålsdesign på VESA-fästet för att enkelt fästa din bildskärm
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 25,3 tum/64,2 cm)

Hårdvara	Warranty	5 Years
	# skärmar som stöds	2
	Ledad	Ja
	Monteringsalternativ	Skrivbordsklämma
	Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm
	Väggmonterbar	Nej
	VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Prestanda	Höjdjustering	Ja
	Lutning	+ 30° / - 30°
	Maximal armförlängning	386 mm [15.2 in]
	Maximal skärmstorlek	32in
	Panorering	+90° / - 90°
	Skärmrotation	360°
	Viktkapacitet	8 kg [17.7 lb]
	Vridning/pivotering	+/- 90° runt stöd Stolpen +/- 180° vid axeln +/- 90° vid armbågen
Utseende	Construction Material	Aluminium
	Färg	Svart
	Produktbredd	498 mm [19.6 in]
	Produkthöjd	124 mm [4.9 in]
	Produktlängd	866 mm [34.1 in]
	Produktvikt	4160 g [146.8 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4360 g [153.9 oz]
	Package Height	156 mm [6.1 in]
	Package Length	205 mm [8.1 in]
	Package Width	445 mm [17.5 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Montering av skrivbordsklämma, nedre
		1 - Montering av skrivbordsklämma, övre
		1 - Montering av vridarm
		1 - pelare

- 2 - Skruvar för skrivbordsklämma
- 3 - Monteringsskruvar för pelaren
- 1 - 4 mm insexnyckel
- 1 - 6 mm insexnyckel
- 8 - M4 x 12 mm skruvar
- 8 - M5 x 12 mm skruvar
- 8 - Brickor
- 1 - Klämma för kabelhantering
- 1 - Användarhandbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.