



HP Neverstop Laser MFP 1201n

Drucken ohne Ende. Sparen ohne Ende.

Außergewöhnlicher Mehrwert direkt nach Lieferung – bis zu 60 % Ersparnis bei Toner¹, da Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten ist.² Sie können nach Lieferung bis zu 7-mal mehr Seiten drucken.³ Drucken, scannen und kopieren und Toner günstiger nachfüllen.¹ Mit der HP Smart App praktisch von überall aus drucken.⁴



Weitere Informationen unter:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Highlights

- Drucken, Scannen, Kopieren
- Schwarzweiß-Druck mit bis zu 20 Seiten/Min.
- Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten
- Nachfüllbarer Toner
- Kompatibel mit der HP Smart App
- Ethernet-Konnektivität
- 150-Blatt-Papierzuführung

Bis zu 60 % Ersparnis bei Toner¹

- Verlassen Sie sich auf Einsparungen bei Toner – von Anfang an.¹ Sparen Sie bei jeder Füllung bis zu 60 % bei Toner.¹
- Einsparungen und Laserqualität zugleich. Sie profitieren von den geringsten Tonerkosten im Vergleich zu herkömmlichen HP Tonerkartuschen.¹
- Dank vielseitiger MFP-Funktionen – Drucken, Scannen und Kopieren – sind Ihre Aufgaben schnell erledigt.
- Lassen Sie Ihr Unternehmen nicht auf Ihren Drucker warten. Maximieren Sie Ihre Produktivzeit dank hoher Druckgeschwindigkeiten.

Bis zu 7-mal mehr Seiten im Vergleich zu anderen Laserdruckern derselben Klasse³

- Mehr Toner von Anfang an – mit der Möglichkeit, bis zu 7-mal mehr Seiten als mit anderen Laserdruckern derselben Klasse drucken zu können.³
- Sie können sich darauf verlassen, bereits im Originallieferzustand Tausende von Seiten drucken zu können – Toner für 5.000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten.²
- Dank eines Papierfachs mit einer Kapazität von 150 Blatt können Sie auch große Druckaufträge bearbeiten und müssen weniger oft Papier nachfüllen.

Bei jedem Nachfüllen Zeit sparen¹

- Mit dem nachfüllbaren Tonersystem von HP können Sie einfach, bequem und sauber Toner nachfüllen.⁵
- Zuverlässiges Nachfüllen von Toner. Füllen Sie den Toner schnell mit dem Toner-Nachfüllset wieder auf.⁶
- Dieser innovative Laserdrucker liefert Seite für Seite hervorragende Qualität.
- Erstellen Sie gestochen scharfe Texte und kräftige Schwarztöne für alle Ihre Dokumente.

Produktiv bleiben – überall

- Drucken, scannen und sicheres Versenden von Faxen von überall aus – mit der HP Smart App.⁴
- Ethernet-Netzwerktechnologie ermöglicht eine einfache Ressourcenfreigabe (Zugriff und Druck).
- Mit anpassbaren Kurzbefehlen können Sie bei Routineaufgaben Zeit sparen und unnötige Schritte vermeiden.⁴

Produktübersicht

Abbildung: HP Neverstop Laser MFP 1201n



- 1. LCD-Display mit Symbolen
- 2. HP Smart – App für mobiles Drucken
- 3. 100-Blatt-Ausgabefach
- 4. Flachbettscanner
- 5. High-Speed USB 2.0 Anschluss
- 6. 20 Seiten/Min. A4
- 7. Integriertes Ethernet
- 8. 150-Blatt-Papierzuführung
- 9. Vorinstallierter HP Original Toner für bis zu 5.000 Seiten

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1143A HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (2.500 Seiten)
	W1143AD HP 143AD Doppelpack Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (Pro Kit: 2.500 Seiten)
	W1144A HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel (20.000 Seiten)
Service und Unterstützung	UB4Y5E HP 3 Jahre Standard-Austauschservice für Neverstop Laser 1200 UB4Y2E HP 3 Jahre Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – in allen EMEA-Ländern verfügbar, ausgenommen Naher Osten, Adriatische Länder, Afrika, Südafrika, Israel, Slowenien und Türkei UB4Y2E – verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich)

Technische Daten

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Produktnummer	5HG89A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen
Bedienfeld	ICON LCD
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	Schwarz (A4, normal): Bis zu 20 Seiten pro Min.;
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 8,5 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 15 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 600 x 600 x 2 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250 bis 2.500 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off, HP Smart App, HP Smart Task
Standard-Drucksprachen	PCLm5; URF; PWG
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaler Druckbereich: 216 x 356 mm
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4): Bis zu 14 Kopien pro Min.
Technische Daten des Kopierers	Anzahl der Kopien; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 99 Kopien; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Scannen	
Scan-Dateiformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett; Scantechnologie: D-CIS; Twain-Version: Version 2.1 (Windows 7 oder höher); Maximales Scanformat (Flachbett, ADF): 216 x 297 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 ppi
Erweiterte Scannerfunktionen	Nein
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 297 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
Konnektivität	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	Nein
Funktion für mobiles Drucken ¹	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App; Mopria™ zertifiziert
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/Zeroconf; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS
Festplatte	Keine
Speicher	Standard: 64 MB ; Maximal: 64 MB
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 1 Zufuhrfach ; Maximal: 1 Zufuhrfach
Medientypen	Normalpapier; Schweres Papier; Hartpostpapier; Etikett; Leichtes Papier; Briefumschlag
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): 105 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm Unterstützt (metrisch): A6; A5; A4; No.10 Umschlag; C5-Umschlag; DL-Umschlag; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1201n
Produktnummer	5HG89A
Druckmedienvorverarbeitung	Standardpapierzuführung: 150-Blatt-Papierzuführung Standardausgabe: 100-Blatt-Ausgabefach
Mediengewichte	60 bis 120 g/m ²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 150; Briefumschläge: 1 Maximal: Bis zu 150 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 100 Blatt Maximal: Bis zu 100 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen unter https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen unter https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich, USB
Mitgelieferte Software	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installer, HP Software-Uninstaller (außer Win8+), HP PCLmS Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Gerätekonfiguration und Software, Online-Benutzerhandbücher, HP Printer Assistant, HP Scan-Treiber, HP Scan-Anwendung, HP Produktverbesserungsstudie; Für Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an http://www.hp.com oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 380,5 x 293,4 x 287 mm; Maximal: 380,5 x 385 x 521 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	481 x 390 x 421 mm
Druckergewicht	8,73 kg
Paketgewicht	11,2 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 50 °C
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 65 dB(A) Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Stromversorgung²	Voraussetzungen: 220 V bis 240 V nominal bei +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 bis 60 Hz nominal bei +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); Energieverbrauch: 338 Watt (beim Drucken), 3,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,95 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manueller Modus aus); Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 0,677 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
Prüfzeichen	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Ausgabe 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Herkunftsland	Hergestellt in China
Lieferumfang⁴	HP Neverstop Laser 1201n Drucker; HP Schwarz Original Bildtrommel vorinstalliert (5.000 Seiten Reichweite, 20.000 Seiten Lebensdauer); Referenzhandbuch; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben; Support-Flyer; Garantieinformationen; Netzkabel
Garantie	1 Jahr eingeschränkte Standard-Hardware-Garantie und bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung unter http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Fußnoten

- ¹ Basierend auf einem von HP durchgeführten internen Vergleich der UVP und Kosten pro Seite von HP LaserJet Pro M115 und HP LaserJet Pro MFP M28 der gleichen Klasse mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit Standard-Reichweite (Stand: März 2020). Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Seiten und weiteren Faktoren erheblich abweichen. Durchschnitt basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Basierend auf HP LaserJet Pro M115 und HP LaserJet Pro MFP M28 mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit einer ISO-Reichweite von 500 Seiten. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich abweichen. Durchschnittswert basierend auf ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bestimmte Funktionen/Software sind nur in englischer Sprache verfügbar. Ein Internetzugang ist erforderlich und muss separat erworben werden.
- ⁵ Bei Verwendung gemäß Einrichtungsanweisungen.
- ⁶ Das Toner-Nachfüllset ist nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Bitte separat erwerben.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ² Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- ³ Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- ⁴ HP Schwarz Original Laser Bildtrommel (schwarzer Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten, 20.000 Seiten Lebensdauer der Bildtrommel). Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/uk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA Dezember 2020

