

# Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1201n



## Impresión Neverstop. Ahorra sin límites.

Disfruta de un valor excepcional desde el primer momento: ahorra hasta un 60 % en tóner<sup>1</sup> con 5000 páginas de tóner incluidas.<sup>2</sup> Obtén hasta 7 veces más de páginas desde el primer momento.<sup>3</sup> Imprime, escanea, copia y restaura los niveles de tóner por menos dinero.<sup>1</sup> Imprime y escanea desde cualquier parte con la aplicación HP Smart.<sup>4</sup>



Obtenga más información en:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Titulares

- Imprime, escanea y copia
- Impresión monocromo de hasta 20 ppm
- Se incluye tóner para imprimir 5000 páginas
- Tóner autorecargable
- Compatibilidad con la aplicación HP Smart
- Conectividad Ethernet
- Capacidad de entrada de 150 hojas

### Hasta un 60 % de ahorro en tóner<sup>1</sup>

- Ahorra en tóner desde el primer momento.<sup>1</sup> Obtén hasta un 60 % de ahorro con cada recarga.<sup>1</sup>
- Calidad láser que te permite ahorrar. Obtén el coste de tóner más bajo en comparación con los cartuchos de tóner HP tradicionales.<sup>1</sup>
- Agiliza tus tareas con el rendimiento versátil de una impresora multifunción: imprime, escanea y copia.
- Tu negocio no debe esperar a tu impresora. Maximiza el tiempo de actividad gracias a unas rápidas velocidades de impresión.

### Hasta 7 veces más de páginas que con otras impresoras láser de su misma categoría<sup>3</sup>

- Disfruta de una mayor cantidad de tóner e imprime hasta 7 veces más de páginas que con las impresoras láser de su categoría.<sup>3</sup>
- Disfruta de miles de páginas desde el primer momento: se incluye tóner para imprimir hasta 5000 páginas.<sup>2</sup>
- Gestiona trabajos de impresión de gran tamaño y recarga papel con menor frecuencia gracias a la bandeja con capacidad para 150 hojas.

### Ahorra con cada recarga<sup>1</sup>

- El sistema de tóner recargable de HP simplifica enormemente el proceso de recarga.<sup>5</sup>
- Recarga el tóner de forma segura. Restaura de forma rápida los niveles de tóner con el kit de recarga de tóner.<sup>6</sup>
- Esta innovadora impresora láser brinda una calidad excepcional en todas las páginas.
- Crea textos definidos y negros intensos en todos tus documentos.

### Mantén la productividad en cualquier parte

- Imprime, escanea y envía faxes de forma segura desde cualquier parte con la aplicación HP Smart.<sup>4</sup>
- Comparta recursos de forma fácil y acceda e imprima con redes Ethernet.
- Ahorra tiempo y elimina pasos en las tareas repetitivas con accesos directos que puedes personalizar.<sup>4</sup>

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora multifunción HP Neverstop Laser 1201n

1. Pantalla LCD icónica
2. HP Smart: aplicación de impresión móvil
3. Bandeja de salida de 100 hojas
4. Escáner plano
5. Puerto Hi-Speed USB 2.0
6. 20 ppm A4
7. Ethernet incorporado
8. Bandeja de entrada de 150 hojas
9. El tóner Original HP previamente instalado ofrece hasta 5000 páginas



## Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	<b>W1143A</b> Kit de recarga de tóner Original HP Neverstop 143A negro (2500 páginas)
	<b>W1143AD</b> Kit de dos paquetes de recarga de tóner Original HP Neverstop 143AD negro (Por kit: 2500 páginas)
	<b>W1144A</b> Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 144A negro (20 000 páginas)
Servicio y soporte	<b>UB4Y5E</b> 3 años de servicio de intercambio estándar HP para la impresora Neverstop Laser 1200 <b>UB4Y2E</b> 3 años de servicio de intercambio estándar HP al siguiente día laborable para la impresora Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E: disponible en todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, Adriático, África, Sudáfrica, Eslovenia, Israel y Turquía. UB4Y2E: disponible en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia y Suiza)

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1201n
Nº de producto	5HG89A
Funciones	Impresión, copia, escáner
Panel de control	LCD DE ICONOS
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	<b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 20 ppm;
Impresión de primera página	<b>Negro (A4, listo):</b> En sólo 8.5 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 15 segundos;
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 600 x 600 x 2 ppp; <b>Tecnología:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 ppp);
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 20,000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> De 250 a 2500 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Apple AirPrint™, certificación Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart y HP Smart Task
Lenguajes de impresión estándar	PCLmS; URF; PWG
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 2 mm, Inferior: 2 mm, Izquierdo: 2 mm, Derecho: 2 mm; Área de impresión máxima : 216 x 356 mm
Impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)
<b>Copia</b>	
Velocidad de copiado	<b>Negro (A4):</b> Hasta 14 cpm
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%
<b>Escaneo</b>	
Formato de archivo de escaneado	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> Superficie plana; <b>Tecnología de escaneado:</b> D-CIS; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1 (Windows 7 o superior); <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD):</b> 216 x 297 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppi
Funciones avanzadas del escáner	No
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 216 x 297 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Velocidad del procesador	500 MHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Fast Ethernet 10/100 Base
Inalámbrico	No
Capacidad de impresión móvil <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicación HP Smart; Certificación Mopria™
Protocolos de red admitidos	TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo directo IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Disco duro	Ninguno
Memoria	<b>Estándar:</b> 64 MB ; <b>Máximo:</b> 64 MB
<b>Gestión de soportes</b>	
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> Bandeja de entrada 1 ; <b>Máximo:</b> Bandeja de entrada 1
Tipos de soportes	Papel normal; Papel de gramaje alto; Papel bond; Etiqueta; Papel ligero; Sobre
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> De 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm <b>Compatible (métrica):</b> A6; A5; A4; sobre n.º 10; sobre C5; sobre DL; B5 (UIS); Oficio 216 x 340; de 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm

<b>Modelo</b>	Impresora multifunción HP Neverstop Laser 1201n
<b>Nº de producto</b>	5HG89A
<b>Gestión de soportes</b>	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada de 150 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 100 hojas
<b>Gramaje de soportes</b>	De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de entrada</b>	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 150; Sobres: 1 <b>Máximo:</b> Hasta 150 hojas
<b>Capacidad de salida</b>	<b>Estándar:</b> Hasta 100 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 100 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet; USB Linux (para obtener más información, visita <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet; USB Linux (para obtener más información, visita <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 y 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v 10.11) macOS Sierra (v 10.12) macOS High Sierra, (v 10.13), 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro, se necesita Internet, USB
<b>Software incluido</b>	Para el SO de Windows: Instalador de software HP, desinstalador de software HP (no incluye Win 8+), controlador de impresora HP PCLmS, experiencia de dispositivo de HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración de dispositivo, manuales de usuario online, asistente de impresora HP, controlador HP Scan, aplicación HP Scan, estudio de mejora del producto de HP; Para Mac OS: pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o a la fuente de aplicaciones del SO para descargar el software LaserJet)
<b>Gestión de impresoras</b>	Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Dimensiones y peso</b>	
<b>Dimensiones de la impresora (An x P x Al)</b>	<b>Mínimos</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Máximo:</b> 380,5 x 385 x 521 mm
<b>Dimensiones del embalaje (An x P x Al)</b>	481 x 390 x 421 mm
<b>Peso de la impresora</b>	8,73 kg
<b>Peso del embalaje</b>	11,2 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> De 15 a 32,5 °C <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Temperatura:</b> -20 a 50°
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,5 B(A) <b>Emisiones de presión acústica:</b> 51 dB (A)
<b>Alimentación<sup>2</sup></b>	<b>Requisitos:</b> Tensión nominal de 220-240 V a +/-10 % (198 V como mínimo y 264 V como máximo), tensión nominal de 50-60 Hz a +/- 3 Hz (47 Hz como mínimo y 63 Hz como máximo); <b>Consumo:</b> 338 vatios (impresión activa), 3,3 vatios (listo), 0,95 vatios (suspensión), 0,1 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 0,677 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada);
<b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b>	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
<b>Certificaciones</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Número 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, otras aprobaciones de EMC según se requiera en cada país. <b>Certificado para Blue Angel</b> Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP
<b>País/región de origen</b>	Fabricado en China
<b>Contenido de la caja<sup>4</sup></b>	Impresora HP Neverstop Laser 1201n; Tambor de creación de imágenes Original HP negro previamente instalado (rendimiento de 5000 páginas con una vida útil de 20 000 páginas); Guía de referencia; Guía de configuración; Folleto reglamentario; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Cable de alimentación
<b>Garantía</b>	Tres años de garantía HP para el hardware. Para obtener información sobre los términos y condiciones visite <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>

## Notas al pie

- <sup>1</sup> Según una comparación interna de HP del precio de venta al público recomendado por el fabricante (PVPR) y el coste por página de la impresora HP LaserJet Pro M15 y la impresora multifunción HP LaserJet Pro M28 de su misma categoría con cartuchos de tóner negro Originales HP LaserJet 44A/48A de capacidad estándar de marzo de 2020. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> El rendimiento real varía considerablemente en función del contenido de las páginas impresas y de otros factores. Promedio basado en la norma ISO/IEC 19752 y en la impresión continua. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Basado en la impresora HP LaserJet Pro M15 y en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M28 con cartuchos de tóner negro Originales HP 44A/48A de capacidad estándar y un rendimiento ISO de 500 páginas. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Promedio basado en la norma ISO/IEC 19752 y en la impresión continua. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de la impresión local, consulta <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado.
- <sup>5</sup> Cuando se utiliza conforme a las instrucciones de configuración.
- <sup>6</sup> El kit de recarga de tóner no se incluye con la impresora; se debe adquirir por separado.

## Especificaciones técnicas renuncias

- <sup>1</sup> Apple AirPrint: el dispositivo móvil debe disponer de AirPrint®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0: requiere que el usuario se registre en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se venda la impresora. No modifique las tensiones de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora y anular la garantía del producto. Los valores del consumo de energía se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>3</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región donde se venda la impresora. No modifique las tensiones de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora y anular la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V.
- <sup>4</sup> Tambor de creación de imágenes láser Original HP negro (se suministra con un tóner negro de inicialización con un rendimiento de 5000 páginas y una vida útil del tambor de creación de imágenes de 20 000 páginas). El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Diciembre 2020

---

