



# Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n

## Stampa senza limiti. Risparmi infiniti.

Risparmia subito fino al 60% sul toner,<sup>1</sup> incluso nella confezione per stampare 5.000 pagine.<sup>2</sup> Ottieni fino a sette volte di pagine in più con il toner incluso nella confezione.<sup>3</sup> Esegui stampe, scansioni, copie e ripristina i livelli di toner a un costo ridotto.<sup>1</sup> Esegui stampe e scansioni ovunque ti trovi con l'app HP Smart.<sup>4</sup>



Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### In evidenza

- Stampa, scansione, copia
- Velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero
- Toner necessario per stampare 5.000 pagine incluso nella confezione
- Facile ricarica del toner
- Idonea per l'applicazione HP Smart
- Connettività Ethernet
- Capacità di alimentazione di 150 fogli

### Fino al 60% di risparmio sul toner<sup>1</sup>

- Risparmiate toner già dal primo utilizzo:<sup>1</sup> fino al 60% di toner risparmiato a ogni ricarica.<sup>1</sup>
- Risparmio e qualità di stampa laser. Il minor costo del toner rispetto alle tradizionali cartucce toner originali HP.<sup>1</sup>
- Le versatili prestazioni della stampante multifunzione permettono di passare rapidamente da un'attività all'altra, alternando fra stampa, scansione e copia.
- Il business non deve essere condizionato dai tempi di attesa della stampante. Le elevate velocità di stampa consentono di migliorare la produttività.

### Stampa fino a sette volte di pagine in più rispetto alle stampanti laser della stessa categoria<sup>3</sup>

- Nella confezione è incluso il toner necessario per stampare fino a sette volte di pagine in più rispetto alle stampanti laser della stessa categoria.<sup>3</sup>
- Stampa subito migliaia di pagine: toner necessario per stampare 5.000 pagine incluso nella confezione.<sup>2</sup>
- Gestisci i processi di stampa di grandi dimensioni e ricarica la carta con minore frequenza, grazie al vassoio da 150 fogli.

### Risparmia ad ogni ricarica<sup>1</sup>

- Il sistema di ricarica del toner originale HP assicura pratiche operazioni di ricarica e senza stress.<sup>5</sup>
- Ricarica il toner con assoluta tranquillità. Ripristina rapidamente i livelli di toner con il kit di ricarica toner.<sup>6</sup>
- Questa stampante laser innovativa offre una qualità eccezionale, pagina dopo pagina.
- Produci testi nitidi e neri intensi per tutti i tuoi documenti.

### Massima produttività, ovunque ti trovi

- Esegui stampe, scansioni e fax sicuri ovunque ti trovi con l'app HP Smart.<sup>4</sup>
- Condividi le risorse in tutta semplicità, grazie ad accesso e stampa con reti Ethernet.
- Risparmia tempo ed elimina le operazioni ripetitive, utilizzando i collegamenti personalizzabili.<sup>4</sup>

## Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione: stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n

1. Display LCD con icone
2. Applicazione per la stampa da mobile HP Smart
3. Vassoio di raccolta da 100 fogli
4. Scanner a superficie piana
5. Porta Hi-Speed USB 2.0
6. 20 ppm A4
7. Ethernet integrata
8. Vassoio di alimentazione da 150 fogli
9. Il toner originale HP pre-installato ha una resa fino a 5.000 pagine



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>W1143A</b> Kit ricarica toner nero originale Neverstop HP 143A (2.500 pagine)
	<b>W1143AD</b> Kit ricarica toner nero originale Neverstop HP 143AD, dual-pack (Per kit: 2.500 pagine)
	<b>W1144A</b> Tamburo fotosensibile nero originale HP 144A per stampa laser (20.000 pagine)
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>UB4Y5E</b> 3 anni di servizio di sostituzione standard HP per Neverstop Laser 1200
	<b>UB4Y2E</b> 3 anni di servizio di sostituzione HP giorno lavorativo successivo per Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E - Disponibile in tutti i paesi EMEA tranne Medio Oriente, Adriatico, Africa, Sudafrica, Israele, Slovenia e Turchia. UB4Y2E - Disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito)

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n
Codice prodotto	5HG89A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione
Pannello di controllo	LCD a icone
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 20 ppm ;
Stampa prima pagina	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 8,5 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 15 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 600 x 600 x 2 dpi; <b>Tecnologia:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 20,000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> Da 250 a 2.500 pagine
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP Smart Task
Linguaggi standard di stampa	PCLm5; URF; PWTG
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 2 mm, Inferiore: 2 mm, Sinistro: 2 mm, Destro: 2 mm; Area massima di stampa : 216 x 356 mm
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 14 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie; più chiaro/più scuro; ottimizzazione; carta; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%
<b>Scansione</b>	
Formato del file scansionato	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner</b> Superficie piana; <b>Tecnologia di scansione:</b> D-CIS; <b>Versione Twain:</b> versione 2.1 (Windows 7 o successive); <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 ppi
Funzionalità avanzate dello scanner	No
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 216 x 297 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Velocità del processore	500 MHz
<b>Connettività</b>	
Standard	Porta Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	No
Funzionalità della stampa da mobile <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; applicazione HP Smart; certificazione Mopria™
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv4; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Disco rigido	No
Memoria	<b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Massimo:</b> 64 MB
<b>Gestione dei supporti</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 1 vassoio di alimentazione ; <b>Massimo:</b> 1 vassoio di alimentazione
Tipi di supporti	Carta comune; Carta a elevata grammatura; carta a elevata qualità; etichetta; carta leggera; busta
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> da 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> A6; A5; A4; busta n.10; busta C5; busta DL; B5(JIS); Ufficio 216 x 340; da 105 x 148,5 a 216 x 356 mm

<b>Modello</b>	Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n
<b>Codice prodotto</b>	5HG89A
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 150 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 100 fogli
<b>Peso del supporto</b>	da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> Fogli: 150; buste: 1 <b>Massimo:</b> Fino a 150 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 100 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 100 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per maggiori informazioni consultare <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per maggiori informazioni consultare <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria, USB
<b>Software incluso</b>	Per il sistema operativo Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study; per sistema operativo Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o all'App Source del sistema operativo per il software di LaserJet)
<b>Gestione della stampante</b>	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox, HP Utility (Mac)
<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Dimensioni della stampante (l x p x h)</b>	<b>Minimo</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Massimo:</b> 380,5 x 385 x 521 mm
<b>Dimensioni della confezione (l x p x h)</b>	481 x 390 x 421 mm
<b>Peso della stampante</b>	8,73 kg
<b>Peso della confezione</b>	11,2 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 15 a 32,5 °C <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> Da -20 a 50 °C
<b>Acustica</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,5 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 51 dB(A)
<b>Alimentazione<sup>2</sup></b>	<b>Requisiti:</b> 220 V - 240 V nominale a +/-10% (min 198 V, max 264 V); 50 - 60 Hz nominale +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz); <b>Consumo:</b> 338 watt (in stampa), 3,3 watt (modalità Ready), 0,95 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 0,677 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore integrato;
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
<b>Certificazioni</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 edizione 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, altre approvazioni EMC richiesta dai singoli Paesi. <b>Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205;</b> garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata in Cina
<b>Contenuto della confezione<sup>4</sup></b>	Stampante laser HP Neverstop 1201n; rullo di trasferimento immagine nero originale HP preinstallato (resa di 5.000 pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine); guida di riferimento; guida all'installazione; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia limitata standard sull'hardware e fino a 3 anni di garanzia estesa al momento della registrazione su <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> In base al confronto condotto internamente da HP del prezzo di vendita al pubblico consigliato dal produttore e del costo per pagina della stampante HP LaserJet Pro M15 e della multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard, a marzo 2020. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata in base allo standard ISO/IEC 19752 e sulla stampa continua. Per ulteriori dettagli, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>3</sup> In riferimento alla stampante HP LaserJet Pro M15 e alla multifunzione HP LaserJet Pro M28 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 44A/48A a riempimento standard con resa ISO pari a 500 pagine. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese. Accesso a Internet necessario; deve essere acquistato separatamente.

<sup>5</sup> Se l'utilizzo avviene in conformità alle istruzioni di installazione.

<sup>6</sup> Kit di ricarica toner non fornito con la stampante; in vendita separatamente.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Apple AirPrint: il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint®. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0: richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

<sup>3</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

<sup>4</sup> Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP (resa del toner nero fornito per la stampa di 5.000 pagine, con ciclo di vita del rullo di 20.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenute.

Pubblicato in EMEA Dicembre 2020

---

